

SECTION 9 ELECTRICAL PARTS LIST

BM

BC

NOTE:

The components identified by shading and mark Δ are critical for safety.
Replace only with part number specified.

Les composants identifiés par une trame et une marque Δ sont critiques pour la sécurité.
Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

• Items marked " * " are not stocked since they are seldom required for routine service. Some delay should be anticipated when ordering these items.

• All variable and adjustable resistors have characteristic curve B, unless otherwise noted.

RESISTORS

• All resistors are in ohms
• F : nonflammable

When indicating parts by reference number, please include the board name.

CAPACITORS

COILS

• MF : μ F, PF : μ F

• MMH : mH, UH : μ H

• The components identified by \boxtimes in this manual have been carefully factory-selected for each set in order to satisfy regulations regarding X-ray radiation. Should replacement be required, replace only with the value originally used.

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK
	*1-639-926-11	BM BOARD *****					
	*1-564-508-11	PLUG, CONNECTOR 5P				<IC>	
	*1-564-509-11	PLUG, CONNECTOR 6P		IC101	8-759-007-21	IC MC74HC4053N	
	*1-564-515-11	PLUG, CONNECTOR 12P		IC102	8-759-001-00	IC MC74HC132N	
	*1-568-979-11	CONNECTOR 30P		IC103	8-759-001-00	IC MC74HC132N	
	*1-568-981-11	CONNECTOR, MALE 64P		IC104	8-759-239-47	IC TC74HC123AP	
				IC105	8-759-929-62	IC LM7812CT	
	*1-568-982-11	CONNECTOR, FEMALE 96P				<COIL>	
	*1-568-984-11	CONNECTOR, MALE 96P		L101	1-459-155-00	COIL (WITH CORE) 45UH	
	*1-568-985-11	CONNECTOR, FEMALE 64P				<TRANSISTOR>	
		<JACK>		Q101	8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE	
J1	*1-526-575-00	SOCKET, PLUG 1P		Q102	8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE	
J2	*1-526-575-00	SOCKET, PLUG 1P		Q103	8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE	
J3	*1-526-575-00	SOCKET, PLUG 1P		Q104	8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE	
J4	*1-526-575-00	SOCKET, PLUG 1P		Q105	8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE	
J5	*1-526-575-00	SOCKET, PLUG 1P				<RESISTOR>	
J6	*1-526-575-00	SOCKET, PLUG 1P		R101	1-249-405-11	CARBON 100 5% 1/4W	
		*****		R102	1-249-405-11	CARBON 100 5% 1/4W	
	*A-1130-978-A	BC BOARD, COMPLETE *****		R103	1-249-437-11	CARBON 47K 5% 1/4W	
	*1-568-981-11	CONNECTOR, MALE 64P		R104	1-249-437-11	CARBON 47K 5% 1/4W	
	*4-353-708-00	HOOK, FINGER		R105	1-249-437-11	CARBON 47K 5% 1/4W	
		<CAPACITOR>		R106	1-249-429-11	CARBON 10K 5% 1/4W	
C101	1-101-004-00	CERAMIC 0.01MF	50V	R107	1-249-421-11	CARBON 2.2K 5% 1/4W	
C102	1-101-004-00	CERAMIC 0.01MF	50V	R108	1-249-429-11	CARBON 10K 5% 1/4W	
C103	1-101-004-00	CERAMIC 0.01MF	50V	R109	1-249-429-11	CARBON 10K 5% 1/4W	
C104	1-101-004-00	CERAMIC 0.01MF	50V	R110	1-249-429-11	CARBON 10K 5% 1/4W	
C105	1-124-927-11	ELECT 4.7MF	20% 50V	R111	1-249-437-11	CARBON 47K 5% 1/4W	
C106	1-124-927-11	ELECT 4.7MF	20% 50V	R112	1-249-405-11	CARBON 100 5% 1/4W	
C107	1-124-927-11	ELECT 4.7MF	20% 50V	R113	1-249-424-11	CARBON 3.9K 5% 1/4W	
C108	1-124-927-11	ELECT 4.7MF	20% 50V	R114	1-249-405-11	CARBON 100 5% 1/4W	
C109	1-126-101-11	ELECT 100MF	20% 16V	R115	1-249-437-11	CARBON 47K 5% 1/4W	
C110	1-124-907-11	ELECT 10MF	20% 50V	R116	1-249-424-11	CARBON 3.9K 5% 1/4W	
C111	1-101-004-00	CERAMIC 0.01MF	50V	R117	1-249-429-11	CARBON 10K 5% 1/4W	
		<DIODE>		R118	1-249-435-11	CARBON 33K 5% 1/4W	
D101	8-719-911-19	DIODE 1SS119		R119	1-249-435-11	CARBON 33K 5% 1/4W	
D102	8-719-911-19	DIODE 1SS119		R120	1-249-421-11	CARBON 2.2K 5% 1/4W	
D103	8-719-911-19	DIODE 1SS119		R121	1-249-429-11	CARBON 10K 5% 1/4W	
D104	8-719-911-19	DIODE 1SS119		R122	1-249-429-11	CARBON 10K 5% 1/4W	
D105	8-719-911-19	DIODE 1SS119				<RELAY>	
D106	8-719-911-19	DIODE 1SS119		RY101	1-515-757-11	RELAY	
D107	8-719-900-95	DIODE V09G		RY102	1-515-757-11	RELAY	
				RY103	1-515-757-11	RELAY	

BA

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK
*A-1135-692-A	BA BOARD, COMPLETE	*****		C58	1-163-113-00	CERAMIC CHIP 68PF	5% 50V
				C59	1-163-125-00	CERAMIC CHIP 220PF	5% 50V
*1-568-984-11	CONNECTOR, MALE 96P			C60	1-163-009-11	CERAMIC CHIP 0.001MF	10% 50V
1-570-859-11	SWITCH, SLIDE			C61	1-136-177-00	FILM 1MF	5% 50V
4-382-854-11	SCREW (M3X10), P, SW (+)			C62	1-136-177-00	FILM 1MF	5% 50V
<MODULE>				C63	1-124-122-11	ELECT 100MF	20% 50V
BPF1	1-236-366-11	MODULE, TRAP		C67	1-163-109-00	CERAMIC CHIP 47PF	5% 50V
BPF2	1-236-365-11	MODULE, TRAP		C68	1-163-109-00	CERAMIC CHIP 47PF	5% 50V
<CAPACITOR>				C69	1-163-120-00	CERAMIC CHIP 130PF	5% 50V
C1	1-124-910-11	ELECT 47MF	20% 50V	C70	1-163-133-00	CERAMIC CHIP 470PF	5% 50V
C2	1-124-910-11	ELECT 47MF	20% 50V	C71	1-163-133-00	CERAMIC CHIP 470PF	5% 50V
C3	1-124-910-11	ELECT 47MF	20% 50V	C72	1-124-903-11	ELECT 1MF	20% 50V
C7	1-124-907-11	ELECT 10MF	20% 50V	C73	1-124-903-11	ELECT 1MF	20% 50V
C8	1-124-122-11	ELECT 100MF	20% 50V	C74	1-136-171-00	FILM 0.33MF	5% 50V
C9	1-124-122-11	ELECT 100MF	20% 50V	C75	1-130-479-00	MYLAR 0.0047MF	5% 50V
C10	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	10% 50V	C76	1-163-157-00	FILM 0.022MF	5% 50V
C11	1-124-907-11	ELECT 10MF	20% 50V	C77	1-163-157-00	FILM 0.022MF	5% 50V
C12	1-124-910-11	ELECT 47MF	20% 50V	C78	1-163-119-00	CERAMIC CHIP 120PF	5% 50V
C13	1-124-910-11	ELECT 47MF	20% 50V	C79	1-163-009-11	CERAMIC CHIP 0.001MF	10% 50V
C14	1-124-910-11	ELECT 47MF	20% 50V	C82	1-136-177-00	FILM 1MF	5% 50V
C15	1-124-910-11	ELECT 47MF	20% 50V	C83	1-124-907-11	ELECT 10MF	20% 50V
C16	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	10% 50V	C84	1-124-910-11	ELECT 47MF	20% 50V
C17	1-124-910-11	ELECT 47MF	20% 50V	C85	1-124-907-11	ELECT 10MF	20% 50V
C18	1-124-910-11	ELECT 47MF	20% 50V	C86	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	10% 50V
C19	1-163-113-00	CERAMIC CHIP 68PF	5% 50V	C87	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	10% 50V
C23	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	10% 50V	C88	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	10% 50V
C24	1-124-910-11	ELECT 47MF	20% 50V	C89	1-164-161-11	CERAMIC CHIP 0.0022MF	50V
C25	1-124-910-11	ELECT 47MF	20% 50V	C90	1-124-122-11	ELECT 100MF	20% 50V
C26	1-124-910-11	ELECT 47MF	20% 50V	C91	1-163-103-00	CERAMIC CHIP 27PF	5% 50V
C27	1-124-910-11	ELECT 47MF	20% 50V	C104	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	10% 50V
C28	1-163-009-11	CERAMIC CHIP 0.001MF	10% 50V	C106	1-164-004-11	CERAMIC CHIP 0.1MF	10% 25V
C29	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	10% 50V	C201	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	10% 50V
C30	1-163-009-11	CERAMIC CHIP 0.001MF	10% 50V	C202	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	10% 50V
C31	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	10% 50V	C203	1-124-927-11	ELECT 4.7MF	20% 50V
C32	1-163-009-11	CERAMIC CHIP 0.001MF	10% 50V	C205	1-163-109-00	CERAMIC CHIP 47PF	5% 50V
C33	1-124-907-11	ELECT 10MF	20% 50V	C207	1-164-004-11	CERAMIC CHIP 0.1MF	10% 25V
C34	1-163-109-00	CERAMIC CHIP 47PF	5% 50V	C208	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	10% 50V
C35	1-163-093-00	CERAMIC CHIP 10PF	5% 50V	C211	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	10% 50V
C36	1-163-117-00	CERAMIC CHIP 100PF	5% 50V	C212	1-163-089-00	CERAMIC CHIP 6PF	0.25PF 50V
C37	1-124-903-11	ELECT 1MF	20% 50V	C213	1-124-122-11	ELECT 100MF	20% 50V
C39	1-163-119-00	CERAMIC CHIP 120PF	5% 50V	C214	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	10% 50V
C40	1-163-009-11	CERAMIC CHIP 0.001MF	10% 50V	C215	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	10% 50V
C41	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	C216	1-124-122-11	ELECT 100MF	20% 50V
C42	1-163-099-00	CERAMIC CHIP 18PF	5% 50V	C217	1-124-122-11	ELECT 100MF	20% 50V
C43	1-124-907-11	ELECT 10MF	20% 50V	C218	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	10% 50V
C44	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	10% 50V	C219	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	10% 50V
C45	1-163-245-11	CERAMIC CHIP 56PF	5% 50V	C220	1-124-122-11	ELECT 100MF	20% 50V
C46	1-124-119-00	ELECT 330MF	20% 16V	C221	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	10% 50V
C47	1-124-119-00	ELECT 330MF	20% 16V	C222	1-124-122-11	ELECT 100MF	20% 50V
C48	1-163-035-00	CERAMIC CHIP 0.047MF	50V	C223	1-124-122-11	ELECT 100MF	20% 50V
C49	1-136-153-00	FILM 0.01MF	5% 50V	C224	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	10% 50V
C50	1-163-033-00	CERAMIC CHIP 0.022MF	50V	C229	1-124-907-11	ELECT 10MF	20% 50V
C51	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	C230	1-124-122-11	ELECT 100MF	20% 50V
C52	1-163-119-00	CERAMIC CHIP 120PF	5% 50V	C231	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	10% 50V
C53	1-163-241-11	CERAMIC CHIP 39PF	5% 50V	C234	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	10% 50V
C54	1-163-099-00	CERAMIC CHIP 18PF	5% 50V	C235	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	10% 50V
C55	1-163-125-00	CERAMIC CHIP 220PF	5% 50V	C236	1-124-907-11	ELECT 10MF	20% 50V
C56	1-163-099-00	CERAMIC CHIP 18PF	5% 50V	C237	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	10% 50V
C57	1-163-119-00	CERAMIC CHIP 120PF	5% 50V	C238	1-124-907-11	ELECT 10MF	20% 50V
				C239	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	10% 50V
				C240	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	10% 50V
				C241	1-124-927-11	ELECT 4.7MF	20% 50V
				C242	1-124-907-11	ELECT 10MF	20% 50V

BA

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK
C243	1-124-907-11	ELECT 10MF	20% 50V	D9	8-719-400-18	DIODE MA152WK	
C244	1-124-907-11	ELECT 10MF	20% 50V	D10	8-719-400-18	DIODE MA152WK	
C301	1-164-004-11	CERAMIC CHIP 0.1MF	10% 25V	D11	8-719-800-76	DIODE 1SS226	
C302	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	10% 50V	D12	8-719-400-18	DIODE MA152WK	
C303	1-126-233-11	ELECT 22MF	20% 50V	D13	8-719-400-18	DIODE MA152WK	
C304	1-613-227-11	CERAMIC CHIP 10PF	5% 50V	D14	8-719-400-18	DIODE MA152WK	
C305	1-126-233-11	ELECT 22MF	20% 50V	D101	8-719-105-46	DIODE RD3.3M-B2	
C306	1-124-910-11	ELECT 47MF	20% 50V	D102	8-719-105-82	DIODE RD5.1M-B2	
C307	1-136-169-00	FILM 0.22MF	5% 50V	D103	8-719-400-18	DIODE MA152WK	
C308	1-124-902-00	ELECT 0.47MF	20% 50V	D107	8-719-400-18	DIODE MA152WK	
C309	1-124-902-00	ELECT 0.47MF	20% 50V	D108	8-719-900-95	DIODE V09G	
C310	1-124-902-00	ELECT 0.47MF	20% 50V	D109	8-719-900-95	DIODE V09G	
C311	1-126-233-11	ELECT 22MF	20% 50V	D110	8-719-105-XX	DIODE RD6.2M-B1	
C312	1-124-910-11	ELECT 47MF	20% 50V	D112	8-719-400-18	DIODE MA152WK	
C313	1-124-910-11	ELECT 47MF	20% 50V	D113	8-719-400-18	DIODE MA152WK	
C314	1-124-910-11	ELECT 47MF	20% 50V	D117	8-719-400-18	DIODE MA152WK	
C315	1-124-910-11	ELECT 47MF	20% 50V	D118	8-719-104-34	DIODE 1S2836	
C316	1-124-902-00	ELECT 0.47MF	20% 50V	D119	8-719-400-18	DIODE MA152WK	
C317	1-126-101-11	ELECT 100MF	20% 16V	D132	8-719-104-34	DIODE 1S2836	
C318	1-124-910-11	ELECT 47MF	20% 50V	D201	8-719-400-18	DIODE MA152WK	
C319	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	10% 50V	D301	8-719-400-18	DIODE MA152WK	
C320	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	10% 50V	D303	8-719-400-18	DIODE MA152WK	
C321	1-124-907-11	ELECT 10MF	20% 50V	D304	8-719-105-63	DIODE RD4.3M-B1	
C322	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	10% 50V	<DELAY LINE>			
C323	1-124-907-11	ELECT 10MF	20% 50V	DL101	1-415-122-31	DELAY LINE, 1H (PAL)	
C324	1-124-902-00	ELECT 0.47MF	20% 50V	DL102	1-415-336-00	DELAY LINE, Y	
C325	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	10% 50V	DL103	1-415-494-11	DELAY LINE, Y	
C326	1-163-033-00	CERAMIC CHIP 0.022MF	10% 50V	DL104	1-415-494-11	DELAY LINE, Y	
C327	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	10% 50V	<FILTER>			
C328	1-163-033-00	CERAMIC CHIP 0.022MF	10% 50V	FL1	1-236-164-11	ENCAPSULATED COMPONENT	
C329	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	10% 50V	FL2	1-236-620-11	FILTER, LOW PASS	
C330	1-163-105-00	CERAMIC CHIP 33PF	5% 50V	FL3	1-236-620-11	FILTER, LOW PASS	
C331	1-136-177-00	FILM 1MF	5% 50V	FL4	1-236-620-11	FILTER, LOW PASS	
C332	1-136-169-00	FILM 0.22MF	5% 50V	<IC>			
C333	1-124-907-11	ELECT 10MF	20% 50V	IC1	8-759-300-71	IC HD14053BFP	
C334	1-124-910-11	ELECT 47MF	20% 50V	IC2	8-759-513-47	IC TDA4555/V1	
C335	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	10% 50V	IC3	8-759-932-16	IC TDA4565	
C336	1-163-117-00	CERAMIC CHIP 100PF	5% 50V	IC5	8-759-710-42	IC NJM2228M	
C337	1-163-089-00	CERAMIC CHIP 6PF	0.25PF 50V	IC6	8-759-208-94	IC CX-894	
C338	1-124-907-11	ELECT 10MF	20% 50V	IC7	8-759-300-71	IC HD14053BFP	
C339	1-124-903-11	ELECT 1MF	20% 50V	IC8	8-752-034-85	IC CXA1216P	
C340	1-124-903-11	ELECT 1MF	20% 50V	IC9	8-759-100-96	IC UPC4558G2	
C341	1-124-907-11	ELECT 10MF	20% 50V	IC10	8-741-692-01	IC SBX1692-01	
C342	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	10% 50V	IC11	8-759-979-16	IC CX-7916	
C343	1-124-910-11	ELECT 47MF	20% 50V	IC12	1-808-891-11	MODULE (SNY-9202)	
C344	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	10% 50V	IC13	8-759-100-96	IC UPC4558G2	
C346	1-124-907-11	ELECT 10MF	20% 50V	IC14	8-759-929-84	IC SN74LS123NS	
C347	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	10% 50V	IC15	1-809-576-11	MODULE, H8B7178B	
<TRIMMER>				IC16	8-759-929-62	IC LM7812CT	
CT101	1-141-181-11	CAP, TRIMMER		IC17	8-759-504-46	IC PQ05RF1	
CT102	1-141-181-11	CAP, TRIMMER		IC19	8-759-926-06	IC SN74HC126ANS	
<DIODE>				<COIL>			
D1	8-719-400-18	DIODE MA152WK		L101	1-410-663-31	INDUCTOR 10UH	
D2	8-719-400-18	DIODE MA152WK		L102	1-410-209-51	INDUCTOR CHIP 27UH	
D3	8-719-400-18	DIODE MA152WK		L103	1-410-466-41	INDUCTOR 4.7UH	
D4	8-719-400-18	DIODE MA152WK		L104	1-408-406-00	INDUCTOR 5.6UH	
D5	8-719-400-18	DIODE MA152WK		L105	1-404-539-11	COIL	
D6	8-719-104-34	DIODE 1S2836					
D7	8-719-400-18	DIODE MA152WK					
D8	8-719-400-18	DIODE MA152WK					

BA

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK
L106	1-404-554-11	COIL		Q202	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
L107	1-404-554-11	COIL		Q203	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
L108	1-404-554-11	COIL		Q204	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK	
L109	1-408-397-00	INDUCTOR 1UH		Q205	8-729-100-66	TRANSISTOR 2SC1623-L6	
L110	1-410-466-41	INDUCTOR 4.7UH		Q206	8-729-100-66	TRANSISTOR 2SC1623-L6	
L111	1-410-466-41	INDUCTOR 4.7UH		Q207	8-729-100-66	TRANSISTOR 2SC1623-L6	
L112	1-410-466-41	INDUCTOR 4.7UH		Q208	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK	
L114	1-459-155-00	COIL (WITH CORE) 45UH		Q209	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
L115	1-459-155-00	COIL (WITH CORE) 45UH		Q210	8-729-216-22	TRANSISTOR 2SA1162-G	
L116	1-410-466-41	INDUCTOR 4.7UH		Q212	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
L120	1-404-584-11	COIL		Q213	8-729-216-22	TRANSISTOR 2SA1162-G	
<TRANSISTOR>				Q301	8-729-140-96	TRANSISTOR 2SD774-34	
Q2	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK		Q302	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
Q3	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG		Q303	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
Q7	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG		Q304	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
Q8	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK		Q305	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK	
Q9	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG		Q306	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK	
Q10	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG		Q307	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK	
Q11	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG		Q308	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK	
Q12	8-729-230-46	TRANSISTOR 2SA1162-YG		Q309	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
Q13	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG		Q310	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
Q14	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG		Q311	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK	
Q15	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK		Q312	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK	
Q16	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK		Q313	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
Q17	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG		Q314	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
Q18	8-729-100-66	TRANSISTOR 2SC1623-L6		Q315	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
Q19	8-729-100-66	TRANSISTOR 2SC1623-L6		Q316	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK	
Q20	8-729-100-66	TRANSISTOR 2SC1623-L6		Q317	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
Q21	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK		Q318	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
Q22	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK		Q319	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK	
Q23	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK		Q320	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK	
Q24	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK		Q321	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK	
Q25	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK		Q323	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
Q26	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK		Q324	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
Q27	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK		Q325	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK	
Q28	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG		Q326	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK	
Q29	8-729-216-22	TRANSISTOR 2SA1162-G		Q327	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
Q30	8-729-100-66	TRANSISTOR 2SC1623-L6		Q329	8-729-116-06	TRANSISTOR 2SK160-K6	
Q31	8-729-216-22	TRANSISTOR 2SA1162-G		Q330	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
Q32	8-729-216-22	TRANSISTOR 2SA1162-G		Q336	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
Q33	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG		Q337	8-729-216-22	TRANSISTOR 2SA1162-G	
Q34	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG		Q338	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
Q35	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK		Q340	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK	
Q36	8-729-216-22	TRANSISTOR 2SA1162-G		<RESISTOR>			
Q37	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK		R1	1-216-001-00	METAL GLAZE 10 5% 1/10W	
Q38	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK		R2	1-216-067-00	METAL GLAZE 5.6K 5% 1/10W	
Q39	8-729-116-06	TRANSISTOR 2SK160-K6		R3	1-216-067-00	METAL GLAZE 5.6K 5% 1/10W	
Q40	8-729-116-06	TRANSISTOR 2SK160-K6		R4	1-216-073-00	METAL GLAZE 10K 5% 1/10W	
Q41	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK		R6	1-216-001-00	METAL GLAZE 10 5% 1/10W	
Q43	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK		R7	1-216-683-11	METAL CHIP 22K 0.50% 1/10W	
Q44	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG		R8	1-216-001-00	METAL GLAZE 10 5% 1/10W	
Q45	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK		R11	1-216-643-11	METAL CHIP 470 0.50% 1/10W	
Q48	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG		R12	1-216-049-00	METAL GLAZE 1K 5% 1/10W	
Q49	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG		R13	1-216-691-11	METAL CHIP 47K 0.50% 1/10W	
Q50	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG		R14	1-216-053-00	METAL GLAZE 1.5K 5% 1/10W	
Q51	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG		R15	1-216-051-00	METAL GLAZE 1.2K 5% 1/10W	
Q52	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG		R16	1-216-073-00	METAL GLAZE 10K 5% 1/10W	
Q118	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG		R17	1-216-049-00	METAL GLAZE 1K 5% 1/10W	
Q119	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG		R18	1-216-691-11	METAL CHIP 47K 0.50% 1/10W	
Q120	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG		R19	1-216-057-00	METAL GLAZE 2.2K 5% 1/10W	
Q152	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK		R20	1-216-049-00	METAL GLAZE 1K 5% 1/10W	
Q201	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK					

BA

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK
R21	1-216-061-00	METAL GLAZE	3.3K 5% 1/10W	R90	1-216-043-00	METAL GLAZE	560 5% 1/10W
R22	1-216-057-00	METAL GLAZE	2.2K 5% 1/10W	R91	1-216-049-00	METAL GLAZE	1K 5% 1/10W
R23	1-216-067-00	METAL GLAZE	5.6K 5% 1/10W	R92	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W
R24	1-216-667-11	METAL CHIP	4.7K 0.50% 1/10W	R93	1-216-067-00	METAL GLAZE	5.6K 5% 1/10W
R25	1-216-643-11	METAL CHIP	470 0.50% 1/10W	R94	1-216-643-11	METAL CHIP	470 0.50% 1/10W
R26	1-216-017-00	METAL GLAZE	47 5% 1/10W	R95	1-216-641-11	METAL CHIP	390 0.50% 1/10W
R27	1-216-037-00	METAL GLAZE	330 5% 1/10W	R101	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W
R29	1-216-691-11	METAL CHIP	47K 0.50% 1/10W	R102	1-216-061-00	METAL GLAZE	3.3K 5% 1/10W
R30	1-216-061-00	METAL GLAZE	3.3K 5% 1/10W	R103	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W
R31	1-216-053-00	METAL GLAZE	1.5K 5% 1/10W	R104	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W
R32	1-216-053-00	METAL GLAZE	1.5K 5% 1/10W	R105	1-216-066-00	METAL GLAZE	5.1K 5% 1/10W
R33	1-216-053-00	METAL GLAZE	1.5K 5% 1/10W	R106	1-216-691-11	METAL CHIP	47K 0.50% 1/10W
R34	1-216-047-00	METAL GLAZE	820 5% 1/10W	R108	1-216-691-11	METAL CHIP	47K 0.50% 1/10W
R36	1-216-085-00	METAL GLAZE	33K 5% 1/10W	R109	1-216-031-00	METAL GLAZE	180 5% 1/10W
R38	1-216-047-00	METAL GLAZE	820 5% 1/10W	R110	1-216-683-11	METAL CHIP	22K 0.50% 1/10W
R39	1-216-097-00	METAL GLAZE	100K 5% 1/10W	R116	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W
R40	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R117	1-216-121-00	METAL GLAZE	1M 5% 1/10W
R41	1-216-667-11	METAL CHIP	4.7K 0.50% 1/10W	R118	1-216-049-00	METAL GLAZE	1K 5% 1/10W
R42	1-216-097-00	METAL GLAZE	100K 5% 1/10W	R119	1-216-049-00	METAL GLAZE	1K 5% 1/10W
R43	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R120	1-216-121-00	METAL GLAZE	1M 5% 1/10W
R44	1-216-047-00	METAL GLAZE	820 5% 1/10W	R121	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W
R45	1-216-641-11	METAL CHIP	390 0.50% 1/10W	R122	1-216-681-11	METAL CHIP	18K 0.50% 1/10W
R46	1-216-049-00	METAL GLAZE	1K 5% 1/10W	R123	1-216-051-00	METAL GLAZE	1.2K 5% 1/10W
R47	1-216-043-00	METAL GLAZE	560 5% 1/10W	R124	1-216-067-00	METAL GLAZE	5.6K 5% 1/10W
R48	1-216-035-00	METAL GLAZE	270 5% 1/10W	R125	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W
R49	1-216-635-11	METAL CHIP	220 0.50% 1/10W	R126	1-216-049-00	METAL GLAZE	1K 5% 1/10W
R50	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R127	1-216-047-00	METAL GLAZE	820 5% 1/10W
R51	1-216-667-11	METAL CHIP	4.7K 0.50% 1/10W	R128	1-216-643-11	METAL CHIP	470 0.50% 1/10W
R52	1-216-667-11	METAL CHIP	4.7K 0.50% 1/10W	R129	1-216-635-11	METAL CHIP	220 0.50% 1/10W
R53	1-216-667-11	METAL CHIP	4.7K 0.50% 1/10W	R130	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W
R54	1-216-097-00	METAL GLAZE	100K 5% 1/10W	R131	1-216-665-11	METAL CHIP	3.9K 0.50% 1/10W
R55	1-216-627-11	METAL CHIP	100 0.50% 1/10W	R132	1-216-051-00	METAL GLAZE	1.2K 5% 1/10W
R56	1-216-627-11	METAL CHIP	100 0.50% 1/10W	R133	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W
R57	1-216-627-11	METAL CHIP	100 0.50% 1/10W	R134	1-216-627-11	METAL CHIP	100 0.50% 1/10W
R58	1-216-683-11	METAL CHIP	22K 0.50% 1/10W	R135	1-216-057-00	METAL GLAZE	2.2K 5% 1/10W
R59	1-216-667-11	METAL CHIP	4.7K 0.50% 1/10W	R141	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W
R60	1-216-051-00	METAL GLAZE	1.2K 5% 1/10W	R142	1-216-053-00	METAL GLAZE	1.5K 5% 1/10W
R61	1-216-643-11	METAL CHIP	470 0.50% 1/10W	R143	1-216-053-00	METAL GLAZE	1.5K 5% 1/10W
R63	1-216-053-00	METAL GLAZE	1.5K 5% 1/10W	R145	1-216-053-00	METAL GLAZE	1.5K 5% 1/10W
R64	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R146	1-216-053-00	METAL GLAZE	1.5K 5% 1/10W
R65	1-216-683-11	METAL CHIP	22K 0.50% 1/10W	R148	1-216-683-11	METAL CHIP	22K 0.50% 1/10W
R66	1-216-667-11	METAL CHIP	4.7K 0.50% 1/10W	R149	1-216-683-11	METAL CHIP	22K 0.50% 1/10W
R67	1-216-051-00	METAL GLAZE	1.2K 5% 1/10W	R150	1-216-049-00	METAL GLAZE	1K 5% 1/10W
R68	1-216-643-11	METAL CHIP	470 0.50% 1/10W	R201	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W
R69	1-216-053-00	METAL GLAZE	1.5K 5% 1/10W	R202	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W
R70	1-216-053-00	METAL GLAZE	1.5K 5% 1/10W	R203	1-216-051-00	METAL GLAZE	1.2K 5% 1/10W
R71	1-216-053-00	METAL GLAZE	1.5K 5% 1/10W	R204	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W
R72	1-216-683-11	METAL CHIP	22K 0.50% 1/10W	R205	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W
R73	1-216-683-11	METAL CHIP	22K 0.50% 1/10W	R206	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W
R74	1-216-683-11	METAL CHIP	22K 0.50% 1/10W	R207	1-216-683-11	METAL CHIP	22K 0.50% 1/10W
R75	1-216-683-11	METAL CHIP	22K 0.50% 1/10W	R208	1-216-049-00	METAL GLAZE	1K 5% 1/10W
R76	1-216-683-11	METAL CHIP	22K 0.50% 1/10W	R209	1-216-013-00	METAL GLAZE	33 5% 1/10W
R77	1-216-683-11	METAL CHIP	22K 0.50% 1/10W	R210	1-216-045-00	METAL GLAZE	680 5% 1/10W
R78	1-216-067-00	METAL GLAZE	5.6K 5% 1/10W	R211	1-216-037-00	METAL GLAZE	330 5% 1/10W
R80	1-216-051-00	METAL GLAZE	1.2K 5% 1/10W	R212	1-216-683-11	METAL CHIP	22K 0.50% 1/10W
R81	1-216-017-00	METAL GLAZE	47 5% 1/10W	R213	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W
R82	1-216-641-11	METAL CHIP	390 0.50% 1/10W	R214	1-216-049-00	METAL GLAZE	1K 5% 1/10W
R83	1-216-031-00	METAL GLAZE	180 5% 1/10W	R215	1-216-037-00	METAL GLAZE	330 5% 1/10W
R84	1-216-045-00	METAL GLAZE	680 5% 1/10W	R216	1-216-013-00	METAL GLAZE	33 5% 1/10W
R85	1-216-051-00	METAL GLAZE	1.2K 5% 1/10W	R217	1-216-665-11	METAL CHIP	3.9K 0.50% 1/10W
R86	1-216-071-00	METAL GLAZE	8.2K 5% 1/10W	R218	1-216-627-11	METAL CHIP	100 0.50% 1/10W
R87	1-216-071-00	METAL GLAZE	8.2K 5% 1/10W	R219	1-216-023-00	METAL GLAZE	82 5% 1/10W
R88	1-216-085-00	METAL GLAZE	33K 5% 1/10W	R220	1-216-045-00	METAL GLAZE	680 5% 1/10W
R89	1-216-049-00	METAL GLAZE	1K 5% 1/10W				

—424—

—425—

BB

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK
D515	8-719-105-82	DIODE RD5.1M-B2		Q404	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
D516	8-719-106-80	DIODE RD13M-B2		Q405	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK	
D518	8-719-106-80	DIODE RD13M-B2					
D520	8-719-105-82	DIODE RD5.1M-B2		Q450	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
D521	8-719-105-82	DIODE RD5.1M-B2		Q451	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
				Q452	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
D522	8-719-106-80	DIODE RD13M-B2		Q453	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK	
D523	8-719-106-80	DIODE RD13M-B2		Q454	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK	
D524	8-719-105-82	DIODE RD5.1M-B2					
D525	8-719-105-28	DIODE RD2.4M-B		Q456	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
D526	8-719-400-18	DIODE MA152WK		Q457	8-729-230-46	TRANSISTOR 2SA1162-YG	
				Q501	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
D527	8-719-105-82	DIODE RD5.1M-B2		Q502	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
D528	8-719-400-18	DIODE MA152WK		Q503	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
D529	8-719-105-46	DIODE RD3.3M-B2					
D530	8-719-400-18	DIODE MA152WK		Q504	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
D634	8-719-400-18	DIODE MA152WK		Q506	8-729-112-65	TRANSISTOR 2SA1462-Y33	
				Q507	8-729-112-65	TRANSISTOR 2SA1462-Y33	
D652	8-719-400-18	DIODE MA152WK		Q508	8-729-112-65	TRANSISTOR 2SA1462-Y33	
D653	8-719-400-18	DIODE MA152WK		Q509	8-729-112-65	TRANSISTOR 2SA1462-Y33	
<IC>				Q510	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK	
IC401	8-759-800-81	IC LA7016		Q511	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK	
IC402	8-759-929-62	IC LM7812CT		Q512	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK	
IC403	8-759-929-65	IC LM7912CT		Q513	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK	
IC404	8-759-300-71	IC HD14053BFP		Q514	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK	
IC405	8-759-926-18	IC SN74HC157ANS					
				Q515	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
IC407	8-759-926-18	IC SN74HC157ANS		Q516	8-729-112-65	TRANSISTOR 2SA1462-Y33	
IC408	8-759-300-71	IC HD14053BFP		Q517	8-729-112-65	TRANSISTOR 2SA1462-Y33	
IC409	8-759-300-71	IC HD14053BFP		Q518	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
IC410	8-759-100-96	IC UPC4558G2		Q519	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
IC411	8-759-100-96	IC UPC4558G2					
IC412	8-759-145-27	IC UPC1406HA		Q520	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK	
IC413	8-749-922-84	IC BX-6474		Q521	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK	
IC414	8-749-922-83	IC BX-6473		Q522	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
IC415	8-749-922-83	IC BX-6473		Q523	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
IC416	8-749-922-83	IC BX-6473		Q524	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
IC417	8-749-922-86	IC BX-7913					
IC418	8-749-922-85	IC BX-6475		Q525	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
IC419	8-749-922-85	IC BX-6475		Q526	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
IC420	8-749-922-85	IC BX-6475		Q527	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
IC422	8-759-100-93	IC UPC393G2		Q528	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK	
				Q529	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK	
IC423	8-759-916-25	IC SN74HC32AN					
IC424	8-759-100-93	IC UPC393G2		Q530	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK	
<JACK>				Q531	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK	
J101	1-566-980-21	CONNECTOR, ROUND TYPE 4P		Q532	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
J102	1-537-257-11	TERMINAL BOARD, INPUT/OUTPUT		Q533	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
J103	1-537-403-11	TERMINAL BOARD, INPUT/OUTPUT		Q534	8-729-320-62	TRANSISTOR 2SD789-34	
<COIL>				Q535	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK	
L401	1-459-155-00	COIL (WITH CORE) 45UH		Q536	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK	
L402	1-459-155-00	COIL (WITH CORE) 45UH		Q537	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK	
L403	1-459-155-00	COIL (WITH CORE) 45UH		Q538	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK	
L404	1-459-155-00	COIL (WITH CORE) 45UH		Q539	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK	
L405	1-410-671-31	INDUCTOR 47UH					
				Q540	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK	
L605	1-410-482-31	INDUCTOR 100UH		Q541	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK	
L651	1-410-482-31	INDUCTOR 100UH		Q542	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK	
<TRANSISTOR>				Q543	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK	
Q401	8-729-140-96	TRANSISTOR 2SD774-34		Q544	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK	
Q402	8-729-140-97	TRANSISTOR 2SB734-34					
Q403	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK		Q545	8-729-230-46	TRANSISTOR 2SA1162-YG	
				Q546	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK	
				Q547	8-729-230-46	TRANSISTOR 2SA1162-YG	
				Q548	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK	
				Q549	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK	
				Q550	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK	
				Q551	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK	
				Q552	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK	
				Q553	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
				Q650	8-729-116-05	TRANSISTOR 2SK160-K5	
				Q651	8-729-107-31	TRANSISTOR 2SC3545-T43	

-427-

BB

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK
R577	1-216-097-00	METAL GLAZE	100K 5% 1/10W	R650	1-216-624-11	METAL CHIP	75 0.50% 1/10W
R578	1-216-097-00	METAL GLAZE	100K 5% 1/10W	R651	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W
R579	1-216-097-00	METAL GLAZE	100K 5% 1/10W	R652	1-216-081-00	METAL GLAZE	22K 5% 1/10W
R580	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W	R653	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R581	1-216-667-11	METAL CHIP	4.7K 0.50% 1/10W	R654	1-216-121-00	METAL GLAZE	1M 5% 1/10W
R582	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R655	1-216-627-11	METAL CHIP	100 0.50% 1/10W
R583	1-216-057-00	METAL GLAZE	2.2K 5% 1/10W	R656	1-216-627-11	METAL CHIP	100 0.50% 1/10W
R584	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R657	1-216-053-00	METAL GLAZE	1.5K 5% 1/10W
R585	1-216-057-00	METAL GLAZE	2.2K 5% 1/10W	R658	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R586	1-216-057-00	METAL GLAZE	2.2K 5% 1/10W	R659	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R587	1-216-049-00	METAL GLAZE	1K 5% 1/10W	R660	1-216-624-11	METAL CHIP	75 0.50% 1/10W
R588	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R661	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W
R589	1-216-057-00	METAL GLAZE	2.2K 5% 1/10W	R663	1-216-001-00	METAL GLAZE	10 5% 1/10W
R590	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W	R664	1-216-017-00	METAL GLAZE	47 5% 1/10W
R591	1-216-057-00	METAL GLAZE	2.2K 5% 1/10W	R665	1-216-049-00	METAL GLAZE	1K 5% 1/10W
R592	1-216-057-00	METAL GLAZE	2.2K 5% 1/10W	R686	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R593	1-216-057-00	METAL GLAZE	2.2K 5% 1/10W	R688	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R594	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W	R700	1-216-624-11	METAL CHIP	75 0.50% 1/10W
R595	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W	R701	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W
R596	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W	R702	1-216-081-00	METAL GLAZE	22K 5% 1/10W
R597	1-216-097-00	METAL GLAZE	100K 5% 1/10W	R703	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R598	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W	R704	1-216-121-00	METAL GLAZE	1M 5% 1/10W
R599	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W	R705	1-216-627-11	METAL CHIP	100 0.50% 1/10W
R600	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W	R706	1-216-627-11	METAL CHIP	100 0.50% 1/10W
R601	1-216-631-11	METAL CHIP	150 0.50% 1/10W	R707	1-216-651-11	METAL CHIP	1K 0.50% 1/10W
R602	1-216-631-11	METAL CHIP	150 0.50% 1/10W	R708	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R603	1-216-059-00	METAL GLAZE	2.7K 5% 1/10W	R709	1-216-017-00	METAL GLAZE	47 5% 1/10W
R604	1-216-059-00	METAL GLAZE	2.7K 5% 1/10W	R710	1-216-627-11	METAL CHIP	100 0.50% 1/10W
R605	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W	R711	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R606	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W	R712	1-216-651-11	METAL CHIP	1K 0.50% 1/10W
R607	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R713	1-216-651-11	METAL CHIP	1K 0.50% 1/10W
R608	1-216-075-00	METAL GLAZE	12K 5% 1/10W	R714	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R609	1-216-041-00	METAL GLAZE	470 5% 1/10W	R715	1-216-627-11	METAL CHIP	100 0.50% 1/10W
R610	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R716	1-216-627-11	METAL CHIP	100 0.50% 1/10W
R611	1-216-049-00	METAL GLAZE	1K 5% 1/10W	R717	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R612	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R718	1-216-017-00	METAL GLAZE	47 5% 1/10W
R613	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R719	1-216-627-11	METAL CHIP	100 0.50% 1/10W
R614	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R720	1-216-063-00	METAL GLAZE	3.9K 5% 1/10W
R615	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R721	1-216-627-11	METAL CHIP	100 0.50% 1/10W
R616	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R722	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R617	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R723	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R618	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R724	1-216-624-11	METAL CHIP	75 0.50% 1/10W
R619	1-216-077-00	METAL GLAZE	15K 5% 1/10W	R725	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W
R620	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R727	1-216-001-00	METAL GLAZE	10 5% 1/10W
R621	1-216-049-00	METAL GLAZE	1K 5% 1/10W	R728	1-216-017-00	METAL GLAZE	47 5% 1/10W
R622	1-216-448-11	METAL OXIDE	39 5% 2W F	R729	1-216-049-00	METAL GLAZE	1K 5% 1/10W
R623	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R750	1-216-624-11	METAL CHIP	75 0.50% 1/10W
R624	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R751	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W
R625	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R752	1-216-081-00	METAL GLAZE	22K 5% 1/10W
R626	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R753	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R627	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R755	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W
R628	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R756	1-216-121-00	METAL GLAZE	1M 5% 1/10W
R629	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R757	1-216-627-11	METAL CHIP	100 0.50% 1/10W
R630	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R758	1-216-627-11	METAL CHIP	100 0.50% 1/10W
R631	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R759	1-216-053-00	METAL GLAZE	1.5K 5% 1/10W
R632	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R760	1-216-665-11	METAL CHIP	3.9K 0.50% 1/10W
R633	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R761	1-216-643-11	METAL CHIP	470 0.50% 1/10W
R634	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R762	1-216-667-11	METAL CHIP	4.7K 0.50% 1/10W
R635	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R763	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R636	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R764	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R637	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R765	1-216-624-11	METAL CHIP	75 0.50% 1/10W
R638	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R766	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W
R639	1-216-097-00	METAL GLAZE	100K 5% 1/10W	R768	1-216-001-00	METAL GLAZE	10 5% 1/10W
R640	1-216-077-00	METAL GLAZE	15K 5% 1/10W				

The components identified by shading and mark Δ are critical for safety.
Replace only with part number specified.


Les composants identifiés par une trame et une marque Δ sont critiques pour la sécurité.
Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

BB

PB

PA

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK
R769	1-216-017-00	METAL GLAZE	47 5% 1/10W	C9	1-124-034-51	ELECT	33MF 20% 16V
R770	1-216-049-00	METAL GLAZE	1K 5% 1/10W	C10	1-124-925-11	ELECT	2.2MF 20% 50V
R791	1-216-041-00	METAL GLAZE	470 5% 1/10W	C11	1-136-165-00	FILM	0.1MF 5% 50V
R836	1-216-631-11	METAL CHIP	150 0.50% 1/10W	C12	1-124-907-11	ELECT	10MF 20% 50V
R837	1-216-631-11	METAL CHIP	150 0.50% 1/10W	C13	1-136-169-00	FILM	0.22MF 5% 50V
R900	1-249-417-11	CARBON	1K 5% 1/4W	C14	1-124-907-11	ELECT	10MF 20% 50V
<RELAY>				C15	1-124-119-00	ELECT	330MF 20% 16V
RL401	1-515-757-11	RELAY		C16	1-102-824-00	CERAMIC	470PF 5% 50V
RL402	1-515-757-11	RELAY		C17	1-136-165-00	FILM	0.1MF 5% 50V
RL403	1-515-757-11	RELAY		C18	1-136-165-00	FILM	0.1MF 5% 50V
<SWITCH>				C19	1-136-165-00	FILM	0.1MF 5% 50V
SW101	1-570-859-11	SWITCH, SLIDE		C20	1-136-165-00	FILM	0.1MF 5% 50V
*****				C21	1-124-907-11	ELECT	10MF 20% 50V
*1-639-938-11	PB BOARD			C22	1-136-169-00	FILM	0.22MF 5% 50V
	*****			C23	1-108-796-11	MYLAR	0.0022MF 5% 50V
*1-564-506-11	PLUG, CONNECTOR 3P			C24	1-108-796-11	MYLAR	0.0022MF 5% 50V
*4-341-752-01	EYELET			C25	1-102-973-00	CERAMIC	100PF 5% 50V
*4-341-751-01	EYELET (EY25)			C26	1-124-907-11	ELECT	10MF 20% 50V
<CAPACITOR>				C27	1-124-925-11	ELECT	2.2MF 20% 50V
C501	1-136-103-00	FILM	0.1MF 5% 200V	C28	1-136-171-00	FILM	0.033MF 5% 50V
C502	1-136-103-00	FILM	0.1MF 5% 200V	C29	1-124-927-11	ELECT	4.7MF 20% 50V
<FLYBACK>				C30	1-101-004-00	CERAMIC	0.01MF 5% 50V
FBT1 Δ	1-439-466-12	TRANSFORMER ASS'Y, FLYBACK (NX-2500)		C31	1-101-004-00	CERAMIC	0.01MF 5% 50V
FBT2 Δ	1-439-466-21	TRANSFORMER ASS'Y, FLYBACK (NX-2502)		C32	1-102-973-00	CERAMIC	100PF 5% 50V
<NEON LAMP>				C33	1-102-973-00	CERAMIC	100PF 5% 50V
NL501	1-519-108-XX	LAMP, NEON		C34	1-102-973-00	CERAMIC	100PF 5% 50V
NL502	1-519-108-XX	LAMP, NEON		C35	1-101-884-00	CERAMIC	56PF 5% 50V
*****				C36	1-136-165-00	FILM	0.1MF 5% 50V
*A-1195-044-A	PA BOARD, COMPLETE			C37	1-102-030-00	CERAMIC	330PF 10% 500V
	*****			C38	1-124-903-11	ELECT	1MF 20% 50V
1-506-348-XX	PIN, CONNECOTR 5P			C39	1-124-903-11	ELECT	1MF 20% 50V
*1-508-765-00	PIN, CONNECTOR (5MM PITCH) 3P			C40	1-108-700-11	MYLAR	0.047MF 10% 200V
*1-564-518-11	PLUG, CONNECTOR 3P			C41	1-108-704-11	MYLAR	0.1MF 10% 200V
*1-564-520-11	PLUG, CONNECTOR 5P			C42	1-124-903-11	ELECT	1MF 20% 50V
*1-564-521-11	PLUG, CONNECTOR 6P			C43	1-102-973-00	CERAMIC	100PF 5% 50V
*1-564-523-11	PLUG, CONNECTOR 8P			C44	1-162-117-00	CERAMIC	100PF 10% 500V
*1-564-526-11	PLUG, CONNECTOR 11P			C45	1-124-563-11	ELECT	2200MF 20% 25V
*1-564-528-11	PLUG, CONNECTOR 13P			C46	1-126-101-11	ELECT	100MF 20% 16V
*4-341-751-01	EYELET			C47	1-124-927-11	ELECT	4.7MF 20% 50V
4-382-854-11	SCREW (M3X10), P, SW (+)			C51 Δ	1-136-948-11	FILM	24000MF 3% 1.6KV
*4-391-515-11	SHEET (A), INSULATOR			C52	1-123-024-21	ELECT	33MF 160V
<CAPACITOR>				C53	1-136-134-00	FILM	1.5MF 5% 400V
C1	1-124-903-11	ELECT	1MF 20% 50V	C54 Δ	1-136-134-11	FILM	1.5MF 5% 400V
C2	1-124-903-11	ELECT	1MF 20% 50V	C55	1-126-233-11	ELECT	22MF 20% 50V
C3	1-124-927-11	ELECT	4.7MF 20% 50V	C56	1-126-233-11	ELECT	22MF 20% 50V
C4	1-124-927-11	ELECT	4.7MF 20% 50V	C58	1-124-477-11	ELECT	47MF 20% 16V
C5	1-124-927-11	ELECT	4.7MF 20% 50V	C59	1-136-165-00	FILM	0.1MF 5% 50V
C6	1-124-927-11	ELECT	4.7MF 20% 50V	C60	1-101-004-00	CERAMIC	0.01MF 50V
C7	1-124-907-11	ELECT	10MF 20% 50V	C61	1-101-004-00	CERAMIC	0.01MF 50V
C8	1-136-153-00	FILM	0.01MF 5% 50V	C62	1-136-165-00	FILM	0.1MF 5% 50V
<DIODE>				C63	1-136-165-00	FILM	0.1MF 5% 50V
D3	8-719-911-19	DIODE 1SS119		C64	1-136-153-00	FILM	0.01MF 5% 50V
D4	8-719-911-19	DIODE 1SS119		C65	1-136-103-00	FILM	0.1MF 5% 200V
D5	8-719-109-85	DIODE RD5.1ES-B2		C67	1-101-004-00	CERAMIC	0.01MF 50V
D6	8-719-911-19	DIODE 1SS119		C68	1-101-004-00	CERAMIC	0.01MF 50V
D7	8-719-911-19	DIODE 1SS119					

Les composants identifiés par une trame et une marque  sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifique.

—430—

PA

QM

RC

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK
R65	1-249-435-11	CARBON	33K 5% 1/4W			<TRANSFORMER>	
R66	1-249-441-11	CARBON	100K 5% 1/4W				
R67	1-247-903-00	CARBON	1M 5% 1/4W				
R68	1-249-417-11	CARBON	1K 5% 1/4W	T1	1-437-078-00	TRANSFORMER, HORIZONTAL DRIVE	
R69	1-249-423-11	CARBON	3.3K 5% 1/4W	T2	1-437-078-00	TRANSFORMER, HORIZONTAL DRIVE	
R70	1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W			<CRYSTAL>	
R71	1-249-417-11	CARBON	1K 5% 1/4W				
R72	1-249-423-11	CARBON	3.3K 5% 1/4W	X1	1-578-768-11	VIBLATOR, CERAMIC	
R73	1-249-423-11	CARBON	3.3K 5% 1/4W			*****	
R74	1-249-417-11	CARBON	1K 5% 1/4W			*1-639-927-11 QM BOARD	
R75	1-249-417-11	CARBON	1K 5% 1/4W			*****	
R76	1-249-417-11	CARBON	1K 5% 1/4W			*1-564-508-11 PLUG, CONNECTOR 5P	
R77	1-216-489-11	METAL OXIDE	27K 5% 3W F			*1-564-509-11 PLUG, CONNECTOR 6P	
R78	1-216-489-11	METAL OXIDE	27K 5% 3W F			*1-564-515-11 PLUG, CONNECTOR 12P	
R79	1-249-425-11	CARBON	4.7K 5% 1/4W			*1-568-985-11 CONNECTOR, FEMALE 64P	
R80	1-249-423-11	CARBON	3.3K 5% 1/4W			<JACK>	
R81	1-247-725-11	CARBON	10K 5% 1/4W F	J7	*1-526-575-00	SOCKET, PLUG 1P	
R82	1-249-441-11	CARBON	100K 5% 1/4W	J8	*1-526-575-00	SOCKET, PLUG 1P	
R86	1-249-460-11	CARBON	15K 5% 1/4W F	J9	*1-526-575-00	SOCKET, PLUG 1P	
R87	1-249-421-11	CARBON	2.2K 5% 1/4W			*****	
R88	1-249-441-11	CARBON	100K 5% 1/4W			*1-631-359-11 RC BOARD	
R89	1-216-378-11	METAL OXIDE	5.6 5% 2W F			*****	
R90	1-249-417-11	CARBON	1K 5% 1/4W			(INCLUDING RCA,RCB,RCC,RCD BOARD)	
R91	1-249-417-11	CARBON	1K 5% 1/4W			*1-564-519-11 PLUG, CONNECTOR 4P	
R92	1-247-903-00	CARBON	1M 5% 1/4W			<CAPACITOR>	
R93	1-249-439-11	CARBON	68K 5% 1/4W	C1	1-163-125-00	CERAMIC CHIP 220PF 5% 50V	
R95	1-215-461-00	METAL	47K 1% 1/4W	C2	1-163-125-00	CERAMIC CHIP 220PF 5% 50V	
R96	1-249-437-11	CARBON	47K 5% 1/4W	C3	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 10% 50V	
R97	1-249-433-11	CARBON	22K 5% 1/4W	C4	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 10% 50V	
R99	1-249-405-11	CARBON	100 5% 1/4W	C5	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 10% 50V	
R101	1-249-405-11	CARBON	100 5% 1/4W	C6	1-123-306-00	ELECT 47MF 20% 6.3V	
R102	1-249-441-11	CARBON	100K 5% 1/4W			<DIODE>	
R103	1-249-417-11	CARBON	1K 5% 1/4W	D1	8-719-901-44	DIODE SLP144B	
R104	1-249-441-11	CARBON	100K 5% 1/4W	D4	8-719-801-48	DIODE 1SS193	
R105	1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W	D6	8-719-105-51	DIODE RD3.6M-B1	
R106	1-249-425-11	CARBON	4.7K 5% 1/4W			<IC>	
R107	1-249-433-11	CARBON	22K 5% 1/4W	IC1	8-759-634-91	IC M50461-157SP	
R108	1-249-441-11	CARBON	100K 5% 1/4W			<COIL>	
R109	1-249-437-11	CARBON	47K 5% 1/4W	L1	1-408-789-21	INDUCTOR CHIP 100UH	
R110	1-249-441-11	CARBON	100K 5% 1/4W			<TRANSISTOR>	
R111	1-249-437-11	CARBON	47K 5% 1/4W	Q1	8-729-230-46	TRANSISTOR 2SA1162-YG	
R113	1-249-405-11	CARBON	100 5% 1/4W	Q2	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
R114	1-216-489-11	METAL OXIDE	27K 5% 3W F	Q5	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
R116	1-214-782-00	METAL	160K 1% 1/4W	Q6	8-729-230-46	TRANSISTOR 2SA1162-YG	
R117	1-247-725-11	CARBON	10K 5% 1/4W F	Q7	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
R118	1-202-730-00	SOLID	8.2M 10% 1/2W	Q8	8-729-101-07	TRANSISTOR 2SB798-DL	
R119	1-215-432-00	METAL	3K 1% 1/4W	Q9	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
R120	1-215-432-00	METAL	3K 1% 1/4W				
R121	1-215-475-00	METAL	180K 1% 1/4W				
R122	1-215-475-00	METAL	180K 1% 1/4W				
R123	1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W				
R124	1-249-425-11	CARBON	4.7K 5% 1/4W				
R125	1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W				
R126	1-249-417-11	CARBON	1K 5% 1/4W				
R127	1-249-405-11	CARBON	100 5% 1/4W				
R128	1-249-405-11	CARBON	100 5% 1/4W				
R129	1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W				
R130	1-215-921-11	METAL OXIDE	4.7K 5% 3W F				
R131	1-215-921-11	METAL OXIDE	4.7K 5% 3W F				
R132	1-216-367-11	METAL OXIDE	0.68 5% 2W F				
R133	1-215-880-00	METAL OXIDE	10 5% 2W F				
R136	1-249-417-11	CARBON	1K 5% 1/4W				
R137	1-249-417-11	CARBON	1K 5% 1/4W				

REF.NO. PART NO. DESCRIPTION REMARK

<RESISTOR>

R1	1-216-017-00	METAL GLAZE	47	5%	1/10W
R2	1-216-041-00	METAL GLAZE	470	5%	1/10W
R3	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K	5%	1/10W
R4	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K	5%	1/10W
R5	1-216-051-00	METAL GLAZE	1.2K	5%	1/10W
R6	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K	5%	1/10W
R10	1-216-049-00	METAL GLAZE	1K	5%	1/10W
R11	1-216-057-00	METAL GLAZE	2.2K	5%	1/10W
R12	1-216-097-00	METAL GLAZE	100K	5%	1/10W
R13	1-216-049-00	METAL GLAZE	1K	5%	1/10W
R14	1-216-081-00	METAL GLAZE	22K	5%	1/10W
R15	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K	5%	1/10W
R16	1-216-081-00	METAL GLAZE	22K	5%	1/10W
R17	1-216-028-00	METAL GLAZE	130	5%	1/10W
R18	1-216-028-00	METAL GLAZE	130	5%	1/10W
R19	1-216-028-00	METAL GLAZE	130	5%	1/10W
R20	1-216-028-00	METAL GLAZE	130	5%	1/10W
R21	1-216-028-00	METAL GLAZE	130	5%	1/10W
R22	1-216-028-00	METAL GLAZE	130	5%	1/10W
R23	1-216-028-00	METAL GLAZE	130	5%	1/10W
R24	1-216-028-00	METAL GLAZE	130	5%	1/10W
R25	1-216-028-00	METAL GLAZE	130	5%	1/10W
R26	1-216-028-00	METAL GLAZE	130	5%	1/10W
R27	1-216-028-00	METAL GLAZE	130	5%	1/10W
R28	1-216-028-00	METAL GLAZE	130	5%	1/10W
R29	1-216-028-00	METAL GLAZE	130	5%	1/10W
R30	1-216-028-00	METAL GLAZE	130	5%	1/10W

<SWITCH>

S1 1-553-856-00 SWITCH, KEY BOARD

<CRYSTAL>

X1 1-527-476-00 OSCILLATOR, CERAMIC

*1-631-356-11 RCA BOARD

<DIODE>

D5	8-719-938-67	DIODE GL3EG8
D6	8-719-938-67	DIODE GL3EG8
D7	8-719-938-67	DIODE GL3EG8
D8	8-719-938-67	DIODE GL3EG8
D9	8-719-938-67	DIODE GL3EG8

*1-631-357-11 RCB BOARD

<DIODE>

D10	8-719-938-67	DIODE GL3EG8
D11	8-719-938-67	DIODE GL3EG8
D12	8-719-938-67	DIODE GL3EG8
D13	8-719-938-67	DIODE GL3EG8
D14	8-719-938-67	DIODE GL3EG8

*1-631-358-11 RCC BOARD

REF.NO. PART NO. DESCRIPTION REMARK

<DIODE>

D15	8-719-938-67	DIODE GL3EG8
D16	8-719-938-67	DIODE GL3EG8

*1-631-493-11 RCD BOARD

<DIODE>

D1 8-719-938-67 DIODE GL3EG8

*1-639-946-11 CBR BOARD

*1-506-371-00 PIN, CONNECTOR 2P
 *1-508-784-00 PIN, CONNECTOR (5MM PITCH) 1P
 Δ 1-526-812-12 SOCKET, PICTURE TUBE
 *1-564-507-11 PLUG, CONNECTOR 4P
 1-575-098-11 LEAD ASS'Y, SHIELD HIGH VOLTAGE

<CAPACITOR>

C301 1-162-114-00 CERAMIC 0.0047MF 2KV

<COIL>

L303 1-408-763-00 INDUCTOR 0.82UH

<NEON LAMP>

NL301	1-519-423-11	LAMP, NEON
NL302	1-519-423-11	LAMP, NEON
NL303	1-519-368-21	LAMP, NEON
NL304	1-519-368-21	LAMP, NEON
NL305	1-519-423-11	LAMP, NEON

<RESISTOR>

R301	1-202-818-00	SOLID	1K	10%	1/2W
R302	1-202-818-00	SOLID	1K	10%	1/2W
R306	1-202-838-00	SOLID	100K	10%	1/2W
R307	1-202-535-00	SOLID	27	10%	1/2W
R308	1-202-525-00	SOLID	10	10%	1/2W
R309	1-202-832-00	SOLID	15K	10%	1/2W

<SPARK GAP>

SG301 1-519-063-XX DISCHARGING GAP

*1-639-947-11 CBG BOARD

*1-506-371-00 PIN, CONNECTOR 2P
 *1-508-784-00 PIN, CONNECTOR (5MM PITCH) 1P
 Δ 1-526-812-12 SOCKET, PICTURE TUBE
 *1-564-507-11 PLUG, CONNECTOR 4P
 1-575-097-11 LEAD ASS'Y, SHIELD HIGH VOLTAGE

The components identified by shading and mark Δ are critical for safety. Replace only with part number specified.

Les composants identifiés par une trame et une marque Δ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

CBG

VPH-1271G
RM-1271

CBB

CFB

CFA

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK
<CAPACITOR>				<SPARK GAP>			
C401	1-162-114-00	CERAMIC	0.0047MF 2KV	SG501	1-519-063-XX	DISCHARGING GAP	
<COIL>				*****			
L403	1-408-763-00	INDUCTOR	0.82UH	*1-639-929-11	CFB BOARD	*****	
<NEON LAMP>				*1-564-505-11	PLUG, CONNECTOR 2P		
NL401	1-519-423-11	LAMP, NEON		*1-564-507-11	PLUG, CONNECTOR 4P		
NL402	1-519-423-11	LAMP, NEON		*1-564-514-11	PLUG, CONNECTOR 11P		
NL403	1-519-368-21	LAMP, NEON		*1-564-519-11	PLUG, CONNECTOR 4P		
NL404	1-519-368-21	LAMP, NEON		*1-564-528-11	PLUG, CONNECTOR 13P		
NL405	1-519-423-11	LAMP, NEON		<CAPACITOR>			
<RESISTOR>				C201	1-101-821-00	CERAMIC	0.0022MF 500V
R401	1-202-818-00	SOLID	1K 10% 1/2W	C202	1-101-821-00	CERAMIC	0.0022MF 500V
R402	1-202-818-00	SOLID	1K 10% 1/2W	C203	1-101-821-00	CERAMIC	0.0022MF 500V
R406	1-202-838-00	SOLID	100K 10% 1/2W	C204	1-101-821-00	CERAMIC	0.0022MF 500V
R407	1-202-535-00	SOLID	27 10% 1/2W	C205	1-101-821-00	CERAMIC	0.0022MF 500V
R408	1-202-525-00	SOLID	10 10% 1/2W	<FILTER>			
R409	1-202-832-00	SOLID	15K 10% 1/2W	FL201	1-236-071-11	ENCAPSULATED COMPONENT	
<SPARK GAP>				FL202	1-236-164-11	ENCAPSULATED COMPONENT	
SG401	1-519-063-XX	DISCHARGING GAP		FL203	1-236-071-11	ENCAPSULATED COMPONENT	
*****				FL204	1-236-071-11	ENCAPSULATED COMPONENT	
*1-639-948-11	CBB BOARD	*****		FL205	1-236-071-11	ENCAPSULATED COMPONENT	
*1-506-371-00	PIN, CONNECTOR 2P			FL206	1-236-071-11	ENCAPSULATED COMPONENT	
*1-508-784-00	PIN, CONNECTOR (5MM PITCH) 1P			FL207	1-236-164-11	ENCAPSULATED COMPONENT	
Δ 1-526-812-12	SOCKET, PICTURE TUBE			FL208	1-236-164-11	ENCAPSULATED COMPONENT	
*1-564-507-11	PLUG, CONNECTOR 4P			FL209	1-236-164-11	ENCAPSULATED COMPONENT	
1-575-096-11	LEAD ASS'Y, SHIELD HIGH VOLTAGE			FL210	1-236-164-11	ENCAPSULATED COMPONENT	
<CAPACITOR>				*****			
C501	1-162-114-00	CERAMIC	0.0047MF 2KV	*1-639-928-11	CFA BOARD	*****	
<COIL>				*1-575-136-11	CONNECTOR ASS'Y, FLAT CABLE		
L503	1-408-763-00	INDUCTOR	0.82UH	<FILTER>			
<NEON LAMP>				FL1	1-236-164-11	ENCAPSULATED COMPONENT	
NL501	1-519-423-11	LAMP, NEON		FL2	1-236-164-11	ENCAPSULATED COMPONENT	
NL502	1-519-423-11	LAMP, NEON		FL3	1-236-164-11	ENCAPSULATED COMPONENT	
NL503	1-519-368-21	LAMP, NEON		FL4	1-236-101-11	ENCAPSULATED COMPONENT	
NL504	1-519-368-21	LAMP, NEON		FL5	1-236-164-11	ENCAPSULATED COMPONENT	
NL505	1-519-423-11	LAMP, NEON		FL6	1-236-101-11	ENCAPSULATED COMPONENT	
<RESISTOR>				FL7	1-236-164-11	ENCAPSULATED COMPONENT	
R501	1-202-818-00	SOLID	1K 10% 1/2W	FL8	1-236-101-11	ENCAPSULATED COMPONENT	
R502	1-202-818-00	SOLID	1K 10% 1/2W	FL9	1-236-164-11	ENCAPSULATED COMPONENT	
R506	1-202-838-00	SOLID	100K 10% 1/2W	FL10	1-236-164-11	ENCAPSULATED COMPONENT	
R507	1-202-535-00	SOLID	27 10% 1/2W	FL11	1-236-164-11	ENCAPSULATED COMPONENT	
R508	1-202-525-00	SOLID	10 10% 1/2W	FL12	1-236-164-11	ENCAPSULATED COMPONENT	
R509	1-202-832-00	SOLID	15K 10% 1/2W	FL13	1-236-164-11	ENCAPSULATED COMPONENT	
				FL14	1-236-164-11	ENCAPSULATED COMPONENT	
				FL15	1-236-164-11	ENCAPSULATED COMPONENT	
				FL16	1-236-164-11	ENCAPSULATED COMPONENT	
				FL17	1-236-164-11	ENCAPSULATED COMPONENT	
				FL18	1-236-164-11	ENCAPSULATED COMPONENT	
				FL19	1-236-164-11	ENCAPSULATED COMPONENT	
				FL20	1-236-164-11	ENCAPSULATED COMPONENT	
				FL21	1-236-164-11	ENCAPSULATED COMPONENT	
				FL22	1-236-101-11	ENCAPSULATED COMPONENT	
				FL23	1-236-101-11	ENCAPSULATED COMPONENT	

CFA

CA(RG)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK
FL24	1-236-164-11	ENCAPSULATED COMPONENT		C126	1-101-004-00	CERAMIC	50V
*****				C127	1-101-004-00	CERAMIC	50V
				C201	1-124-282-00	ELECT	20% 16V
	*A-1335-026-A	CA(RG) BOARD, COMPLETE		C202	1-126-233-11	ELECT	20% 50V
		*****		C203	1-126-101-11	ELECT	20% 16V
				C204	1-126-101-11	ELECT	20% 16V
	*1-526-575-00	SOCKET, PLUG 1P		C205	1-126-233-11	ELECT	20% 50V
	*1-564-507-11	PLUG, CONNECTOR 4P		C206	1-102-973-00	CERAMIC	5% 50V
	*1-564-514-11	PLUG, CONNECTOR 11P					
	*1-564-515-11	PLUG, CONNECTOR 12P		C207	1-101-361-00	CERAMIC	5% 50V
	*1-564-516-11	PLUG, CONNECTOR 13P		C210	1-124-798-11	ELECT	20% 160V
				C211	1-126-233-11	ELECT	20% 50V
	*1-568-979-11	CONNECTOR 30P		C212	1-136-165-00	FILM	5% 50V
	*4-363-404-00	HOLDER, IC		C213	1-136-165-00	FILM	5% 50V
	4-382-854-11	SCREW (M3X10), P, SW (+)					
<CAPACITOR>				C214	1-126-174-51	ELECT	20% 350V
C1	1-124-907-11	ELECT	10MF 20% 50V	C215	1-102-038-00	CERAMIC	500V
C2	1-126-101-11	ELECT	100MF 20% 16V	C216	1-102-050-00	CERAMIC	99% 500V
C3	1-124-907-11	ELECT	10MF 20% 50V	C217	1-124-768-11	ELECT	20% 50V
C4	1-126-101-11	ELECT	100MF 20% 16V	C218	1-101-004-00	CERAMIC	50V
C5	1-126-233-11	ELECT	22MF 20% 50V				
				C219	1-136-165-00	FILM	5% 50V
C6	1-126-101-11	ELECT	100MF 20% 16V	C220	1-124-903-11	ELECT	20% 50V
C7	1-126-233-11	ELECT	22MF 20% 50V	C221	1-126-233-11	ELECT	20% 50V
C8	1-102-820-00	CERAMIC	330PF 5% 50V	C222	1-126-233-11	ELECT	20% 50V
C9	1-101-880-00	CERAMIC	47PF 5% 50V	C223	1-102-050-00	CERAMIC	99% 500V
C10	1-101-004-00	CERAMIC	0.01MF 50V	C225	1-126-233-11	ELECT	20% 50V
				C226	1-101-004-00	CERAMIC	50V
C11	1-101-004-00	CERAMIC	0.01MF 50V	C227	1-101-004-00	CERAMIC	50V
C12	1-101-004-00	CERAMIC	0.01MF 50V	<DIODE>			
C13	1-101-004-00	CERAMIC	0.01MF 50V	D1	8-719-900-95	DIODE V09G	
C14	1-126-233-11	ELECT	22MF 20% 50V	D2	8-719-900-95	DIODE V09G	
C16	1-126-233-11	ELECT	22MF 20% 50V	D3	8-719-109-85	DIODE RD5.1ES-B2	
				D4	8-719-911-19	DIODE 1SS119	
C17	1-136-165-00	FILM	0.1MF 5% 50V	D7	8-719-911-19	DIODE 1SS119	
C18	1-136-165-00	FILM	0.1MF 5% 50V				
C19	1-136-165-00	FILM	0.1MF 5% 50V	D8	8-719-911-19	DIODE 1SS119	
C20	1-136-165-00	FILM	0.1MF 5% 50V	D9	8-719-109-97	DIODE RD6.8ES-B2	
C21	1-126-233-11	ELECT	22MF 20% 50V	D12	8-719-911-19	DIODE 1SS119	
				D13	8-719-109-85	DIODE RD5.1ES-B2	
C22	1-126-103-11	ELECT	470MF 20% 16V	D14	8-719-109-97	DIODE RD6.8ES-B2	
C23	1-136-171-00	FILM	0.33MF 5% 50V				
C24	1-102-038-00	CERAMIC	0.001MF 500V	D15	8-719-911-19	DIODE 1SS119	
C25	1-124-907-11	ELECT	10MF 20% 50V	D101	8-719-901-83	DIODE 1SS83	
C26	1-126-101-11	ELECT	100MF 20% 16V	D103	8-719-911-19	DIODE 1SS119	
				D104	8-719-911-19	DIODE 1SS119	
C101	1-124-282-00	ELECT	22MF 20% 16V	D105	8-719-901-83	DIODE 1SS83	
C102	1-124-477-11	ELECT	47MF 20% 16V				
C103	1-126-101-11	ELECT	100MF 20% 16V	D106	8-719-911-19	DIODE 1SS119	
C104	1-126-101-11	ELECT	100MF 20% 16V	D107	8-719-911-19	DIODE 1SS119	
C105	1-126-233-11	ELECT	22MF 20% 50V	D109	8-719-911-19	DIODE 1SS119	
				D110	8-719-109-51	DIODE RD2.0ES-B2	
C106	1-102-973-00	CERAMIC	100PF 5% 50V	D111	8-719-911-19	DIODE 1SS119	
C107	1-101-361-00	CERAMIC	150PF 5% 50V				
C110	1-124-798-11	ELECT	1MF 20% 160V	D112	8-719-911-19	DIODE 1SS119	
C111	1-126-233-11	ELECT	22MF 20% 50V	D113	8-719-911-19	DIODE 1SS119	
C112	1-136-165-00	FILM	0.1MF 5% 50V	D114	8-719-110-36	DIODE RD13ES-B2	
				D115	8-719-911-19	DIODE 1SS119	
C113	1-136-165-00	FILM	0.1MF 5% 50V	D117	8-719-911-19	DIODE 1SS119	
C114	1-126-174-51	ELECT	10MF 20% 350V				
C115	1-102-038-00	CERAMIC	0.001MF 500V	D118	8-719-911-19	DIODE 1SS119	
C116	1-102-050-00	CERAMIC	0.01MF 99% 500V	D201	8-719-901-83	DIODE 1SS83	
C117	1-124-768-11	ELECT	4.7MF 20% 50V	D203	8-719-911-19	DIODE 1SS119	
				D204	8-719-911-19	DIODE 1SS119	
C118	1-101-004-00	CERAMIC	0.01MF 50V	D205	8-719-901-83	DIODE 1SS83	
C119	1-136-165-00	FILM	0.1MF 5% 50V				
C120	1-124-903-11	ELECT	1MF 20% 50V	D206	8-719-911-19	DIODE 1SS119	
C121	1-126-233-11	ELECT	22MF 20% 50V	D207	8-719-911-19	DIODE 1SS119	
C122	1-126-233-11	ELECT	22MF 20% 50V	D209	8-719-911-19	DIODE 1SS119	
				D210	8-719-109-51	DIODE RD2.0ES-B2	
C123	1-102-050-00	CERAMIC	0.01MF 99% 500V	D211	8-719-911-19	DIODE 1SS119	
C125	1-126-233-11	ELECT	22MF 20% 50V				

CA(RG)

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK
D212	8-719-911-19	DIODE 1SS119		Q205	8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE	
D213	8-719-911-19	DIODE 1SS119		Q206	8-729-140-50	TRANSISTOR 2SC3209LK	
D214	8-719-110-36	DIODE RD13ES-B2		Q207	8-729-801-88	TRANSISTOR 2SA1381-E	
D217	8-719-911-19	DIODE 1SS119		Q208	8-729-900-65	TRANSISTOR DTA144ES	
D218	8-719-911-19	DIODE 1SS119		Q209	8-729-900-65	TRANSISTOR DTA144ES	
<IC>				Q210	8-729-900-89	TRANSISTOR DTC144ES	
IC1	8-759-929-65	IC LM7912CT		Q211	8-729-105-74	TRANSISTOR 2SK523-M1	
IC2	8-759-929-62	IC LM7812CT		Q212	8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE	
IC3	8-759-982-21	IC RC78L05A		Q215	8-729-801-88	TRANSISTOR 2SA1381-E	
IC4	8-759-000-01	IC MC74HC4538N		<RESISTOR>			
IC5	8-759-984-55	IC MB675429		R1	1-249-405-11	CARBON 100 5%	1/4W
IC6	8-759-916-71	IC SN74HC244AN		R2	1-215-437-00	METAL 4.7K 1%	1/4W
IC7	8-759-032-74	IC MC74HC00AN		R3	1-249-441-11	CARBON 100K 5%	1/4W
IC8	8-759-990-82	IC TL082CP		R4	1-215-449-00	METAL 15K 1%	1/4W
IC101	8-749-923-01	IC VPH06		R5	1-249-405-11	CARBON 100 5%	1/4W
IC102	8-759-990-82	IC TL082CP		R6	1-249-438-11	CARBON 56K 5%	1/4W
IC104	8-749-923-15	IC TY885002A		R7	1-249-437-11	CARBON 47K 5%	1/4W
IC201	8-749-923-01	IC VPH06		R8	1-249-405-11	CARBON 100 5%	1/4W
IC202	8-759-990-82	IC TL082CP		R9	1-215-449-00	METAL 15K 1%	1/4W
IC204	8-749-923-15	IC TY885002A		R10	1-215-447-00	METAL 12K 1%	1/4W
<COIL>				R11	1-249-405-11	CARBON 100 5%	1/4W
L101	1-408-879-21	INDUCTOR 0.47UH		R12	1-249-405-11	CARBON 100 5%	1/4W
L201	1-408-879-21	INDUCTOR 0.47UH		R14	1-249-427-11	CARBON 6.8K 5%	1/4W
<TRANSISTOR>				R15	1-249-429-11	CARBON 10K 5%	1/4W
Q1	8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE		R16	1-249-405-11	CARBON 100 5%	1/4W
Q2	8-729-900-89	TRANSISTOR DTC144ES		R17	1-249-423-11	CARBON 3.3K 5%	1/4W
Q3	8-729-900-89	TRANSISTOR DTC144ES		R18	1-249-426-11	CARBON 5.6K 5%	1/4W
Q4	8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE		R19	1-215-413-00	METAL 470 1%	1/4W
Q5	8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE		R20	1-215-455-00	METAL 27K 1%	1/4W
Q6	8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE		R22	1-215-443-00	METAL 8.2K 1%	1/4W
Q8	8-729-119-76	TRANSISTOR 2SA1175-HFE		R23	1-215-447-00	METAL 12K 1%	1/4W
Q9	8-729-119-76	TRANSISTOR 2SA1175-HFE		R24	1-215-453-00	METAL 22K 1%	1/4W
Q10	8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE		R25	1-215-457-00	METAL 33K 1%	1/4W
Q11	8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE		R26	1-249-405-11	CARBON 100 5%	1/4W
Q12	8-729-119-76	TRANSISTOR 2SA1175-HFE		R27	1-249-405-11	CARBON 100 5%	1/4W
Q14	8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE		R28	1-215-431-00	METAL 2.7K 1%	1/4W
Q15	8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE		R29	1-249-429-11	CARBON 10K 5%	1/4W
Q16	8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE		R30	1-215-469-00	METAL 100K 1%	1/4W
Q17	8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE		R31	1-249-429-11	CARBON 10K 5%	1/4W
Q18	8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE		R32	1-215-443-00	METAL 8.2K 1%	1/4W
Q19	8-729-119-76	TRANSISTOR 2SA1175-HFE		R33	1-215-443-00	METAL 8.2K 1%	1/4W
Q101	8-729-119-76	TRANSISTOR 2SA1175-HFE		R34	1-215-443-00	METAL 8.2K 1%	1/4W
Q102	8-729-140-50	TRANSISTOR 2SC3209LK		R35	1-247-887-00	CARBON 220K 5%	1/4W
Q103	8-729-801-88	TRANSISTOR 2SA1381-E		R36	1-247-887-00	CARBON 220K 5%	1/4W
Q104	8-729-801-88	TRANSISTOR 2SA1381-E		R37	1-247-887-00	CARBON 220K 5%	1/4W
Q105	8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE		R38	1-249-441-11	CARBON 100K 5%	1/4W
Q106	8-729-140-50	TRANSISTOR 2SC3209LK		R39	1-215-469-00	METAL 100K 1%	1/4W
Q107	8-729-801-88	TRANSISTOR 2SA1381-E		R40	1-249-433-11	CARBON 22K 5%	1/4W
Q108	8-729-900-65	TRANSISTOR DTA144ES		R41	1-215-473-00	METAL 150K 1%	1/4W
Q109	8-729-900-65	TRANSISTOR DTA144ES		R42	1-249-433-11	CARBON 22K 5%	1/4W
Q110	8-729-900-89	TRANSISTOR DTC144ES		R43	1-249-405-11	CARBON 100 5%	1/4W
Q111	8-729-105-74	TRANSISTOR 2SK523-M1		R44	1-249-429-11	CARBON 10K 5%	1/4W
Q112	8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE		R45	1-249-429-11	CARBON 10K 5%	1/4W
Q113	8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE		R46	1-247-887-00	CARBON 220K 5%	1/4W
Q115	8-729-801-88	TRANSISTOR 2SA1381-E		R47	1-249-423-11	CARBON 3.3K 5%	1/4W
Q201	8-729-119-76	TRANSISTOR 2SA1175-HFE		R48	1-249-439-11	CARBON 68K 5%	1/4W
Q202	8-729-140-50	TRANSISTOR 2SC3209LK		R101	1-215-401-11	METAL 150 1%	1/4W
Q203	8-729-801-88	TRANSISTOR 2SA1381-E		R102	1-215-401-11	METAL 150 1%	1/4W
Q204	8-729-801-88	TRANSISTOR 2SA1381-E		R103	1-215-473-00	METAL 150K 1%	1/4W
				R105	1-215-469-00	METAL 100K 1%	1/4W
				R106	1-215-465-00	METAL 68K 1%	1/4W

CA(RG)

CA(B)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION				REMARK	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION				REMARK
R107	1-249-421-11	CARBON	2.2K	5%	1/4W		R230	1-215-431-00	METAL	2.7K	1%	1/4W	
R108	1-249-403-11	CARBON	68	5%	1/4W	F							
R109	1-215-429-00	METAL	2.2K	1%	1/4W		R231	1-202-549-00	SOLID	100	10%	1/2W	
R110	1-249-413-11	CARBON	470	5%	1/4W	F	R232	1-202-549-00	SOLID	100	10%	1/2W	
R111	1-249-421-11	CARBON	2.2K	5%	1/4W		R233	1-249-421-11	CARBON	2.2K	5%	1/4W	F
							R234	1-215-469-00	METAL	100K	1%	1/4W	
R112	1-215-377-00	METAL	15	1%	1/4W		R235	1-249-429-11	CARBON	10K	5%	1/4W	
R113	1-249-412-11	CARBON	390	5%	1/4W	F							
R117	1-249-421-11	CARBON	2.2K	5%	1/4W		R236	1-214-777-00	METAL	100K	1%	1/4W	
R118	1-215-447-00	METAL	12K	1%	1/4W		R237	1-215-445-00	METAL	10K	1%	1/4W	
R119	1-215-433-00	METAL	3.3K	1%	1/4W		R238	1-215-445-00	METAL	10K	1%	1/4W	
							R239	1-249-421-11	CARBON	2.2K	5%	1/4W	
R120	1-215-433-00	METAL	3.3K	1%	1/4W		R240	1-215-453-00	METAL	22K	1%	1/4W	
R122	1-215-441-00	METAL	6.8K	1%	1/4W								
R123	1-215-481-00	METAL	330K	1%	1/4W		R241	1-215-421-00	METAL	1K	1%	1/4W	
R124	1-215-433-00	METAL	3.3K	1%	1/4W		R242	1-249-417-11	CARBON	1K	5%	1/4W	
R125	1-249-431-11	CARBON	15K	5%	1/4W		R243	1-247-903-00	CARBON	1M	5%	1/4W	
							R244	1-249-427-11	CARBON	6.8K	5%	1/4W	
R126	1-249-431-11	CARBON	15K	5%	1/4W		R245	1-249-405-11	CARBON	100	5%	1/4W	
R127	1-249-415-11	CARBON	680	5%	1/4W								
R128	1-249-405-11	CARBON	100	5%	1/4W		R247	1-249-405-11	CARBON	100	5%	1/4W	
R129	1-249-414-11	CARBON	560	5%	1/4W	F	R248	1-249-405-11	CARBON	100	5%	1/4W	
R130	1-215-431-00	METAL	2.7K	1%	1/4W		*****						
R131	1-202-549-00	SOLID	100	10%	1/2W								
R132	1-202-549-00	SOLID	100	10%	1/2W		*A-1335-027-A	CA(B) BOARD, COMPLETE					
R133	1-249-421-11	CARBON	2.2K	5%	1/4W	F		*****					
R134	1-249-429-11	CARBON	10K	5%	1/4W								
R135	1-215-469-00	METAL	100K	1%	1/4W		*1-526-575-00	SOCKET, PLUG 1P					
							*1-564-507-11	PLUG, CONNECTOR 4P					
R136	1-214-777-00	METAL	100K	1%	1/4W		*1-564-516-11	PLUG, CONNECTOR 13P					
R137	1-215-445-00	METAL	10K	1%	1/4W								
R138	1-215-445-00	METAL	10K	1%	1/4W								
R139	1-249-421-11	CARBON	2.2K	5%	1/4W								
R140	1-215-453-00	METAL	22K	1%	1/4W								
R141	1-215-421-00	METAL	1K	1%	1/4W		C30	1-126-101-11	ELECT	100MF	20%	16V	
R142	1-249-417-11	CARBON	1K	5%	1/4W		C31	1-126-101-11	ELECT	100MF	20%	16V	
R143	1-247-903-00	CARBON	1M	5%	1/4W		C32	1-126-233-11	ELECT	22MF	20%	50V	
R144	1-249-427-11	CARBON	6.8K	5%	1/4W		C33	1-126-233-11	ELECT	22MF	20%	50V	
R145	1-249-405-11	CARBON	100	5%	1/4W		C34	1-101-004-00	CERAMIC	0.01MF		50V	
R147	1-215-457-00	METAL	33K	1%	1/4W		C35	1-124-903-11	ELECT	1MF	20%	50V	
R148	1-249-410-11	CARBON	270	5%	1/4W	F	C36	1-124-903-11	ELECT	1MF	20%	50V	
R149	1-249-405-11	CARBON	100	5%	1/4W		C37	1-126-233-11	ELECT	22MF	20%	50V	
R150	1-249-405-11	CARBON	100	5%	1/4W		C38	1-101-004-00	CERAMIC	0.01MF		50V	
R201	1-215-401-11	METAL	150	1%	1/4W		C42	1-162-117-00	CERAMIC	100PF	10%	500V	
R202	1-215-401-11	METAL	150	1%	1/4W		C43	1-101-004-00	CERAMIC	0.01MF		50V	
R203	1-215-461-00	METAL	47K	1%	1/4W		C44	1-124-798-11	ELECT	1MF	20%	160V	
R204	1-215-469-00	METAL	100K	1%	1/4W		C45	1-101-004-00	CERAMIC	0.01MF		50V	
R205	1-215-469-00	METAL	100K	1%	1/4W		C46	1-126-233-11	ELECT	22MF	20%	50V	
R206	1-215-471-00	METAL	120K	1%	1/4W		C47	1-126-134-11	ELECT	4.7MF	20%	350V	
R207	1-249-421-11	CARBON	2.2K	5%	1/4W		C48	1-123-932-00	ELECT	4.7MF	20%	160V	
R208	1-249-403-11	CARBON	68	5%	1/4W	F	C50	1-124-798-11	ELECT	1MF	20%	160V	
R209	1-215-429-00	METAL	2.2K	1%	1/4W		C51	1-102-050-00	CERAMIC	0.01MF	99%	500V	
R210	1-249-410-11	CARBON	270	5%	1/4W	F	C52	1-102-050-00	CERAMIC	0.01MF	99%	500V	
R211	1-249-421-11	CARBON	2.2K	5%	1/4W		C54	1-124-798-11	ELECT	1MF	20%	160V	
R212	1-215-377-00	METAL	15	1%	1/4W		C55	1-126-233-11	ELECT	22MF	20%	50V	
R213	1-249-409-11	CARBON	220	5%	1/4W	F	C56	1-124-903-11	ELECT	1MF	20%	50V	
R217	1-249-421-11	CARBON	2.2K	5%	1/4W		C57	1-124-903-11	ELECT	1MF	20%	50V	
R218	1-215-447-00	METAL	12K	1%	1/4W		C58	1-101-004-00	CERAMIC	0.01MF		50V	
R219	1-215-433-00	METAL	3.3K	1%	1/4W		C301	1-124-282-00	ELECT	22MF	20%	16V	
R220	1-215-433-00	METAL	3.3K	1%	1/4W		C302	1-124-910-11	ELECT	47MF	20%	50V	
R222	1-215-441-00	METAL	6.8K	1%	1/4W		C303	1-126-101-11	ELECT	100MF	20%	16V	
R223	1-215-481-00	METAL	330K	1%	1/4W		C304	1-126-101-11	ELECT	100MF	20%	16V	
R224	1-215-433-00	METAL	3.3K	1%	1/4W		C305	1-126-233-11	ELECT	22MF	20%	50V	
R225	1-249-431-11	CARBON	15K	5%	1/4W		C306	1-102-973-00	CERAMIC	100PF	5%	50V	
R226	1-249-431-11	CARBON	15K	5%	1/4W		C307	1-101-361-00	CERAMIC	150PF	5%	50V	
R227	1-249-415-11	CARBON	680	5%	1/4W		C310	1-124-798-11	ELECT	1MF	20%	160V	
R228	1-249-405-11	CARBON	100	5%	1/4W		C311	1-126-233-11	ELECT	22MF	20%	50V	
R229	1-249-414-11	CARBON	560	5%	1/4W	F	C312	1-136-165-00	FILM	0.1MF	5%	50V	
							C313	1-136-165-00	FILM	0.1MF	5%	50V	

CA(B)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK						
C314	1-126-174-51	ELECT	10MF	20%	350V	Q36	8-729-820-82	TRANSISTOR	2SA1208-S				
C315	1-102-038-00	CERAMIC	0.001MF		500V	Q37	8-729-820-82	TRANSISTOR	2SA1208-S				
C316	1-102-050-00	CERAMIC	0.01MF	99%	500V	Q38	8-729-255-12	TRANSISTOR	2SC2551-C				
C317	1-124-768-11	ELECT	4.7MF	20%	50V	Q41	8-729-903-68	TRANSISTOR	2SD982				
C318	1-101-004-00	CERAMIC	0.01MF		50V	Q42	8-729-801-88	TRANSISTOR	2SA1381-E				
C319	1-136-165-00	FILM	0.1MF	5%	50V	Q43	8-729-801-88	TRANSISTOR	2SA1381-E				
C320	1-124-903-11	ELECT	1MF	20%	50V	Q44	8-729-903-68	TRANSISTOR	2SD982				
C321	1-126-233-11	ELECT	22MF	20%	50V	Q45	8-729-140-50	TRANSISTOR	2SC3209LK				
C322	1-126-233-11	ELECT	22MF	20%	50V	Q301	8-729-119-76	TRANSISTOR	2SA1175-HFE				
C323	1-102-050-00	CERAMIC	0.01MF	99%	500V	Q302	8-729-140-50	TRANSISTOR	2SC3209LK				
C324	1-102-973-00	CERAMIC	100PF	5%	50V	Q303	8-729-801-88	TRANSISTOR	2SA1381-E				
C325	1-126-233-11	ELECT	22MF	20%	50V	Q304	8-729-801-88	TRANSISTOR	2SA1381-E				
C326	1-101-004-00	CERAMIC	0.01MF		50V	Q305	8-729-119-78	TRANSISTOR	2SC2785-HFE				
C327	1-101-004-00	CERAMIC	0.01MF		50V	Q306	8-729-140-50	TRANSISTOR	2SC3209LK				
C350	1-126-101-11	ELECT	100MF	20%	16V	Q307	8-729-801-88	TRANSISTOR	2SA1381-E				
C351	1-126-101-11	ELECT	100MF	20%	16V	Q308	8-729-900-65	TRANSISTOR	DTA144ES				
<DIODE>								Q309	8-729-900-65	TRANSISTOR	DTA144ES		
D30	8-719-109-66	DIODE	RD3.3ES-B2			Q310	8-729-900-89	TRANSISTOR	DTC144ES				
D31	8-719-901-83	DIODE	1SS83			Q311	8-729-105-74	TRANSISTOR	2SK523-M1				
D32	8-719-901-83	DIODE	1SS83			Q312	8-729-119-78	TRANSISTOR	2SC2785-HFE				
D33	8-719-110-31	DIODE	RD12ES-B2			Q313	8-729-119-76	TRANSISTOR	2SA1175-HFE				
D34	8-719-110-31	DIODE	RD12ES-B2			Q314	8-729-900-89	TRANSISTOR	DTC144ES				
D35	8-719-900-95	DIODE	V09G			Q315	8-729-801-88	TRANSISTOR	2SA1381-E				
D36	8-719-900-95	DIODE	V09G			<RESISTOR>							
D40	8-719-900-95	DIODE	V09G			R50	1-249-421-11	CARBON	2.2K	5%	1/4W		
D41	8-719-911-19	DIODE	1SS119			R51	1-249-424-11	CARBON	3.9K	5%	1/4W		
D301	8-719-901-83	DIODE	1SS83			R52	1-249-393-11	CARBON	10	5%	1/4W		
D303	8-719-911-19	DIODE	1SS119			R53	1-249-424-11	CARBON	3.9K	5%	1/4W		
D304	8-719-911-19	DIODE	1SS119			R54	1-215-437-00	METAL	4.7K	1%	1/4W		
D305	8-719-901-83	DIODE	1SS83			R55	1-215-439-00	METAL	5.6K	1%	1/4W		
D306	8-719-911-19	DIODE	1SS119			R56	1-215-467-00	METAL	82K	1%	1/4W		
D307	8-719-911-19	DIODE	1SS119			R57	1-249-405-11	CARBON	100	5%	1/4W		
D309	8-719-911-19	DIODE	1SS119			R58	1-249-405-11	CARBON	100	5%	1/4W		
D310	8-719-109-51	DIODE	RD2.0ES-B2			R59	1-249-423-11	CARBON	3.3K	5%	1/4W		
D311	8-719-911-19	DIODE	1SS119			R60	1-249-405-11	CARBON	100	5%	1/4W		
D312	8-719-911-19	DIODE	1SS119			R61	1-249-423-11	CARBON	3.3K	5%	1/4W		
D313	8-719-911-19	DIODE	1SS119			R62	1-249-425-11	CARBON	4.7K	5%	1/4W		
D314	8-719-110-36	DIODE	RD13ES-B2			R63	1-249-437-11	CARBON	47K	5%	1/4W		
D315	8-719-109-66	DIODE	RD3.3ES-B2			R65	1-249-425-11	CARBON	4.7K	5%	1/4W		
D316	8-719-911-19	DIODE	1SS119			R66	1-249-421-11	CARBON	2.2K	5%	1/4W		
D317	8-719-911-19	DIODE	1SS119			R67	1-249-397-11	CARBON	22	5%	1/4W		
D318	8-719-911-19	DIODE	1SS119			R68	1-249-397-11	CARBON	22	5%	1/4W		
<IC>								R74	1-249-429-11	CARBON	10K	5%	1/4W
IC301	8-749-923-01	IC	VPH06			R75	1-249-429-11	CARBON	10K	5%	1/4W		
IC302	8-759-990-82	IC	TL082CP			R76	1-202-719-00	SOLID	1M	10%	1/2W		
IC304	8-749-923-15	IC	TY885002A			R77	1-247-903-00	CARBON	1M	5%	1/4W		
IC305	8-749-923-25	IC	TY911504			R79	1-249-397-11	CARBON	22	5%	1/4W		
<COIL>								R80	1-249-437-11	CARBON	47K	5%	1/4W
L301	1-408-879-21	INDUCTOR	0.47UH			R81	1-249-441-11	CARBON	100K	5%	1/4W		
<TRANSISTOR>								R82	1-249-437-11	CARBON	47K	5%	1/4W
Q30	8-729-119-78	TRANSISTOR	2SC2785-HFE			R83	1-249-435-11	CARBON	33K	5%	1/4W		
Q31	8-729-119-78	TRANSISTOR	2SC2785-HFE			R84	1-249-476-11	CARBON	1.5	5%	1/2W		
Q32	8-729-119-78	TRANSISTOR	2SC2785-HFE			R85	1-249-433-11	CARBON	22K	5%	1/4W		
Q33	8-729-119-78	TRANSISTOR	2SC2785-HFE			R86	1-247-903-00	CARBON	1M	5%	1/4W		
Q34	8-729-119-78	TRANSISTOR	2SC2785-HFE			R87	1-249-425-11	CARBON	4.7K	5%	1/4W		
Q35	8-729-119-76	TRANSISTOR	2SA1175-HFE			R301	1-215-401-11	METAL	150	1%	1/4W		
						R302	1-215-401-11	METAL	150	1%	1/4W		
						R303	1-215-461-00	METAL	47K	1%	1/4W		
						R304	1-215-469-00	METAL	100K	1%	1/4W		
						R305	1-215-469-00	METAL	100K	1%	1/4W		
						R306	1-215-473-00	METAL	150K	1%	1/4W		
						R307	1-249-421-11	CARBON	2.2K	5%	1/4W		

DA

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK
C46	1-163-251-11	CERAMIC CHIP 100PF	5%	50V	C213	1-124-925-11	ELECT 2.2MF 20% 50V
C47	1-124-925-11	ELECT 2.2MF	20%	50V	C214	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V
C48	1-124-927-11	ELECT 4.7MF	20%	50V	C215	1-124-925-11	ELECT 2.2MF 20% 50V
C49	1-124-907-11	ELECT 10MF	20%	50V	C216	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V
C50	1-136-153-00	FILM 0.01MF	5%	50V	C217	1-124-925-11	ELECT 2.2MF 20% 50V
C51	1-163-235-11	CERAMIC CHIP 22PF	5%	50V	C218	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V
C52	1-108-792-11	MYLAR 0.001MF	5%	50V	C219	1-124-925-11	ELECT 2.2MF 20% 50V
C53	1-124-925-11	ELECT 2.2MF	20%	50V	C220	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V
C54	1-124-120-11	ELECT 220MF	20%	16V	C221	1-124-927-11	ELECT 4.7MF 20% 50V
C55	1-163-125-00	CERAMIC CHIP 220PF	5%	50V	C222	1-124-907-11	ELECT 10MF 20% 50V
C56	1-163-253-11	CERAMIC CHIP 120PF	5%	50V	C223	1-124-925-11	ELECT 2.2MF 20% 50V
C57	1-124-925-11	ELECT 2.2MF	20%	50V	C224	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V
C58	1-124-925-11	ELECT 2.2MF	20%	50V	C225	1-124-925-11	ELECT 2.2MF 20% 50V
C59	1-124-925-11	ELECT 2.2MF	20%	50V	C226	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V
C60	1-124-925-11	ELECT 2.2MF	20%	50V	C240	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V
C61	1-124-917-11	ELECT 33MF	20%	50V	C251	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V
C62	1-126-233-11	ELECT 22MF	20%	50V	C253	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V
C63	1-124-925-11	ELECT 2.2MF	20%	50V	C254	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V
C64	1-124-119-00	ELECT 330MF	20%	16V	C255	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V
C65	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF		50V	C256	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V
C66	1-130-471-00	FILM 0.001MF	5%	50V	C257	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V
C67	1-130-471-00	FILM 0.001MF	5%	50V	C258	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V
C68	1-124-927-11	ELECT 4.7MF	20%	50V	C259	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V
C69	1-108-796-11	MYLAR 0.0022MF	5%	50V	C260	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V
C70	1-106-359-00	MYLAR 0.0047MF	5%	50V	C261	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V
C71	1-124-910-11	ELECT 47MF	20%	50V	C262	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V
C72	1-124-907-11	ELECT 10MF	20%	50V	C263	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V
C73	1-136-165-00	FILM 0.1MF	5%	50V	C264	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V
C74	1-124-927-11	ELECT 4.7MF	20%	50V	C265	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V
C75	1-124-903-11	ELECT 1MF	20%	50V	C266	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V
C76	1-124-907-11	ELECT 10MF	20%	50V	C267	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V
C77	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF		50V	C268	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V
C78	1-124-907-11	ELECT 10MF	20%	50V	C269	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V
C79	1-124-907-11	ELECT 10MF	20%	50V	C270	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V
C80	1-124-907-11	ELECT 10MF	20%	50V	C271	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V
C81	1-124-907-11	ELECT 10MF	20%	50V	C272	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V
C82	1-124-907-11	ELECT 10MF	20%	50V	C273	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V
C83	1-124-907-11	ELECT 10MF	20%	50V	C274	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V
C101	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF		50V	C275	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V
C106	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF		50V	C276	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V
C107	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF		50V	C277	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V
C108	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF		50V	C278	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V
C109	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF		50V	C279	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V
C110	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF		50V	C280	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V
C111	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF		50V	C401	1-163-251-11	CERAMIC CHIP 100PF 5% 50V
C112	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF		50V	C402	1-163-251-11	CERAMIC CHIP 100PF 5% 50V
C113	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF		50V	C403	1-124-927-11	ELECT 4.7MF 20% 50V
C114	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF		50V	C404	1-124-927-11	ELECT 4.7MF 20% 50V
C115	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF		50V	C451	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V
C116	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF		50V	C452	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V
C117	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF		50V	C601	1-124-907-11	ELECT 10MF 20% 50V
C118	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF		50V	C602	1-124-907-11	ELECT 10MF 20% 50V
C201	1-124-907-11	ELECT 10MF	20%	50V	C603	1-124-907-11	ELECT 10MF 20% 50V
C202	1-136-153-00	FILM 0.01MF	5%	50V	C651	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V
C203	1-136-165-00	FILM 0.1MF	5%	50V	C652	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V
C204	1-124-927-11	ELECT 4.7MF	20%	50V	C701	1-124-925-11	ELECT 2.2MF 20% 50V
C205	1-124-903-11	ELECT 1MF	20%	50V	C702	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V
C206	1-124-903-11	ELECT 1MF	20%	50V	C703	1-124-925-11	ELECT 2.2MF 20% 50V
C207	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF		50V	C704	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V
C208	1-124-903-11	ELECT 1MF	20%	50V	C801	1-126-101-11	ELECT 100MF 20% 16V
C209	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF		50V	C802	1-126-101-11	ELECT 100MF 20% 16V
C210	1-124-907-11	ELECT 10MF	20%	50V			
C211	1-124-910-11	ELECT 47MF	20%	50V			
C212	1-126-233-11	ELECT 22MF	20%	50V			

<DIODE>

<DIODE>

DA

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK
D1	8-719-900-95	DIODE V09G		IC212	8-759-114-06	IC UPC814G2-1	
D2	8-719-900-95	DIODE V09G		IC213	8-759-300-71	IC HD14053BFP	
D3	8-719-106-71	DIODE RD12M-B2		IC214	8-759-114-06	IC UPC814G2-1	
D4	8-719-400-18	DIODE MA152WK		IC215	8-759-114-06	IC UPC814G2-1	
D5	8-719-105-82	DIODE RD5.1M-B2		IC216	8-759-114-06	IC UPC814G2-1	
D6	8-719-400-18	DIODE MA152WK		IC401	8-759-114-06	IC UPC814G2-1	
D7	8-719-400-18	DIODE MA152WK		IC402	8-759-975-31	IC SN74HCT137NS-T2	
D8	8-719-104-34	DIODE 1S2836		IC601	8-759-100-96	IC UPC4558G2	
D9	8-719-948-45	DIODE ERA22-08		IC701	8-759-114-06	IC UPC814G2-1	
D10	8-719-400-18	DIODE MA152WK					
D11	8-719-400-18	DIODE MA152WK				<COIL>	
D12	8-719-400-18	DIODE MA152WK		L1	1-459-155-00	COIL (WITH CORE) 45UH	
D201	8-719-800-76	DIODE 1SS226		L2	1-459-155-00	COIL (WITH CORE) 45UH	
D202	8-719-400-18	DIODE MA152WK		L801	1-459-155-00	COIL (WITH CORE) 45UH	
D203	8-719-400-18	DIODE MA152WK		L802	1-459-155-00	COIL (WITH CORE) 45UH	
D204	8-719-400-18	DIODE MA152WK				<TRANSISTOR>	
D205	8-719-800-76	DIODE 1SS226		Q1	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
D206	8-719-400-18	DIODE MA152WK		Q2	8-729-230-46	TRANSISTOR 2SA1162-YG	
D207	8-719-400-18	DIODE MA152WK		Q3	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
D401	8-719-400-18	DIODE MA152WK		Q4	8-729-230-46	TRANSISTOR 2SA1162-YG	
D402	8-719-400-18	DIODE MA152WK		Q5	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
D601	8-719-400-18	DIODE MA152WK		Q6	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
D602	8-719-400-18	DIODE MA152WK		Q7	8-729-230-46	TRANSISTOR 2SA1162-YG	
D701	8-719-400-18	DIODE MA152WK		Q8	8-729-230-46	TRANSISTOR 2SA1162-YG	
		<CONNECTOR>		Q9	8-729-105-74	TRANSISTOR 2SK523-M1	
DA1	*1-568-984-11	CONNECTOR, MALE 96P		Q10	8-729-230-46	TRANSISTOR 2SA1162-YG	
		<IC>		Q11	8-729-230-46	TRANSISTOR 2SA1162-YG	
IC1	8-759-929-62	IC LM7812CT		Q12	8-729-216-46	TRANSISTOR 2SA1162-YG	
IC2	8-759-982-48	IC RC79L12A		Q13	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
IC3	8-759-300-78	IC HD14538BFP		Q14	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK	
IC4	8-759-100-96	IC UPC4558G2		Q15	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
IC5	8-759-300-78	IC HD14538BFP		Q16	8-729-903-10	TRANSISTOR FMW1	
IC6	8-759-100-96	IC UPC4558G2		Q17	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
IC7	8-759-100-93	IC UPC393G2		Q18	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
IC8	8-759-300-78	IC HD14538BFP		Q19	8-729-904-04	TRANSISTOR FMS2	
IC9	8-759-114-06	IC UPC814G2-1		Q20	8-729-903-10	TRANSISTOR FMW1	
IC10	8-759-300-78	IC HD14538BFP		Q21	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
IC11	8-759-100-93	IC UPC393G2		Q22	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
IC12	8-759-300-71	IC HD14053BFP		Q201	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
IC13	8-759-300-78	IC HD14538BFP		Q202	8-729-230-46	TRANSISTOR 2SA1162-YG	
IC14	8-759-100-93	IC UPC393G2		Q203	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
IC15	8-749-922-79	IC MC-8638		Q204	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
IC16	8-749-922-80	IC MC-8639		Q205	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
IC17	8-759-100-93	IC UPC393G2		Q206	8-729-903-82	TRANSISTOR FMW2	
IC18	8-759-114-06	IC UPC814G2-1		Q207	8-729-920-59	TRANSISTOR IMX2	
IC20	8-759-114-06	IC UPC814G2-1		Q208	8-729-904-04	TRANSISTOR FMS2	
IC21	8-759-114-06	IC UPC814G2-1		Q209	8-729-903-10	TRANSISTOR FMW1	
IC22	8-759-100-60	IC UPC1377C		Q210	8-729-903-10	TRANSISTOR FMW1	
IC201	8-752-033-65	IC CXA1158P		Q211	8-729-920-59	TRANSISTOR IMX2	
IC202	8-759-925-74	IC SN74HCO4ANS		Q212	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
IC203	8-759-114-06	IC UPC814G2-1		Q213	8-729-230-46	TRANSISTOR 2SA1162-YG	
IC204	8-759-114-06	IC UPC814G2-1		Q214	8-729-903-10	TRANSISTOR FMW1	
IC205	8-759-114-06	IC UPC814G2-1		Q215	8-729-230-46	TRANSISTOR 2SA1162-YG	
IC206	8-759-114-06	IC UPC814G2-1		Q216	8-729-903-82	TRANSISTOR FMW2	
IC207	8-759-114-06	IC UPC814G2-1		Q217	8-729-920-59	TRANSISTOR IMX2	
IC208	8-759-100-96	IC UPC4558G2		Q218	8-729-904-04	TRANSISTOR FMS2	
IC209	8-759-100-96	IC UPC4558G2		Q219	8-729-903-10	TRANSISTOR FMW1	
IC210	8-759-100-96	IC UPC4558G2		Q220	8-729-903-10	TRANSISTOR FMW1	
IC211	8-759-114-06	IC UPC814G2-1		Q221	8-729-920-59	TRANSISTOR IMX2	
				Q222	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
				Q223	8-729-230-46	TRANSISTOR 2SA1162-YG	

DA

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK
Q224	8-729-903-82	TRANSISTOR FMW2		R27	1-216-073-00	METAL GLAZE 10K 5%	1/10W
Q225	8-729-920-59	TRANSISTOR IMX2		R28	1-216-089-00	METAL GLAZE 47K 5%	1/10W
Q226	8-729-904-04	TRANSISTOR FMS2		R29	1-216-073-00	METAL GLAZE 10K 5%	1/10W
Q227	8-729-903-10	TRANSISTOR FMW1		R30	1-216-061-00	METAL GLAZE 3.3K 5%	1/10W
Q228	8-729-903-10	TRANSISTOR FMW1					
Q229	8-729-920-59	TRANSISTOR IMX2		R31	1-216-099-00	METAL GLAZE 120K 5%	1/10W
Q230	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG		R32	1-216-105-00	METAL GLAZE 220K 5%	1/10W
Q231	8-729-230-46	TRANSISTOR 2SA1162-YG		R33	1-216-049-00	METAL GLAZE 1K 5%	1/10W
Q232	8-729-902-96	TRANSISTOR FMS1		R34	1-216-077-00	METAL GLAZE 15K 5%	1/10W
Q233	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG		R35	1-216-073-00	METAL GLAZE 10K 5%	1/10W
Q234	8-729-902-96	TRANSISTOR FMS1		R36	1-216-097-00	METAL GLAZE 100K 5%	1/10W
Q235	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG		R37	1-216-073-00	METAL GLAZE 10K 5%	1/10W
Q236	8-729-903-10	TRANSISTOR FMW1		R38	1-216-073-00	METAL GLAZE 10K 5%	1/10W
Q237	8-729-230-46	TRANSISTOR 2SA1162-YG		R39	1-216-065-00	METAL GLAZE 4.7K 5%	1/10W
Q238	8-729-903-10	TRANSISTOR FMW1		R40	1-216-073-00	METAL GLAZE 10K 5%	1/10W
Q239	8-729-230-46	TRANSISTOR 2SA1162-YG		R41	1-216-065-00	METAL GLAZE 4.7K 5%	1/10W
Q401	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG		R42	1-216-049-00	METAL GLAZE 1K 5%	1/10W
Q402	8-729-230-46	TRANSISTOR 2SA1162-YG		R43	1-216-077-00	METAL GLAZE 15K 5%	1/10W
Q601	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG		R44	1-216-073-00	METAL GLAZE 10K 5%	1/10W
Q602	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG		R45	1-216-073-00	METAL GLAZE 10K 5%	1/10W
Q603	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG		R46	1-216-073-00	METAL GLAZE 10K 5%	1/10W
Q604	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG		R47	1-216-065-00	METAL GLAZE 4.7K 5%	1/10W
Q605	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG		R48	1-216-073-00	METAL GLAZE 10K 5%	1/10W
Q701	8-729-903-82	TRANSISTOR FMW2		R49	1-216-073-00	METAL GLAZE 10K 5%	1/10W
Q702	8-729-920-59	TRANSISTOR IMX2		R50	1-216-675-11	METAL CHIP 10K 0.50%	1/10W
Q703	8-729-904-04	TRANSISTOR FMS2		R51	1-216-685-11	METAL CHIP 27K 0.50%	1/10W
Q704	8-729-903-10	TRANSISTOR FMW1		R52	1-216-693-11	METAL CHIP 56K 0.50%	1/10W
Q705	8-729-903-10	TRANSISTOR FMW1		R53	1-216-677-11	METAL CHIP 12K 0.50%	1/10W
Q706	8-729-920-59	TRANSISTOR IMX2		R54	1-216-049-00	METAL GLAZE 1K 5%	1/10W
Q707	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG		R55	1-216-049-00	METAL GLAZE 1K 5%	1/10W
Q708	8-729-230-46	TRANSISTOR 2SA1162-YG		R56	1-216-065-00	METAL GLAZE 4.7K 5%	1/10W
Q709	8-729-904-04	TRANSISTOR FMS2		R57	1-216-073-00	METAL GLAZE 10K 5%	1/10W
Q801	8-729-205-96	TRANSISTOR 2SC3668-0		R58	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50%	1/10W
Q802	8-729-205-95	TRANSISTOR 2SA1428Y		R59	1-216-693-11	METAL CHIP 56K 0.50%	1/10W
Q803	8-729-901-01	TRANSISTOR DTC144EK		R60	1-216-677-11	METAL CHIP 12K 0.50%	1/10W
<RESISTOR>				R61	1-216-675-11	METAL CHIP 10K 0.50%	1/10W
R1	1-216-049-00	METAL GLAZE 1K 5%	1/10W	R62	1-216-049-00	METAL GLAZE 1K 5%	1/10W
R2	1-216-051-00	METAL GLAZE 1.2K 5%	1/10W	R63	1-216-049-00	METAL GLAZE 1K 5%	1/10W
R3	1-216-049-00	METAL GLAZE 1K 5%	1/10W	R64	1-216-065-00	METAL GLAZE 4.7K 5%	1/10W
R4	1-216-049-00	METAL GLAZE 1K 5%	1/10W	R65	1-216-073-00	METAL GLAZE 10K 5%	1/10W
R5	1-216-659-11	METAL CHIP 2.2K 0.50%	1/10W				
R6	1-216-681-11	METAL CHIP 18K 0.50%	1/10W	R66	1-216-025-00	METAL GLAZE 100 5%	1/10W
R7	1-216-077-00	METAL GLAZE 15K 5%	1/10W	R67	1-216-097-00	METAL GLAZE 100K 5%	1/10W
R8	1-216-073-00	METAL GLAZE 10K 5%	1/10W	R68	1-216-073-00	METAL GLAZE 10K 5%	1/10W
R9	1-216-073-00	METAL GLAZE 10K 5%	1/10W	R69	1-216-065-00	METAL GLAZE 4.7K 5%	1/10W
R10	1-216-109-00	METAL GLAZE 330K 5%	1/10W	R70	1-216-089-00	METAL GLAZE 47K 5%	1/10W
R11	1-216-093-00	METAL GLAZE 68K 5%	1/10W	R71	1-216-089-00	METAL GLAZE 47K 5%	1/10W
R12	1-216-073-00	METAL GLAZE 10K 5%	1/10W	R72	1-216-097-00	METAL GLAZE 100K 5%	1/10W
R13	1-216-699-11	METAL CHIP 100K 0.50%	1/10W	R73	1-216-073-00	METAL GLAZE 10K 5%	1/10W
R14	1-216-099-00	METAL GLAZE 120K 5%	1/10W	R74	1-216-101-00	METAL GLAZE 150K 5%	1/10W
R15	1-216-049-00	METAL GLAZE 1K 5%	1/10W	R75	1-216-095-00	METAL GLAZE 82K 5%	1/10W
R16	1-216-077-00	METAL GLAZE 15K 5%	1/10W	R76	1-216-097-00	METAL GLAZE 100K 5%	1/10W
R17	1-216-073-00	METAL GLAZE 10K 5%	1/10W	R77	1-216-073-00	METAL GLAZE 10K 5%	1/10W
R18	1-216-073-00	METAL GLAZE 10K 5%	1/10W	R78	1-216-073-00	METAL GLAZE 10K 5%	1/10W
R19	1-216-065-00	METAL GLAZE 4.7K 5%	1/10W	R79	1-216-065-00	METAL GLAZE 4.7K 5%	1/10W
R20	1-216-073-00	METAL GLAZE 10K 5%	1/10W	R80	1-216-073-00	METAL GLAZE 10K 5%	1/10W
R21	1-216-073-00	METAL GLAZE 10K 5%	1/10W	R81	1-216-097-00	METAL GLAZE 100K 5%	1/10W
R22	1-216-049-00	METAL GLAZE 1K 5%	1/10W	R82	1-216-089-00	METAL GLAZE 47K 5%	1/10W
R23	1-216-049-00	METAL GLAZE 1K 5%	1/10W	R83	1-216-089-00	METAL GLAZE 47K 5%	1/10W
R24	1-216-049-00	METAL GLAZE 1K 5%	1/10W	R84	1-216-097-00	METAL GLAZE 100K 5%	1/10W
R25	1-216-025-00	METAL GLAZE 100 5%	1/10W	R85	1-216-073-00	METAL GLAZE 10K 5%	1/10W
R26	1-216-085-00	METAL GLAZE 33K 5%	1/10W	R86	1-216-097-00	METAL GLAZE 100K 5%	1/10W
				R87	1-216-075-00	METAL GLAZE 12K 5%	1/10W
				R88	1-216-073-00	METAL GLAZE 10K 5%	1/10W
				R89	1-216-065-00	METAL GLAZE 4.7K 5%	1/10W
				R90	1-216-073-00	METAL GLAZE 10K 5%	1/10W

DA

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK
R91	1-216-097-00	METAL GLAZE	100K 5% 1/10W	R156	1-216-681-11	METAL CHIP	18K 0.50% 1/10W
R92	1-216-661-11	METAL CHIP	2.7K 0.50% 1/10W	R157	1-216-659-11	METAL CHIP	2.2K 0.50% 1/10W
R93	1-216-089-00	METAL GLAZE	47K 5% 1/10W	R158	1-216-651-11	METAL CHIP	1K 0.50% 1/10W
R94	1-216-089-00	METAL GLAZE	47K 5% 1/10W	R159	1-216-651-11	METAL CHIP	1K 0.50% 1/10W
R95	1-216-097-00	METAL GLAZE	100K 5% 1/10W	R160	1-216-013-00	METAL GLAZE	33 5% 1/10W
R96	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R161	1-216-697-11	METAL CHIP	82K 0.50% 1/10W
R97	1-216-101-00	METAL GLAZE	150K 5% 1/10W	R162	1-216-697-11	METAL CHIP	82K 0.50% 1/10W
R98	1-216-091-00	METAL GLAZE	56K 5% 1/10W	R163	1-216-643-11	METAL CHIP	470 0.50% 1/10W
R99	1-216-097-00	METAL GLAZE	100K 5% 1/10W	R164	1-216-697-11	METAL CHIP	82K 0.50% 1/10W
R100	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R165	1-216-697-11	METAL CHIP	82K 0.50% 1/10W
R101	1-216-065-00	METAL GLAZE	4.7K 5% 1/10W	R166	1-216-655-11	METAL CHIP	1.5K 0.50% 1/10W
R102	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R167	1-216-699-11	METAL CHIP	100K 0.50% 1/10W
R103	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R168	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W
R104	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R169	1-216-065-00	METAL GLAZE	4.7K 5% 1/10W
R105	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R170	1-216-065-00	METAL GLAZE	4.7K 5% 1/10W
R106	1-216-089-00	METAL GLAZE	47K 5% 1/10W	R171	1-216-085-00	METAL GLAZE	33K 5% 1/10W
R107	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R172	1-216-049-00	METAL GLAZE	1K 5% 1/10W
R108	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R173	1-216-057-00	METAL GLAZE	2.2K 5% 1/10W
R109	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R174	1-216-699-11	METAL CHIP	100K 0.50% 1/10W
R110	1-216-673-11	METAL CHIP	8.2K 0.50% 1/10W	R175	1-216-673-11	METAL CHIP	8.2K 0.50% 1/10W
R111	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R176	1-216-675-11	METAL CHIP	10K 0.50% 1/10W
R112	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R177	1-216-699-11	METAL CHIP	100K 0.50% 1/10W
R113	1-216-049-00	METAL GLAZE	1K 5% 1/10W	R178	1-216-655-11	METAL CHIP	1.5K 0.50% 1/10W
R114	1-216-049-00	METAL GLAZE	1K 5% 1/10W	R179	1-216-671-11	METAL CHIP	6.8K 0.50% 1/10W
R115	1-216-049-00	METAL GLAZE	1K 5% 1/10W	R180	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R116	1-216-049-00	METAL GLAZE	1K 5% 1/10W	R181	1-216-667-11	METAL CHIP	4.7K 0.50% 1/10W
R117	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R201	1-216-049-00	METAL GLAZE	1K 5% 1/10W
R118	1-216-057-00	METAL GLAZE	2.2K 5% 1/10W	R202	1-216-041-00	METAL GLAZE	470 5% 1/10W
R119	1-216-049-00	METAL GLAZE	1K 5% 1/10W	R203	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R120	1-216-033-00	METAL GLAZE	220 5% 1/10W	R204	1-216-049-00	METAL GLAZE	1K 5% 1/10W
R121	1-216-101-00	METAL GLAZE	150K 5% 1/10W	R205	1-216-049-00	METAL GLAZE	1K 5% 1/10W
R122	1-216-049-00	METAL GLAZE	1K 5% 1/10W	R206	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R123	1-216-049-00	METAL GLAZE	1K 5% 1/10W	R207	1-216-699-11	METAL CHIP	100K 0.50% 1/10W
R124	1-216-033-00	METAL GLAZE	220 5% 1/10W	R208	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W
R125	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R209	1-216-049-00	METAL GLAZE	1K 5% 1/10W
R126	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R210	1-216-049-00	METAL GLAZE	1K 5% 1/10W
R127	1-216-057-00	METAL GLAZE	2.2K 5% 1/10W	R211	1-216-049-00	METAL GLAZE	1K 5% 1/10W
R128	1-216-089-00	METAL GLAZE	47K 5% 1/10W	R212	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R129	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R213	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W
R130	1-216-057-00	METAL GLAZE	2.2K 5% 1/10W	R214	1-216-049-00	METAL GLAZE	1K 5% 1/10W
R132	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W	R215	1-216-049-00	METAL GLAZE	1K 5% 1/10W
R133	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W	R216	1-216-049-00	METAL GLAZE	1K 5% 1/10W
R134	1-216-049-00	METAL GLAZE	1K 5% 1/10W	R217	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R135	1-216-049-00	METAL GLAZE	1K 5% 1/10W	R218	1-216-049-00	METAL GLAZE	1K 5% 1/10W
R136	1-216-033-00	METAL GLAZE	220 5% 1/10W	R219	1-216-049-00	METAL GLAZE	1K 5% 1/10W
R137	1-216-035-00	METAL GLAZE	270 5% 1/10W	R220	1-216-101-00	METAL GLAZE	150K 5% 1/10W
R138	1-216-063-00	METAL GLAZE	3.9K 5% 1/10W	R221	1-216-699-11	METAL CHIP	100K 0.50% 1/10W
R139	1-216-699-11	METAL CHIP	100K 0.50% 1/10W	R222	1-216-683-11	METAL CHIP	22K 0.50% 1/10W
R140	1-216-675-11	METAL CHIP	10K 0.50% 1/10W	R223	1-216-101-00	METAL GLAZE	150K 5% 1/10W
R141	1-216-049-00	METAL GLAZE	1K 5% 1/10W	R224	1-216-093-00	METAL GLAZE	68K 5% 1/10W
R142	1-216-047-00	METAL GLAZE	820 5% 1/10W	R225	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W
R143	1-216-049-00	METAL GLAZE	1K 5% 1/10W	R226	1-216-651-11	METAL CHIP	1K 0.50% 1/10W
R144	1-216-679-11	METAL CHIP	15K 0.50% 1/10W	R227	1-216-651-11	METAL CHIP	1K 0.50% 1/10W
R145	1-216-065-00	METAL GLAZE	4.7K 5% 1/10W	R228	1-216-651-11	METAL CHIP	1K 0.50% 1/10W
R146	1-216-651-11	METAL CHIP	1K 0.50% 1/10W	R229	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R147	1-216-685-11	METAL CHIP	27K 0.50% 1/10W	R230	1-216-651-11	METAL CHIP	1K 0.50% 1/10W
R148	1-216-675-11	METAL CHIP	10K 0.50% 1/10W	R231	1-216-651-11	METAL CHIP	1K 0.50% 1/10W
R149	1-216-675-11	METAL CHIP	10K 0.50% 1/10W	R232	1-216-651-11	METAL CHIP	1K 0.50% 1/10W
R150	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R233	1-216-651-11	METAL CHIP	1K 0.50% 1/10W
R151	1-216-089-00	METAL GLAZE	47K 5% 1/10W	R234	1-216-651-11	METAL CHIP	1K 0.50% 1/10W
R152	1-216-057-00	METAL GLAZE	2.2K 5% 1/10W	R235	1-216-651-11	METAL CHIP	1K 0.50% 1/10W
R153	1-216-057-00	METAL GLAZE	2.2K 5% 1/10W	R236	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R154	1-216-065-00	METAL GLAZE	4.7K 5% 1/10W	R237	1-216-651-11	METAL CHIP	1K 0.50% 1/10W
R155	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W				

DA

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK
R238	1-216-659-11	METAL CHIP	2.2K 0.50% 1/10W	R302	1-216-647-11	METAL CHIP	680 0.50% 1/10W
R239	1-216-651-11	METAL CHIP	1K 0.50% 1/10W	R303	1-216-675-11	METAL CHIP	10K 0.50% 1/10W
R240	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W	R304	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R241	1-216-651-11	METAL CHIP	1K 0.50% 1/10W	R305	1-216-659-11	METAL CHIP	2.2K 0.50% 1/10W
R242	1-216-659-11	METAL CHIP	2.2K 0.50% 1/10W	R306	1-216-659-11	METAL CHIP	2.2K 0.50% 1/10W
R243	1-216-651-11	METAL CHIP	1K 0.50% 1/10W	R307	1-216-651-11	METAL CHIP	1K 0.50% 1/10W
R244	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W	R308	1-216-659-11	METAL CHIP	2.2K 0.50% 1/10W
R245	1-216-651-11	METAL CHIP	1K 0.50% 1/10W	R309	1-216-659-11	METAL CHIP	2.2K 0.50% 1/10W
R246	1-216-659-11	METAL CHIP	2.2K 0.50% 1/10W	R310	1-216-659-11	METAL CHIP	2.2K 0.50% 1/10W
R247	1-216-651-11	METAL CHIP	1K 0.50% 1/10W	R311	1-216-659-11	METAL CHIP	2.2K 0.50% 1/10W
R248	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W	R312	1-216-651-11	METAL CHIP	1K 0.50% 1/10W
R249	1-216-651-11	METAL CHIP	1K 0.50% 1/10W	R313	1-216-659-11	METAL CHIP	2.2K 0.50% 1/10W
R250	1-216-641-11	METAL CHIP	390 0.50% 1/10W	R314	1-216-659-11	METAL CHIP	2.2K 0.50% 1/10W
R251	1-216-651-11	METAL CHIP	1K 0.50% 1/10W	R315	1-216-659-11	METAL CHIP	2.2K 0.50% 1/10W
R252	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W	R316	1-216-659-11	METAL CHIP	2.2K 0.50% 1/10W
R253	1-216-651-11	METAL CHIP	1K 0.50% 1/10W	R317	1-216-659-11	METAL CHIP	2.2K 0.50% 1/10W
R254	1-216-651-11	METAL CHIP	1K 0.50% 1/10W	R318	1-216-635-11	METAL CHIP	220 0.50% 1/10W
R255	1-216-651-11	METAL CHIP	1K 0.50% 1/10W	R319	1-216-667-11	METAL CHIP	4.7K 0.50% 1/10W
R256	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W	R320	1-216-627-11	METAL CHIP	100 0.50% 1/10W
R257	1-216-683-11	METAL CHIP	22K 0.50% 1/10W	R321	1-216-643-11	METAL CHIP	470 0.50% 1/10W
R258	1-216-683-11	METAL CHIP	22K 0.50% 1/10W	R322	1-216-639-11	METAL CHIP	330 0.50% 1/10W
R259	1-216-675-11	METAL CHIP	10K 0.50% 1/10W	R323	1-216-643-11	METAL CHIP	470 0.50% 1/10W
R260	1-216-675-11	METAL CHIP	10K 0.50% 1/10W	R324	1-216-615-11	METAL CHIP	33 0.50% 1/10W
R261	1-216-691-11	METAL CHIP	47K 0.50% 1/10W	R325	1-216-615-11	METAL CHIP	33 0.50% 1/10W
R262	1-216-691-11	METAL CHIP	47K 0.50% 1/10W	R326	1-216-627-11	METAL CHIP	100 0.50% 1/10W
R263	1-216-691-11	METAL CHIP	47K 0.50% 1/10W	R327	1-216-643-11	METAL CHIP	470 0.50% 1/10W
R264	1-216-691-11	METAL CHIP	47K 0.50% 1/10W	R328	1-216-639-11	METAL CHIP	330 0.50% 1/10W
R265	1-216-635-11	METAL CHIP	220 0.50% 1/10W	R329	1-216-643-11	METAL CHIP	470 0.50% 1/10W
R266	1-216-667-11	METAL CHIP	4.7K 0.50% 1/10W	R330	1-216-651-11	METAL CHIP	1K 0.50% 1/10W
R267	1-216-627-11	METAL CHIP	100 0.50% 1/10W	R331	1-216-669-11	METAL CHIP	5.6K 0.50% 1/10W
R268	1-216-643-11	METAL CHIP	470 0.50% 1/10W	R332	1-216-643-11	METAL CHIP	470 0.50% 1/10W
R269	1-216-639-11	METAL CHIP	330 0.50% 1/10W	R333	1-216-655-11	METAL CHIP	1.5K 0.50% 1/10W
R270	1-216-643-11	METAL CHIP	470 0.50% 1/10W	R334	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R271	1-216-615-11	METAL CHIP	33 0.50% 1/10W	R335	1-216-057-00	METAL GLAZE	2.2K 5% 1/10W
R272	1-216-615-11	METAL CHIP	33 0.50% 1/10W	R336	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R273	1-216-627-11	METAL CHIP	100 0.50% 1/10W	R337	1-216-065-00	METAL GLAZE	4.7K 5% 1/10W
R274	1-216-643-11	METAL CHIP	470 0.50% 1/10W	R338	1-216-049-00	METAL GLAZE	1K 5% 1/10W
R275	1-216-639-11	METAL CHIP	330 0.50% 1/10W	R339	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R276	1-216-643-11	METAL CHIP	470 0.50% 1/10W	R340	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R277	1-216-651-11	METAL CHIP	1K 0.50% 1/10W	R341	1-216-057-00	METAL GLAZE	2.2K 5% 1/10W
R278	1-216-669-11	METAL CHIP	5.6K 0.50% 1/10W	R342	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R279	1-216-643-11	METAL CHIP	470 0.50% 1/10W	R343	1-216-065-00	METAL GLAZE	4.7K 5% 1/10W
R280	1-216-675-11	METAL CHIP	10K 0.50% 1/10W	R344	1-216-049-00	METAL GLAZE	1K 5% 1/10W
R281	1-216-675-11	METAL CHIP	10K 0.50% 1/10W	R345	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R282	1-216-667-11	METAL CHIP	4.7K 0.50% 1/10W	R346	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R283	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W	R347	1-216-057-00	METAL GLAZE	2.2K 5% 1/10W
R284	1-216-627-11	METAL CHIP	100 0.50% 1/10W	R348	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R285	1-216-627-11	METAL CHIP	100 0.50% 1/10W	R349	1-216-065-00	METAL GLAZE	4.7K 5% 1/10W
R286	1-216-667-11	METAL CHIP	4.7K 0.50% 1/10W	R350	1-216-049-00	METAL GLAZE	1K 5% 1/10W
R287	1-216-659-11	METAL CHIP	2.2K 0.50% 1/10W	R351	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R288	1-216-635-11	METAL CHIP	220 0.50% 1/10W	R352	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R289	1-216-667-11	METAL CHIP	4.7K 0.50% 1/10W	R353	1-216-057-00	METAL GLAZE	2.2K 5% 1/10W
R290	1-216-627-11	METAL CHIP	100 0.50% 1/10W	R354	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R291	1-216-643-11	METAL CHIP	470 0.50% 1/10W	R355	1-216-065-00	METAL GLAZE	4.7K 5% 1/10W
R292	1-216-639-11	METAL CHIP	330 0.50% 1/10W	R356	1-216-049-00	METAL GLAZE	1K 5% 1/10W
R293	1-216-643-11	METAL CHIP	470 0.50% 1/10W	R357	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R294	1-216-615-11	METAL CHIP	33 0.50% 1/10W	R358	1-216-049-00	METAL GLAZE	1K 5% 1/10W
R295	1-216-615-11	METAL CHIP	33 0.50% 1/10W	R359	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R296	1-216-627-11	METAL CHIP	100 0.50% 1/10W	R360	1-216-049-00	METAL GLAZE	1K 5% 1/10W
R297	1-216-643-11	METAL CHIP	470 0.50% 1/10W	R361	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R298	1-216-639-11	METAL CHIP	330 0.50% 1/10W	R364	1-216-651-11	METAL CHIP	1K 0.50% 1/10W
R299	1-216-643-11	METAL CHIP	470 0.50% 1/10W	R365	1-216-651-11	METAL CHIP	1K 0.50% 1/10W
R300	1-216-651-11	METAL CHIP	1K 0.50% 1/10W	R366	1-216-651-11	METAL CHIP	1K 0.50% 1/10W
R301	1-216-669-11	METAL CHIP	5.6K 0.50% 1/10W				

DA

DB

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK
R401	1-216-073-00	METAL GLAZE 10K 5% 1/10W	
R402	1-216-069-00	METAL GLAZE 6.8K 5% 1/10W	
R403	1-216-073-00	METAL GLAZE 10K 5% 1/10W	
R404	1-216-069-00	METAL GLAZE 6.8K 5% 1/10W	
R405	1-216-073-00	METAL GLAZE 10K 5% 1/10W	
R406	1-216-101-00	METAL GLAZE 150K 5% 1/10W	
R407	1-216-699-11	METAL CHIP 100K 0.50% 1/10W	
R408	1-216-687-11	METAL CHIP 33K 0.50% 1/10W	
R409	1-216-101-00	METAL GLAZE 150K 5% 1/10W	
R410	1-216-699-11	METAL CHIP 100K 0.50% 1/10W	
R411	1-216-687-11	METAL CHIP 33K 0.50% 1/10W	
R412	1-216-675-11	METAL CHIP 10K 0.50% 1/10W	
R413	1-216-675-11	METAL CHIP 10K 0.50% 1/10W	
R414	1-216-675-11	METAL CHIP 10K 0.50% 1/10W	
R415	1-216-675-11	METAL CHIP 10K 0.50% 1/10W	
R416	1-216-049-00	METAL GLAZE 1K 5% 1/10W	
R417	1-216-025-00	METAL GLAZE 100 5% 1/10W	
R418	1-216-025-00	METAL GLAZE 100 5% 1/10W	
R601	1-216-073-00	METAL GLAZE 10K 5% 1/10W	
R602	1-216-691-11	METAL CHIP 47K 0.50% 1/10W	
R603	1-216-691-11	METAL CHIP 47K 0.50% 1/10W	
R604	1-216-651-11	METAL CHIP 1K 0.50% 1/10W	
R605	1-216-655-11	METAL CHIP 1.5K 0.50% 1/10W	
R606	1-216-635-11	METAL CHIP 220 0.50% 1/10W	
R607	1-216-651-11	METAL CHIP 1K 0.50% 1/10W	
R608	1-216-651-11	METAL CHIP 1K 0.50% 1/10W	
R609	1-216-651-11	METAL CHIP 1K 0.50% 1/10W	
R610	1-216-659-11	METAL CHIP 2.2K 0.50% 1/10W	
R611	1-216-659-11	METAL CHIP 2.2K 0.50% 1/10W	
R612	1-216-675-11	METAL CHIP 10K 0.50% 1/10W	
R613	1-216-671-11	METAL CHIP 6.8K 0.50% 1/10W	
R614	1-216-651-11	METAL CHIP 1K 0.50% 1/10W	
R615	1-216-659-11	METAL CHIP 2.2K 0.50% 1/10W	
R701	1-216-081-00	METAL GLAZE 22K 5% 1/10W	
R702	1-216-748-11	METAL GLAZE 39K 5% 1/10W	
R703	1-216-069-00	METAL GLAZE 6.8K 5% 1/10W	
R704	1-216-061-00	METAL GLAZE 3.3K 5% 1/10W	
R705	1-216-089-00	METAL GLAZE 47K 5% 1/10W	
R706	1-216-073-00	METAL GLAZE 10K 5% 1/10W	
R707	1-216-061-00	METAL GLAZE 3.3K 5% 1/10W	
R708	1-216-073-00	METAL GLAZE 10K 5% 1/10W	
R709	1-216-065-00	METAL GLAZE 4.7K 5% 1/10W	
R710	1-216-037-00	METAL GLAZE 330 5% 1/10W	
R711	1-216-037-00	METAL GLAZE 330 5% 1/10W	
R712	1-216-065-00	METAL GLAZE 4.7K 5% 1/10W	
R713	1-216-073-00	METAL GLAZE 10K 5% 1/10W	
R714	1-216-061-00	METAL GLAZE 3.3K 5% 1/10W	
R715	1-216-073-00	METAL GLAZE 10K 5% 1/10W	
R716	1-216-081-00	METAL GLAZE 22K 5% 1/10W	
R717	1-216-748-11	METAL GLAZE 39K 5% 1/10W	
R718	1-216-069-00	METAL GLAZE 6.8K 5% 1/10W	
R719	1-216-065-00	METAL GLAZE 4.7K 5% 1/10W	
R720	1-216-083-00	METAL GLAZE 27K 5% 1/10W	
R721	1-216-073-00	METAL GLAZE 10K 5% 1/10W	
R722	1-216-073-00	METAL GLAZE 10K 5% 1/10W	
R723	1-216-081-00	METAL GLAZE 22K 5% 1/10W	
R724	1-216-065-00	METAL GLAZE 4.7K 5% 1/10W	
R725	1-216-063-00	METAL GLAZE 3.9K 5% 1/10W	
R726	1-216-039-00	METAL GLAZE 390 5% 1/10W	
R727	1-216-077-00	METAL GLAZE 15K 5% 1/10W	
R728	1-216-061-00	METAL GLAZE 3.3K 5% 1/10W	
R729	1-216-073-00	METAL GLAZE 10K 5% 1/10W	
R730	1-216-049-00	METAL GLAZE 1K 5% 1/10W	
R732	1-216-073-00	METAL GLAZE 10K 5% 1/10W	

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK
R733	1-216-089-00	METAL GLAZE 47K 5% 1/10W	
R801	1-216-017-00	METAL GLAZE 47 5% 1/10W	
R802	1-216-017-00	METAL GLAZE 47 5% 1/10W	
R803	1-216-073-00	METAL GLAZE 10K 5% 1/10W	
R804	1-216-077-00	METAL GLAZE 15K 5% 1/10W	
R807	1-216-049-00	METAL GLAZE 1K 5% 1/10W	
<VARIABLE RESISTOR>			
RV1	1-237-503-21	RES. ADJ. CERMET 10K	
RV2	1-237-503-21	RES. ADJ. CERMET 10K	
RV3	1-237-501-21	RES. ADJ. CERMET 2K	
RV4	1-237-505-21	RES. ADJ. CERMET 50K	
RV5	1-237-505-21	RES. ADJ. CERMET 50K	
RV6	1-237-504-21	RES. ADJ. CERMET 20K	
<SWITCH>			
S1	1-570-865-11	SWITCH, SLIDE	
S2	1-570-865-11	SWITCH, SLIDE	

*A-1346-003-A DB BOARD, COMPLETE			

<CAPACITOR>			
C1501	1-126-157-11	ELECT 10MF 20% 16V	
C1502	1-126-157-11	ELECT 10MF 20% 16V	
C1503	1-126-157-11	ELECT 10MF 20% 16V	
C1504	1-126-157-11	ELECT 10MF 20% 16V	
C1505	1-126-157-11	ELECT 10MF 20% 16V	
C1506	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V	
C1507	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V	
C1508	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V	
C1509	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V	
C1510	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V	
C1511	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V	
C1512	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V	
C1513	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V	
C1514	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V	
C1515	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V	
C1516	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V	
C1517	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V	
C1518	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V	
C1519	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V	
C1520	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V	
C1521	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V	
C1522	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V	
C1523	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V	
C1524	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V	
C1525	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V	
C1526	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V	
C1527	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V	
C1528	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V	
C1529	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V	
C1530	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V	
C1531	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V	
C1532	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V	
C1533	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V	
C1534	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V	
C1535	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V	
C1536	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 50V	

DB

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK
C1537	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	IC1502	8-759-304-94	IC HD74HC245FP	
C1538	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	IC1503	8-759-304-94	IC HD74HC245FP	
C1539	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	IC1504	8-759-304-94	IC HD74HC245FP	
C1540	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	IC1505	8-759-926-11	IC SN74HC138ANS	
C1541	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	IC1506	8-759-926-11	IC SN74HC138ANS	
C1542	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	IC1507	8-759-926-11	IC SN74HC138ANS	
C1543	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	IC1508	8-759-926-11	IC SN74HC138ANS	
C1544	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	IC1509	8-759-926-11	IC SN74HC138ANS	
C1545	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	IC1510	8-759-926-11	IC SN74HC138ANS	
C1546	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	IC1511	8-759-995-64	IC MB86023	
C1547	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	IC1512	8-759-995-64	IC MB86023	
C1548	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	IC1513	8-759-995-64	IC MB86023	
C1549	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	IC1514	8-759-995-64	IC MB86023	
C1550	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	IC1515	8-759-995-64	IC MB86023	
C1551	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	IC1516	8-759-995-64	IC MB86023	
C1552	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	IC1517	8-759-995-64	IC MB86023	
C1553	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	IC1518	8-759-995-64	IC MB86023	
C1554	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	IC1519	8-759-995-64	IC MB86023	
C1555	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	IC1520	8-759-995-64	IC MB86023	
C1556	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	IC1521	8-759-995-64	IC MB86023	
C1557	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	IC1522	8-759-995-64	IC MB86023	
C1558	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	IC1523	8-759-995-64	IC MB86023	
C1559	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	IC1524	8-759-995-64	IC MB86023	
C1560	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	IC1525	8-759-995-64	IC MB86023	
C1561	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	IC1526	8-759-995-64	IC MB86023	
C1562	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	IC1527	8-759-995-64	IC MB86023	
C1563	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	IC1528	8-759-995-64	IC MB86023	
C1564	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	IC1529	8-759-995-64	IC MB86023	
C1565	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	IC1530	8-759-995-64	IC MB86023	
C1566	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	IC1531	8-759-995-64	IC MB86023	
C1567	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	IC1532	8-759-995-64	IC MB86023	
C1568	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	IC1533	8-759-995-64	IC MB86023	
C1569	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	IC1534	8-759-995-64	IC MB86023	
C1570	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	IC1535	8-759-995-64	IC MB86023	
C1571	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	IC1536	8-759-995-64	IC MB86023	
C1572	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	IC1537	8-759-995-64	IC MB86023	
C1573	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	IC1538	8-759-995-64	IC MB86023	
C1574	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	IC1539	8-759-995-64	IC MB86023	
C1575	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	IC1540	8-759-995-64	IC MB86023	
C1577	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	IC1541	8-759-995-64	IC MB86023	
C1578	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	IC1542	8-759-995-64	IC MB86023	
C1580	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	IC1543	8-759-995-64	IC MB86023	
C1581	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	IC1544	8-759-995-64	IC MB86023	
C1582	1-164-161-11	CERAMIC CHIP 0.0022MF	10% 50V	IC1545	8-759-995-64	IC MB86023	
C1583	1-164-161-11	CERAMIC CHIP 0.0022MF	10% 50V	IC1546	8-759-995-64	IC MB86023	
C1584	1-164-161-11	CERAMIC CHIP 0.0022MF	10% 50V	IC1547	8-759-100-96	IC UPC4558G2	
<DIODE>				IC1548	8-759-100-96	IC UPC4558G2	
D1503	8-719-800-76	DIODE 1SS226		IC1549	8-759-114-06	IC UPC814G2-1	
D1504	8-719-800-76	DIODE 1SS226		IC1550	8-759-114-06	IC UPC814G2-1	
D1505	8-719-800-76	DIODE 1SS226		IC1551	8-759-114-06	IC UPC814G2-1	
D1506	8-719-800-76	DIODE 1SS226		IC1552	8-759-908-15	IC TL431CLP	
D1507	8-719-800-76	DIODE 1SS226		<COIL>			
D1508	8-719-800-76	DIODE 1SS226		L1501	1-459-155-00	COIL (WITH CORE) 45UH	
<CONNECTOR>				L1502	1-459-155-00	COIL (WITH CORE) 45UH	
DB1501*1-568-984-11	CONNECTOR, MALE 96P			<TRANSISTOR>			
<IC>				Q1501	8-729-205-96	TRANSISTOR 2SC3668-0	
IC1501	8-759-304-94	IC HD74HC245FP		Q1502	8-729-205-95	TRANSISTOR 2SA1428Y	
				<RESISTOR>			

—447—

DC

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK
*****				C203	1-102-973-00	CERAMIC 100PF 5% 50V	
*A-1346-004-A	DC BOARD, COMPLETE	*****		C204	1-136-153-00	FILM 0.01MF 5% 50V	
*1-508-742-00	PIN, CONNECTOR 3P			C205	1-124-477-11	ELECT 47MF 20% 16V	
*1-564-507-11	PLUG, CONNECTOR 4P			C206	1-124-122-11	ELECT 100MF 20% 50V	
*1-564-508-11	PLUG, CONNECTOR 5P			C207	1-101-004-00	CERAMIC 0.01MF 50V	
*1-564-509-11	PLUG, CONNECTOR 6P			C208	1-124-122-11	ELECT 100MF 20% 50V	
*1-564-514-11	PLUG, CONNECTOR 11P			C209	1-101-004-00	CERAMIC 0.01MF 50V	
*1-564-515-11	PLUG, CONNECTOR 12P			C210	1-130-473-00	MYLAR 0.0015MF 5% 50V	
4-382-854-11	SCREW (M3X10), P, SW (+)			C211	1-102-973-00	CERAMIC 100PF 5% 50V	
*4-395-525-01	HOLDER (D), TR			C212	1-102-973-00	CERAMIC 100PF 5% 50V	
*4-395-527-01	HOLDER (B), TR			C213	1-136-153-00	FILM 0.01MF 5% 50V	
4-874-042-00	SHEET, INSULATING			C214	1-124-477-11	ELECT 47MF 20% 16V	
<CAPACITOR>				C215	1-124-122-11	ELECT 100MF 20% 50V	
C1	1-124-122-11	ELECT 100MF 20% 50V		C216	1-101-004-00	CERAMIC 0.01MF 50V	
C2	1-126-101-11	ELECT 100MF 20% 16V		C217	1-124-122-11	ELECT 100MF 20% 50V	
C3	1-124-122-11	ELECT 100MF 20% 50V		C218	1-101-004-00	CERAMIC 0.01MF 50V	
C4	1-126-101-11	ELECT 100MF 20% 16V		C219	1-130-473-00	MYLAR 0.0015MF 5% 50V	
C5	1-124-122-11	ELECT 100MF 20% 50V		C220	1-102-973-00	CERAMIC 100PF 5% 50V	
C6	1-102-963-00	CERAMIC 33PF 5% 50V		C221	1-102-973-00	CERAMIC 100PF 5% 50V	
C7	1-102-963-00	CERAMIC 33PF 5% 50V		C222	1-136-153-00	FILM 0.01MF 5% 50V	
C8	1-163-157-00	FILM 0.022MF 5% 50V		C223	1-124-477-11	ELECT 47MF 20% 16V	
C9	1-124-903-11	ELECT 1MF 20% 50V		C224	1-124-122-11	ELECT 100MF 20% 50V	
C10	1-124-122-11	ELECT 100MF 20% 50V		C225	1-101-004-00	CERAMIC 0.01MF 50V	
C11	1-102-963-00	CERAMIC 33PF 5% 50V		C226	1-124-122-11	ELECT 100MF 20% 50V	
C12	1-102-963-00	CERAMIC 33PF 5% 50V		C227	1-101-004-00	CERAMIC 0.01MF 50V	
C13	1-163-157-00	FILM 0.022MF 5% 50V		C228	1-124-907-11	ELECT 10MF 20% 50V	
C14	1-124-903-11	ELECT 1MF 20% 50V		C229	1-101-004-00	CERAMIC 0.01MF 50V	
C15	1-124-122-11	ELECT 100MF 20% 50V		C230	1-124-907-11	ELECT 10MF 20% 50V	
C16	1-102-963-00	CERAMIC 33PF 5% 50V		C231	1-101-004-00	CERAMIC 0.01MF 50V	
C17	1-102-963-00	CERAMIC 33PF 5% 50V		C232	1-124-907-11	ELECT 10MF 20% 50V	
C18	1-163-157-00	FILM 0.022MF 5% 50V		C233	1-101-004-00	CERAMIC 0.01MF 50V	
C19	1-124-903-11	ELECT 1MF 20% 50V		C234	1-124-907-11	ELECT 10MF 20% 50V	
C20	1-136-173-00	FILM 0.47MF 5% 50V		C235	1-101-004-00	CERAMIC 0.01MF 50V	
C21	1-124-556-11	ELECT 2200MF 20% 16V		C236	1-124-907-11	ELECT 10MF 20% 50V	
C22	1-124-556-11	ELECT 2200MF 20% 16V		C237	1-101-004-00	CERAMIC 0.01MF 50V	
C23	1-136-165-00	FILM 0.1MF 5% 50V		C238	1-124-907-11	ELECT 10MF 20% 50V	
C24	1-136-165-00	FILM 0.1MF 5% 50V		C239	1-101-004-00	CERAMIC 0.01MF 50V	
C25	1-136-165-00	FILM 0.1MF 5% 50V		C243	1-102-978-00	CERAMIC 220PF 5% 50V	
C26	1-136-165-00	FILM 0.1MF 5% 50V		C244	1-102-978-00	CERAMIC 220PF 5% 50V	
C27	1-136-165-00	FILM 0.1MF 5% 50V		C245	1-102-978-00	CERAMIC 220PF 5% 50V	
C28	1-136-165-00	FILM 0.1MF 5% 50V		C246	1-102-947-00	CERAMIC 10PF 0.5PF 50V	
C29	1-136-165-00	FILM 0.1MF 5% 50V		C247	1-130-471-00	MYLAR 0.001MF 5% 50V	
C30	1-136-165-00	FILM 0.1MF 5% 50V		C248	1-102-947-00	CERAMIC 10PF 0.5PF 50V	
C31	1-136-165-00	FILM 0.1MF 5% 50V		C249	1-130-471-00	MYLAR 0.001MF 5% 50V	
C32	1-136-165-00	FILM 0.1MF 5% 50V		C250	1-102-947-00	CERAMIC 10PF 0.5PF 50V	
C33	1-124-477-11	ELECT 47MF 20% 16V		C251	1-130-471-00	MYLAR 0.001MF 5% 50V	
C34	1-124-903-11	ELECT 1MF 20% 50V		C301	1-130-473-00	MYLAR 0.0015MF 5% 50V	
C35	1-124-360-00	ELECT 1000MF 20% 16V		C302	1-102-973-00	CERAMIC 100PF 5% 50V	
C36	1-124-907-11	ELECT 10MF 20% 50V		C303	1-102-973-00	CERAMIC 100PF 5% 50V	
C37	1-124-907-11	ELECT 10MF 20% 50V		C304	1-136-153-00	FILM 0.01MF 5% 50V	
C101	1-102-824-00	CERAMIC 470PF 5% 50V		C305	1-124-477-11	ELECT 47MF 20% 16V	
C102	1-124-903-11	ELECT 1MF 20% 50V		C306	1-124-122-11	ELECT 100MF 20% 50V	
C103	1-101-004-00	CERAMIC 0.01MF 50V		C307	1-101-004-00	CERAMIC 0.01MF 50V	
C104	1-124-122-11	ELECT 100MF 20% 50V		C308	1-124-122-11	ELECT 100MF 20% 50V	
C105	1-124-922-11	ELECT 1000MF 20% 50V		C309	1-101-004-00	CERAMIC 0.01MF 50V	
C106	1-124-903-11	ELECT 1MF 20% 50V		C310	1-130-473-00	MYLAR 0.0015MF 5% 50V	
C107	1-101-004-00	CERAMIC 0.01MF 50V		C311	1-102-973-00	CERAMIC 100PF 5% 50V	
C108	1-124-122-11	ELECT 100MF 20% 50V		C312	1-102-973-00	CERAMIC 100PF 5% 50V	
C109	1-124-922-11	ELECT 1000MF 20% 50V		C313	1-136-153-00	FILM 0.01MF 5% 50V	
C110	1-136-171-00	FILM 0.033MF 5% 50V		C314	1-124-477-11	ELECT 47MF 20% 16V	
C111	1-136-171-00	FILM 0.033MF 5% 50V		C315	1-124-122-11	ELECT 100MF 20% 50V	
C201	1-130-473-00	MYLAR 0.0015MF 5% 50V		C316	1-101-004-00	CERAMIC 0.01MF 50V	
C202	1-102-973-00	CERAMIC 100PF 5% 50V		C317	1-124-122-11	ELECT 100MF 20% 50V	
				C318	1-101-004-00	CERAMIC 0.01MF 50V	
				C319	1-130-473-00	MYLAR 0.0015MF 5% 50V	

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION			REMARK	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION			REMARK
C320	1-102-973-00	CERAMIC	100PF	5%	50V	D212	8-719-911-19	DIODE 1SS119			
C321	1-102-973-00	CERAMIC	100PF	5%	50V	D301	8-719-110-41	DIODE RD15ES-B2			
C322	1-136-153-00	FILM	0.01MF	5%	50V	D302	8-719-109-66	DIODE RD3.3ES-B2			
C323	1-124-477-11	ELECT	47MF	20%	16V						
C324	1-124-477-11	ELECT	47MF	20%	16V	D303	8-719-911-19	DIODE 1SS119			
						D304	8-719-911-19	DIODE 1SS119			
C325	1-101-004-00	CERAMIC	0.01MF		50V	D305	8-719-110-41	DIODE RD15ES-B2			
C326	1-124-477-11	ELECT	47MF	20%	16V	D306	8-719-109-66	DIODE RD3.3ES-B2			
C327	1-101-004-00	CERAMIC	0.01MF		50V	D307	8-719-911-19	DIODE 1SS119			
C328	1-124-907-11	ELECT	10MF	20%	50V						
C329	1-101-004-00	CERAMIC	0.01MF		50V	D308	8-719-911-19	DIODE 1SS119			
						D309	8-719-110-41	DIODE RD15ES-B2			
C330	1-124-907-11	ELECT	10MF	20%	50V	D310	8-719-109-66	DIODE RD3.3ES-B2			
C331	1-101-004-00	CERAMIC	0.01MF		50V	D311	8-719-911-19	DIODE 1SS119			
C332	1-124-907-11	ELECT	10MF	20%	50V	D312	8-719-911-19	DIODE 1SS119			
C333	1-101-004-00	CERAMIC	0.01MF		50V						
C334	1-124-907-11	ELECT	10MF	20%	50V			<FERRITE BEAD INDUCTOR>			
C335	1-101-004-00	CERAMIC	0.01MF		50V	FB1	1-410-396-41	FERRITE BEAD INDUCTOR			
C336	1-124-907-11	ELECT	10MF	20%	50V	FB2	1-410-396-41	FERRITE BEAD INDUCTOR			
C337	1-101-004-00	CERAMIC	0.01MF		50V	FB3	1-410-396-41	FERRITE BEAD INDUCTOR			
C338	1-124-907-11	ELECT	10MF	20%	50V	FB4	1-410-396-41	FERRITE BEAD INDUCTOR			
C339	1-101-004-00	CERAMIC	0.01MF		50V						
C343	1-102-824-00	CERAMIC	470PF	5%	50V			<IC>			
C344	1-102-824-00	CERAMIC	470PF	5%	50V						
C345	1-102-824-00	CERAMIC	470PF	5%	50V						
C346	1-102-947-00	CERAMIC	10PF	0.5PF	50V	IC1	8-759-929-62	IC LM7812CT			
C347	1-130-471-00	MYLAR	0.001MF	5%	50V	IC2	8-759-929-65	IC LM7912CT			
						IC3	8-759-145-58	IC UPC4558C			
C348	1-102-947-00	CERAMIC	10PF	0.5PF	50V	IC4	8-759-113-13	IC UPC1498H			
C349	1-130-471-00	MYLAR	0.001MF	5%	50V	IC5	8-759-145-58	IC UPC4558C			
C350	1-102-947-00	CERAMIC	10PF	0.5PF	50V						
C351	1-130-471-00	MYLAR	0.001MF	5%	50V	IC6	8-759-113-13	IC UPC1498H			
						IC7	8-759-145-58	IC UPC4558C			
						IC8	8-759-113-13	IC UPC1498H			
						IC9	8-759-145-58	IC UPC4558C			
						IC101	8-759-109-82	IC UPC814C			
						IC102	8-759-109-82	IC UPC814C			
						IC103	8-759-109-82	IC UPC814C			
						IC201	8-759-973-02	IC LM6364N			
						IC202	8-759-973-02	IC LM6364N			
						IC203	8-759-973-02	IC LM6364N			
						IC301	8-759-973-02	IC LM6364N			
						IC302	8-759-973-02	IC LM6364N			
						IC303	8-759-973-02	IC LM6364N			
								<COIL>			
						L103	1-459-155-00	COIL (WITH CORE) 45UH			
						L104	1-459-155-00	COIL (WITH CORE) 45UH			
								<TRANSISTOR>			
						Q1	8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE			
						Q2	8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE			
						Q3	8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE			
						Q4	8-729-900-89	TRANSISTOR DTC144ES			
						Q5	8-729-900-89	TRANSISTOR DTC144ES			
						Q6	8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE			
						Q7	8-729-900-89	TRANSISTOR DTC144ES			
						Q8	8-729-900-89	TRANSISTOR DTC144ES			
						Q9	8-729-207-89	TRANSISTOR 2SA1358-Y			
						Q10	8-729-207-82	TRANSISTOR 2SC3421-Y			
						Q11	8-729-900-89	TRANSISTOR DTC144ES			
						Q13	8-729-900-89	TRANSISTOR DTC144ES			
						Q101	8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE			
						Q102	8-729-105-74	TRANSISTOR 2SK523-M1			
						Q103	8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE			
	</										

DC

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK
Q104	8-729-119-76	TRANSISTOR 2SA1175-HFE		R33	1-214-800-11	METAL	2.2 1% 1/2W
Q105	8-729-142-68	TRANSISTOR 2SJ143		R34	1-215-429-00	METAL	2.2K 1% 1/4W
Q106	8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE		R35	1-215-421-00	METAL	1K 1% 1/4W
Q107	8-729-119-76	TRANSISTOR 2SA1175-HFE					
Q108	8-729-142-69	TRANSISTOR 2SK817		R36	1-215-898-11	METAL OXIDE	10K 5% 2W F
				R37	1-249-433-11	CARBON	22K 5% 1/4W
Q201	8-729-207-89	TRANSISTOR 2SA1358-Y		R38	1-249-417-11	CARBON	1K 5% 1/4W
Q202	8-729-207-82	TRANSISTOR 2SC3421-Y		R39	1-249-441-11	CARBON	100K 5% 1/4W
Q203	8-729-142-74	TRANSISTOR 2SD1977		R40	1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W
Q204	8-729-142-70	TRANSISTOR 2SB1315					
Q205	8-729-207-89	TRANSISTOR 2SA1358-Y		R41	1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W
				R42	1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W
Q206	8-729-207-82	TRANSISTOR 2SC3421-Y		R43	1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W
Q207	8-729-142-74	TRANSISTOR 2SD1977		R44	1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W
Q208	8-729-142-70	TRANSISTOR 2SB1315		R45	1-249-417-11	CARBON	1K 5% 1/4W
Q209	8-729-207-89	TRANSISTOR 2SA1358-Y					
Q210	8-729-207-82	TRANSISTOR 2SC3421-Y		R46	1-249-433-11	CARBON	22K 5% 1/4W
				R47	1-249-433-11	CARBON	22K 5% 1/4W
Q211	8-729-142-74	TRANSISTOR 2SD1977		R48	1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W
Q212	8-729-142-70	TRANSISTOR 2SB1315		R49	1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W
Q301	8-729-207-89	TRANSISTOR 2SA1358-Y		R50	1-249-437-11	CARBON	47K 5% 1/4W
Q302	8-729-207-82	TRANSISTOR 2SC3421-Y					
Q303	8-729-142-74	TRANSISTOR 2SD1977		R51	1-249-417-11	CARBON	1K 5% 1/4W
				R52	1-249-417-11	CARBON	1K 5% 1/4W
Q304	8-729-142-70	TRANSISTOR 2SB1315		R53	1-249-437-11	CARBON	47K 5% 1/4W
Q305	8-729-207-89	TRANSISTOR 2SA1358-Y		R54	1-249-417-11	CARBON	1K 5% 1/4W
Q306	8-729-207-82	TRANSISTOR 2SC3421-Y		R55	1-215-883-11	METAL OXIDE	33 5% 2W F
Q307	8-729-142-74	TRANSISTOR 2SD1977					
Q308	8-729-142-70	TRANSISTOR 2SB1315		R56	1-249-433-11	CARBON	22K 5% 1/4W
				R57	1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W
Q309	8-729-207-89	TRANSISTOR 2SA1358-Y		R58	1-249-417-11	CARBON	1K 5% 1/4W
Q310	8-729-207-82	TRANSISTOR 2SC3421-Y		R59	1-216-449-11	METAL OXIDE	56 5% 2W F
Q311	8-729-142-74	TRANSISTOR 2SD1977		R61	1-215-463-00	METAL	56K 1% 1/4W
Q312	8-729-142-70	TRANSISTOR 2SB1315					
<RESISTOR>				R62	1-215-463-00	METAL	56K 1% 1/4W
R1	1-215-463-00	METAL	56K 1% 1/4W	R63	1-215-463-00	METAL	56K 1% 1/4W
R2	1-215-445-00	METAL	10K 1% 1/4W	R64	1-216-363-00	METAL OXIDE	0.33 5% 2W F
R3	1-215-445-00	METAL	10K 1% 1/4W	R65	1-216-363-00	METAL OXIDE	0.33 5% 2W F
R4	1-214-800-11	METAL	2.2 1% 1/2W	R66	1-249-421-11	CARBON	2.2K 5% 1/4W
R5	1-214-800-11	METAL	2.2 1% 1/2W				
				R67	1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W
R6	1-215-429-00	METAL	2.2K 1% 1/4W	R68	1-249-433-11	CARBON	22K 5% 1/4W
R7	1-215-421-00	METAL	1K 1% 1/4W	R69	1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W
R8	1-215-898-11	METAL OXIDE	10K 5% 2W F	R72	1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W
R9	1-249-433-11	CARBON	22K 5% 1/4W	R73	1-249-441-11	CARBON	100K 5% 1/4W
R10	1-249-417-11	CARBON	1K 5% 1/4W				
				R74	1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W
R11	1-249-441-11	CARBON	100K 5% 1/4W	R75	1-216-363-00	METAL OXIDE	0.33 5% 2W F
R12	1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W	R76	1-216-363-00	METAL OXIDE	0.33 5% 2W F
R13	1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W	R77	1-249-417-11	CARBON	1K 5% 1/4W
R14	1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W	R79	1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W
R15	1-215-463-00	METAL	56K 1% 1/4W				
				R80	1-249-393-11	CARBON	10 5% 1/4W
R16	1-215-445-00	METAL	10K 1% 1/4W	R81	1-249-393-11	CARBON	10 5% 1/4W
R17	1-215-445-00	METAL	10K 1% 1/4W	R82	1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W
R18	1-214-800-11	METAL	2.2 1% 1/2W	R101	1-249-417-11	CARBON	1K 5% 1/4W
R19	1-214-800-11	METAL	2.2 1% 1/2W	R102	1-249-417-11	CARBON	1K 5% 1/4W
R20	1-215-429-00	METAL	2.2K 1% 1/4W				
				R103	1-249-419-11	CARBON	1.5K 5% 1/4W
R21	1-215-421-00	METAL	1K 1% 1/4W	R104	1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W
R22	1-215-898-11	METAL OXIDE	10K 5% 2W F	R105	1-249-425-11	CARBON	4.7K 5% 1/4W
R23	1-249-433-11	CARBON	22K 5% 1/4W	R106	1-249-417-11	CARBON	1K 5% 1/4W
R24	1-249-417-11	CARBON	1K 5% 1/4W	R107	1-249-393-11	CARBON	10 5% 1/4W F
R25	1-249-441-11	CARBON	100K 5% 1/4W				
				R108	1-249-393-11	CARBON	10 5% 1/4W F
R26	1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W	R109	1-249-405-11	CARBON	100 5% 1/4W
R27	1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W	R110	1-249-393-11	CARBON	10 5% 1/4W
R28	1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W	R111	1-249-417-11	CARBON	1K 5% 1/4W
R29	1-215-463-00	METAL	56K 1% 1/4W	R112	1-249-393-11	CARBON	10 5% 1/4W F
R30	1-215-445-00	METAL	10K 1% 1/4W				
				R113	1-249-393-11	CARBON	10 5% 1/4W F
R31	1-215-445-00	METAL	10K 1% 1/4W	R114	1-249-405-11	CARBON	100 5% 1/4W
R32	1-214-800-11	METAL	2.2 1% 1/2W	R115	1-249-393-11	CARBON	10 5% 1/4W
				R201	1-215-425-00	METAL	1.5K 1% 1/4W
				R202	1-215-445-00	METAL	10K 1% 1/4W

DC

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK
R203	1-215-421-00	METAL	1K 1% 1/4W	R270	1-249-405-11	CARBON	100 5% 1/4W
R204	1-215-417-00	METAL	680 1% 1/4W	R271	1-249-405-11	CARBON	100 5% 1/4W
R205	1-215-439-00	METAL	5.6K 1% 1/4W	R272	1-249-405-11	CARBON	100 5% 1/4W
R206	1-215-421-00	METAL	1K 1% 1/4W	R273	1-249-405-11	CARBON	100 5% 1/4W
R207	1-215-421-00	METAL	1K 1% 1/4W	R274	1-249-405-11	CARBON	100 5% 1/4W
R208	1-214-814-11	METAL	8.2 1% 1/2W	R275	1-249-405-11	CARBON	100 5% 1/4W
R209	1-214-814-11	METAL	8.2 1% 1/2W	R301	1-215-427-00	METAL	1.8K 1% 1/4W
R210	1-214-814-11	METAL	8.2 1% 1/2W	R302	1-215-445-00	METAL	10K 1% 1/4W
R211	1-214-814-11	METAL	8.2 1% 1/2W	R303	1-215-421-00	METAL	1K 1% 1/4W
R212	1-214-814-11	METAL	8.2 1% 1/2W	R304	1-215-411-00	METAL	390 1% 1/4W
R213	1-214-814-11	METAL	8.2 1% 1/2W	R305	1-215-435-00	METAL	3.9K 1% 1/4W
R214	1-249-435-11	CARBON	33K 5% 1/4W	R306	1-215-421-00	METAL	1K 1% 1/4W
R215	1-249-426-11	CARBON	5.6K 5% 1/4W	R307	1-215-421-00	METAL	1K 1% 1/4W
R216	1-249-415-11	CARBON	680 5% 1/4W	R308	1-214-808-11	METAL	4.7 1% 1/2W
R217	1-249-427-11	CARBON	6.8K 5% 1/4W	R309	1-214-808-11	METAL	4.7 1% 1/2W
R218	1-249-407-11	CARBON	150 5% 1/4W	R310	1-214-808-11	METAL	4.7 1% 1/2W
R219	1-249-403-11	CARBON	68 5% 1/4W	R311	1-214-808-11	METAL	4.7 1% 1/2W
R221	1-216-369-00	METAL OXIDE	1 5% 2W	R312	1-214-808-11	METAL	4.7 1% 1/2W
R222	1-216-369-00	METAL OXIDE	1 5% 2W	R313	1-214-808-11	METAL	4.7 1% 1/2W
R223	1-215-885-00	METAL OXIDE	68 5% 2W	R314	1-249-435-11	CARBON	33K 5% 1/4W
R224	1-215-425-00	METAL	1.5K 1% 1/4W	R315	1-249-426-11	CARBON	5.6K 5% 1/4W
R225	1-215-445-00	METAL	10K 1% 1/4W	R316	1-249-415-11	CARBON	680 5% 1/4W
R226	1-215-421-00	METAL	1K 1% 1/4W	R317	1-249-427-11	CARBON	6.8K 5% 1/4W
R227	1-215-417-00	METAL	680 1% 1/4W	R318	1-249-407-11	CARBON	150 5% 1/4W
R228	1-215-439-00	METAL	5.6K 1% 1/4W	R319	1-249-403-11	CARBON	68 5% 1/4W
R229	1-215-421-00	METAL	1K 1% 1/4W	R321	1-216-363-00	METAL OXIDE	0.33 5% 2W
R230	1-215-421-00	METAL	1K 1% 1/4W	R322	1-216-363-00	METAL OXIDE	0.33 5% 2W
R231	1-214-814-11	METAL	8.2 1% 1/2W	R323	1-215-885-00	METAL OXIDE	68 5% 2W
R232	1-214-814-11	METAL	8.2 1% 1/2W	R324	1-215-427-00	METAL	1.8K 1% 1/4W
R233	1-214-814-11	METAL	8.2 1% 1/2W	R325	1-215-445-00	METAL	10K 1% 1/4W
R234	1-214-814-11	METAL	8.2 1% 1/2W	R326	1-215-421-00	METAL	1K 1% 1/4W
R235	1-214-814-11	METAL	8.2 1% 1/2W	R327	1-215-411-00	METAL	390 1% 1/4W
R236	1-214-814-11	METAL	8.2 1% 1/2W	R328	1-215-435-00	METAL	3.9K 1% 1/4W
R237	1-249-435-11	CARBON	33K 5% 1/4W	R329	1-215-421-00	METAL	1K 1% 1/4W
R238	1-249-426-11	CARBON	5.6K 5% 1/4W	R330	1-215-421-00	METAL	1K 1% 1/4W
R239	1-249-415-11	CARBON	680 5% 1/4W	R331	1-214-808-11	METAL	4.7 1% 1/2W
R240	1-249-427-11	CARBON	6.8K 5% 1/4W	R332	1-214-808-11	METAL	4.7 1% 1/2W
R241	1-249-407-11	CARBON	150 5% 1/4W	R333	1-214-808-11	METAL	4.7 1% 1/2W
R242	1-249-403-11	CARBON	68 5% 1/4W	R334	1-214-808-11	METAL	4.7 1% 1/2W
R244	1-216-369-00	METAL OXIDE	1 5% 2W	R335	1-214-808-11	METAL	4.7 1% 1/2W
R245	1-216-369-00	METAL OXIDE	1 5% 2W	R336	1-214-808-11	METAL	4.7 1% 1/2W
R246	1-215-885-00	METAL OXIDE	68 5% 2W	R337	1-249-435-11	CARBON	33K 5% 1/4W
R247	1-215-425-00	METAL	1.5K 1% 1/4W	R338	1-249-426-11	CARBON	5.6K 5% 1/4W
R248	1-215-445-00	METAL	10K 1% 1/4W	R339	1-249-415-11	CARBON	680 5% 1/4W
R249	1-215-421-00	METAL	1K 1% 1/4W	R340	1-249-427-11	CARBON	6.8K 5% 1/4W
R250	1-215-417-00	METAL	680 1% 1/4W	R341	1-249-407-11	CARBON	150 5% 1/4W
R251	1-215-439-00	METAL	5.6K 1% 1/4W	R342	1-249-403-11	CARBON	68 5% 1/4W
R252	1-215-421-00	METAL	1K 1% 1/4W	R344	1-216-363-00	METAL OXIDE	0.33 5% 2W
R253	1-215-421-00	METAL	1K 1% 1/4W	R345	1-216-363-00	METAL OXIDE	0.33 5% 2W
R254	1-214-814-11	METAL	8.2 1% 1/2W	R346	1-215-885-00	METAL OXIDE	68 5% 2W
R255	1-214-814-11	METAL	8.2 1% 1/2W	R347	1-215-427-00	METAL	1.8K 1% 1/4W
R256	1-214-814-11	METAL	8.2 1% 1/2W	R348	1-215-445-00	METAL	10K 1% 1/4W
R257	1-214-814-11	METAL	8.2 1% 1/2W	R349	1-215-421-00	METAL	1K 1% 1/4W
R258	1-214-814-11	METAL	8.2 1% 1/2W	R350	1-215-411-00	METAL	390 1% 1/4W
R259	1-214-814-11	METAL	8.2 1% 1/2W	R351	1-215-435-00	METAL	3.9K 1% 1/4W
R260	1-249-435-11	CARBON	33K 5% 1/4W	R352	1-215-421-00	METAL	1K 1% 1/4W
R261	1-249-426-11	CARBON	5.6K 5% 1/4W	R353	1-215-421-00	METAL	1K 1% 1/4W
R262	1-249-415-11	CARBON	680 5% 1/4W	R354	1-214-808-11	METAL	4.7 1% 1/2W
R263	1-249-427-11	CARBON	6.8K 5% 1/4W	R355	1-214-808-11	METAL	4.7 1% 1/2W
R264	1-249-407-11	CARBON	150 5% 1/4W	R356	1-214-808-11	METAL	4.7 1% 1/2W
R265	1-249-403-11	CARBON	68 5% 1/4W	R357	1-214-808-11	METAL	4.7 1% 1/2W
R267	1-216-369-00	METAL OXIDE	1 5% 2W	R358	1-214-808-11	METAL	4.7 1% 1/2W
R268	1-216-369-00	METAL OXIDE	1 5% 2W	R359	1-214-808-11	METAL	4.7 1% 1/2W
R269	1-215-885-00	METAL OXIDE	68 5% 2W				

—452—

E

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK
C171	1-136-165-00	FILM	0.1MF	5%	50V		
C172	1-124-907-11	ELECT	10MF	20%	50V		
C173	1-124-034-51	ELECT	33MF	20%	16V		
C174	1-124-034-51	ELECT	33MF	20%	16V		
C175	1-130-706-00	FILM	0.008MF	3%	1.6KV		
C176	1-106-391-12	MYLAR	0.1MF	10%	200V		
C177	1-124-907-11	ELECT	10MF	20%	50V		
C178	1-101-004-00	CERAMIC	0.01MF		50V		
<DIODE>				<FERRITE BEAD INDUCTOR>			
D1	8-719-970-89	DIODE	DD50R	FB1	1-410-396-41	FERRITE BEAD INDUCTOR	
D7	8-719-908-20	DIODE	ERC88-009	FB2	1-410-396-41	FERRITE BEAD INDUCTOR	
D8	8-719-908-20	DIODE	ERC88-009	FB3	1-410-396-41	FERRITE BEAD INDUCTOR	
D9	8-719-979-58	DIODE	EGP10D	FB4	1-410-396-41	FERRITE BEAD INDUCTOR	
D10	8-719-979-58	DIODE	EGP10D	FB5	1-410-396-41	FERRITE BEAD INDUCTOR	
D11	8-719-901-19	DIODE	V11N	FB6	1-410-396-41	FERRITE BEAD INDUCTOR	
D12	8-719-979-58	DIODE	EGP10D	FB7	1-410-396-41	FERRITE BEAD INDUCTOR	
D13	8-719-945-80	DIODE	ERC06-15S	<IC>			
D14	8-719-900-95	DIODE	V09G	IC1	8-759-145-58	IC UPC4558C	
D15	8-719-933-02	DIODE	ERD33-02	IC2	8-759-145-58	IC UPC4558C	
D103	8-719-911-19	DIODE	1SS119	IC3	8-759-145-58	IC UPC4558C	
D104	8-719-911-19	DIODE	1SS119	IC101	8-759-345-38	IC HD14538BP	
D105	8-719-948-45	DIODE	ERA22-08	IC103	8-759-109-82	IC UPC814C	
D106	8-719-948-45	DIODE	ERA22-08	IC104	8-759-145-58	IC UPC4558C	
D107	8-719-911-19	DIODE	1SS119	IC105	8-759-145-58	IC UPC4558C	
D109	8-719-948-45	DIODE	ERA22-08	IC106	8-759-145-58	IC UPC4558C	
D110	8-719-911-19	DIODE	1SS119	IC107	8-759-014-95	IC MC1495L	
D111	8-719-911-19	DIODE	1SS119	IC108	8-759-145-58	IC UPC4558C	
D112	8-719-900-26	DIODE	ERD29-08J	IC109	8-759-929-62	IC LM7812CT	
D113	8-719-911-19	DIODE	1SS119	IC110	8-759-929-65	IC LM7912CT	
D114	8-719-110-53	DIODE	RD20ES-B2	IC111	8-759-100-75	IC UPC1394C	
D115	8-719-110-53	DIODE	RD20ES-B2	IC112	8-759-145-58	IC UPC4558C	
D116	8-719-920-67	DIODE	ERC91-02	IC113	8-759-987-16	IC LM393P	
D117	8-719-911-19	DIODE	1SS119	IC114	8-759-987-16	IC LM393P	
D118	8-719-948-45	DIODE	ERA22-08	<COIL>			
D119	8-719-911-19	DIODE	1SS119	L100	1-459-483-00	COIL (WITH CORE)	
D120	8-719-911-19	DIODE	1SS119	L102	1-459-155-00	COIL (WITH CORE) 45UH	
D121	8-719-911-19	DIODE	1SS119	L103	1-459-155-00	COIL (WITH CORE) 45UH	
D122	8-719-911-19	DIODE	1SS119	L104	1-459-155-00	COIL (WITH CORE) 45UH	
D123	8-719-911-19	DIODE	1SS119	L106	1-459-483-00	COIL (WITH CORE)	
D124	8-719-948-45	DIODE	ERA22-08	L107	1-410-093-11	INDUCTOR 33MMH	
D126	8-719-110-88	DIODE	RD39ES-B2	L108	1-410-093-11	INDUCTOR 33MMH	
D127	8-719-110-41	DIODE	RD15ES-B2	L109	1-459-104-00	COIL, DUST CORE	
D128	8-719-110-41	DIODE	RD15ES-B2	L110	1-459-104-00	COIL, DUST CORE	
D129	8-719-110-41	DIODE	RD15ES-B2	L111	1-410-093-11	INDUCTOR 33MMH	
D130	8-719-110-41	DIODE	RD15ES-B2	L112	1-460-022-11	COIL, CHOKE 1.3MMH	
D131	8-719-911-19	DIODE	1SS119	L113	1-410-680-31	INDUCTOR 330UH	
D132	8-719-911-19	DIODE	1SS119	L114	1-410-686-11	INDUCTOR 1MMH	
D133	8-719-911-19	DIODE	1SS119	L115	1-407-500-00	INDUCTOR 4.7MMH	
D134	8-719-300-80	DIODE	RU-1C	<VARIABLE COIL>			
D135	8-719-300-80	DIODE	RU-1C	LV1	1-460-019-11	COIL, HORIZONTAL ADJUSTMENT	
D136	8-719-300-80	DIODE	RU-1C	LV2	1-460-019-11	COIL, HORIZONTAL ADJUSTMENT	
D137	8-719-300-80	DIODE	RU-1C	LV3	1-460-019-11	COIL, HORIZONTAL ADJUSTMENT	
D138	8-719-911-19	DIODE	1SS119	<TRANSISTOR>			
D139	8-719-911-19	DIODE	1SS119	Q1	8-729-142-69	TRANSISTOR 2SK817	
D140	8-719-911-19	DIODE	1SS119	Q2	8-729-142-68	TRANSISTOR 2SJ143	
D141	8-719-911-19	DIODE	1SS119	Q3	8-729-142-69	TRANSISTOR 2SK817	
D142	8-719-911-19	DIODE	1SS119	Q4	8-729-142-68	TRANSISTOR 2SJ143	
D143	8-719-911-19	DIODE	1SS119	Q5	8-729-142-69	TRANSISTOR 2SK817	
D144	8-719-901-19	DIODE	V11N	Q6	8-729-142-68	TRANSISTOR 2SJ143	
D145	8-719-911-19	DIODE	1SS119	Q7	8-729-820-71	TRANSISTOR 2SC3998CA	
D146	8-719-948-45	DIODE	ERA22-08	Q21	8-729-802-07	TRANSISTOR 2SD1403-CA	
D149	8-719-911-19	DIODE	1SS119	Q22	8-729-119-80	TRANSISTOR 2SC2688-LK	

E

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK
Q101	8-729-105-74	TRANSISTOR 2SK523-M1		R24	1-249-417-11	CARBON 1K 5%	1/4W
Q102	8-729-119-76	TRANSISTOR 2SA1175-HFE		R25	1-215-445-00	METAL 10K 1%	1/4W
Q103	8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE		R27	1-215-445-00	METAL 10K 1%	1/4W
Q104	8-729-119-76	TRANSISTOR 2SA1175-HFE		R28	1-215-445-00	METAL 10K 1%	1/4W
Q106	8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE					
Q107	8-729-140-96	TRANSISTOR 2SD774-34		R29	1-215-445-00	METAL 10K 1%	1/4W
Q108	8-729-140-97	TRANSISTOR 2SB734-34		R30	1-249-417-11	CARBON 1K 5%	1/4W
Q109	8-729-105-74	TRANSISTOR 2SK523-M1		R31	1-214-824-11	METAL 22 1%	1/2W
Q110	8-729-143-42	TRANSISTOR 2SK929		R32	1-214-824-11	METAL 22 1%	1/2W
Q111	8-729-143-42	TRANSISTOR 2SK929		R33	1-214-824-11	METAL 22 1%	1/2W
Q112	8-729-142-68	TRANSISTOR 2SJ143		R34	1-214-824-11	METAL 22 1%	1/2W
Q113	8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE		R35	1-214-824-11	METAL 22 1%	1/2W
Q115	8-729-926-42	TRANSISTOR XDC114ES		R36	1-214-824-11	METAL 22 1%	1/2W
Q116	8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE		R37	1-214-832-00	METAL 47 1%	1/2W
Q117	8-729-119-76	TRANSISTOR 2SA1175-HFE		R38	1-214-832-00	METAL 47 1%	1/2W
Q118	8-729-105-74	TRANSISTOR 2SK523-M1		R39	1-214-832-00	METAL 47 1%	1/2W
Q120	8-729-802-71	TRANSISTOR 2SA1407-D		R40	1-214-824-11	METAL 22 1%	1/2W
Q121	8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE		R41	1-214-824-11	METAL 22 1%	1/2W
Q127	8-729-119-76	TRANSISTOR 2SA1175-HFE		R42	1-214-824-11	METAL 22 1%	1/2W
Q128	8-729-926-42	TRANSISTOR XDC114ES		R51	1-249-479-11	CARBON 2.7 5%	1/2W F
Q129	8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE		R52	1-249-479-11	CARBON 2.7 5%	1/2W F
Q130	8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE		R53	1-249-479-11	CARBON 2.7 5%	1/2W F
Q131	8-729-119-76	TRANSISTOR 2SA1175-HFE		R54	1-215-857-11	METAL OXIDE 10 5%	1W F
Q132	8-729-119-76	TRANSISTOR 2SA1175-HFE		R55	1-215-924-00	METAL OXIDE 15K 5%	3W F
Q133	8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE		R56	1-247-716-11	CARBON 1.8K 5%	1/4W F
Q134	8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE		R57	1-249-405-11	CARBON 100 5%	1/4W
Q135	8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE		R58	1-249-405-11	CARBON 100 5%	1/4W
Q136	8-729-119-76	TRANSISTOR 2SA1175-HFE		R59	1-249-405-11	CARBON 100 5%	1/4W
Q137	8-729-119-80	TRANSISTOR 2SC2688-LK		R60	1-249-405-11	CARBON 100 5%	1/4W
Q138	8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE		R61	1-249-405-11	CARBON 100 5%	1/4W
Q139	8-729-119-76	TRANSISTOR 2SA1175-HFE		R62	1-249-405-11	CARBON 100 5%	1/4W
Q140	8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE		R63	1-247-712-11	CARBON 820 5%	1/4W F
Q141	8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE		R64	1-247-712-11	CARBON 820 5%	1/4W F
Q142	8-729-143-42	TRANSISTOR 2SK929		R65	1-247-712-11	CARBON 820 5%	1/4W F
Q143	8-729-119-80	TRANSISTOR 2SC2688-LK		R66	1-215-905-11	METAL OXIDE 10 5%	3W F
Q144	8-729-905-86	TRANSISTOR 2SC4054N		R67	1-216-397-11	METAL OXIDE 4.7 5%	3W F
Q145	8-729-402-03	TRANSISTOR 2SK755		R68	1-216-397-11	METAL OXIDE 4.7 5%	3W F
Q146	8-729-119-80	TRANSISTOR 2SC2688-LK		R69	1-216-397-11	METAL OXIDE 4.7 5%	3W F
Q147	8-729-905-86	TRANSISTOR 2SC4054N		R101	1-215-457-00	METAL 33K 1%	1/4W
Q148	8-729-802-71	TRANSISTOR 2SA1407-D		R102	1-249-429-11	CARBON 10K 5%	1/4W
<RESISTOR>				R103	1-249-429-11	CARBON 10K 5%	1/4W
R1	1-216-393-00	METAL OXIDE 2.2 5%	3W F	R109	1-249-429-11	CARBON 10K 5%	1/4W
R2	1-216-393-00	METAL OXIDE 2.2 5%	3W F	R110	1-249-417-11	CARBON 1K 5%	1/4W
R3	1-216-393-00	METAL OXIDE 2.2 5%	3W F	R111	1-249-429-11	CARBON 10K 5%	1/4W
R4	1-249-417-11	CARBON 1K 5%	1/4W	R112	1-249-425-11	CARBON 4.7K 5%	1/4W
R5	1-215-445-00	METAL 10K 1%	1/4W				
R7	1-215-445-00	METAL 10K 1%	1/4W	R113	1-249-405-11	CARBON 100 5%	1/4W
R8	1-215-445-00	METAL 10K 1%	1/4W	R114	1-249-417-11	CARBON 1K 5%	1/4W
R9	1-215-445-00	METAL 10K 1%	1/4W	R115	1-215-445-00	METAL 10K 1%	1/4W
R10	1-249-417-11	CARBON 1K 5%	1/4W	R116	1-215-445-00	METAL 10K 1%	1/4W
R11	1-214-824-11	METAL 22 1%	1/2W	R117	1-215-433-00	METAL 3.3K 1%	1/4W
R12	1-214-824-11	METAL 22 1%	1/2W	R118	1-249-423-11	CARBON 3.3K 5%	1/4W
R13	1-214-824-11	METAL 22 1%	1/2W	R119	1-215-457-00	METAL 33K 1%	1/4W
R14	1-249-417-11	CARBON 1K 5%	1/4W	R120	1-215-457-00	METAL 33K 1%	1/4W
R15	1-215-445-00	METAL 10K 1%	1/4W	R121	1-215-445-00	METAL 10K 1%	1/4W
R17	1-215-445-00	METAL 10K 1%	1/4W	R122	1-249-425-11	CARBON 4.7K 5%	1/4W
R18	1-215-445-00	METAL 10K 1%	1/4W	R123	1-215-445-00	METAL 10K 1%	1/4W
R19	1-215-445-00	METAL 10K 1%	1/4W	R124	1-215-445-00	METAL 10K 1%	1/4W
R20	1-249-417-11	CARBON 1K 5%	1/4W	R125	1-215-457-00	METAL 33K 1%	1/4W
R21	1-214-832-00	METAL 47 1%	1/2W	R126	1-215-457-00	METAL 33K 1%	1/4W
R22	1-214-832-00	METAL 47 1%	1/2W	R127	1-215-447-00	METAL 12K 1%	1/4W
R23	1-214-832-00	METAL 47 1%	1/2W	R128	1-215-445-00	METAL 10K 1%	1/4W
				R129	1-215-447-00	METAL 12K 1%	1/4W
				R130	1-249-425-11	CARBON 4.7K 5%	1/4W
				R131	1-215-445-00	METAL 10K 1%	1/4W
				R132	1-215-449-00	METAL 15K 1%	1/4W

E

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK
R133	1-249-425-11	CARBON	4.7K 5% 1/4W	R203	1-249-453-11	CARBON	3.3 5% 1/4W F
R134	1-215-453-00	METAL	22K 1% 1/4W	R204	1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W
R135	1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W	R205	1-249-427-11	CARBON	6.8K 5% 1/4W
R136	1-249-423-11	CARBON	3.3K 5% 1/4W	R206	1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W
R137	1-249-423-11	CARBON	3.3K 5% 1/4W	R207	1-249-441-11	CARBON	100K 5% 1/4W
R138	1-249-423-11	CARBON	3.3K 5% 1/4W	R208	1-216-341-11	METAL OXIDE	0.22 5% 1W F
R139	1-249-425-11	CARBON	4.7K 5% 1/4W	R209	1-249-417-11	CARBON	1K 5% 1/4W
R140	1-249-417-11	CARBON	1K 5% 1/4W	R210	1-215-451-00	METAL	18K 1% 1/4W
R141	1-249-421-11	CARBON	2.2K 5% 1/4W	R212	1-249-431-11	CARBON	15K 5% 1/4W
R142	1-249-421-11	CARBON	2.2K 5% 1/4W	R213	1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W
R143	1-249-420-11	CARBON	1.8K 5% 1/4W	R214	1-215-883-11	METAL OXIDE	33 5% 2W F
R144	1-249-421-11	CARBON	2.2K 5% 1/4W	R215	1-249-417-11	CARBON	1K 5% 1/4W
R145	1-249-423-11	CARBON	3.3K 5% 1/4W	R216	1-249-423-11	CARBON	3.3K 5% 1/4W
R146	1-249-435-11	CARBON	33K 5% 1/4W	R217	1-249-399-11	CARBON	33 5% 1/4W
R147	1-249-421-11	CARBON	2.2K 5% 1/4W	R218	1-249-417-11	CARBON	1K 5% 1/4W F
R148	1-249-440-11	CARBON	82K 5% 1/4W	R219	1-215-445-00	METAL	10K 1% 1/4W
R149	1-249-417-11	CARBON	1K 5% 1/4W	R220	1-215-445-00	METAL	10K 1% 1/4W
R150	1-215-461-00	METAL	47K 1% 1/4W	R221	1-249-476-11	CARBON	1.5 5% 1/2W F
R151	1-249-425-11	CARBON	4.7K 5% 1/4W	R222	1-249-441-11	CARBON	100K 5% 1/4W
R152	1-215-445-00	METAL	10K 1% 1/4W	R223	1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W
R153	1-215-445-00	METAL	10K 1% 1/4W	R224	1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W
R154	1-247-895-00	CARBON	470K 5% 1/4W	R225	1-249-421-11	CARBON	2.2K 5% 1/4W
R155	1-249-420-11	CARBON	1.8K 5% 1/4W	R226	1-215-445-00	METAL	10K 1% 1/4W
R156	1-249-437-11	CARBON	47K 5% 1/4W	R227	1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W
R157	1-249-413-11	CARBON	470 5% 1/4W	R228	1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W
R158	1-249-405-11	CARBON	100 5% 1/4W	R229	1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W
R159	1-249-405-11	CARBON	100 5% 1/4W	R230	1-249-443-11	CARBON	0.47 5% 1/4W F
R160	1-249-417-11	CARBON	1K 5% 1/4W	R231	1-249-443-11	CARBON	0.47 5% 1/4W F
R161	1-215-467-00	METAL	82K 1% 1/4W	R232	1-249-437-11	CARBON	47K 5% 1/4W
R162	1-215-866-11	METAL OXIDE	330 5% 1W F	R233	1-249-417-11	CARBON	1K 5% 1/4W
R163	1-215-461-00	METAL	47K 1% 1/4W	R234	1-249-417-11	CARBON	1K 5% 1/4W
R164	1-249-421-11	CARBON	2.2K 5% 1/4W	R235	1-249-437-11	CARBON	47K 5% 1/4W
R165	1-215-445-00	METAL	10K 1% 1/4W	R236	1-249-437-11	CARBON	47K 5% 1/4W
R166	1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W	R237	1-249-441-11	CARBON	100K 5% 1/4W
R167	1-249-437-11	CARBON	47K 5% 1/4W	R238	1-249-399-11	CARBON	33 5% 1/4W
R168	1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W	R239	1-249-423-11	CARBON	3.3K 5% 1/4W
R169	1-247-725-11	CARBON	10K 5% 1/4W F	R240	1-249-441-11	CARBON	100K 5% 1/4W
R170	1-249-425-11	CARBON	4.7K 5% 1/4W	R241	1-249-437-11	CARBON	47K 5% 1/4W
R171	1-249-417-11	CARBON	1K 5% 1/4W	R242	1-215-461-00	METAL	47K 1% 1/4W
R172	1-249-417-11	CARBON	1K 5% 1/4W	R243	1-215-469-00	METAL	100K 1% 1/4W
R173	1-216-389-11	METAL OXIDE	1 5% 3W F	R244	1-249-423-11	CARBON	3.3K 5% 1/4W
R174	1-216-388-11	METAL OXIDE	0.82 5% 3W F	R245	1-216-441-00	METAL OXIDE	27K 5% 1W F
R176	1-247-713-11	CARBON	1K 5% 1/4W F	R246	1-215-435-00	METAL	3.9K 1% 1/4W
R177	1-215-445-00	METAL	10K 1% 1/4W	R247	1-249-421-11	CARBON	2.2K 5% 1/4W
R178	1-249-417-11	CARBON	1K 5% 1/4W	R248	1-249-425-11	CARBON	4.7K 5% 1/4W
R179	1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W	R249	1-215-421-00	METAL	1K 1% 1/4W
R180	1-215-433-00	METAL	3.3K 1% 1/4W	R250	1-215-445-00	METAL	10K 1% 1/4W
R181	1-249-441-11	CARBON	100K 5% 1/4W	R251	1-247-887-00	CARBON	220K 5% 1/4W
R182	1-249-421-11	CARBON	2.2K 5% 1/4W	R252	1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W
R183	1-249-405-11	CARBON	100 5% 1/4W	R254	1-249-405-11	CARBON	100 5% 1/4W
R184	1-249-425-11	CARBON	4.7K 5% 1/4W	R255	1-249-417-11	CARBON	1K 5% 1/4W
R186	1-249-437-11	CARBON	47K 5% 1/4W	R256	1-249-441-11	CARBON	100K 5% 1/4W
R187	1-215-461-00	METAL	47K 1% 1/4W	R257	1-249-437-11	CARBON	47K 5% 1/4W
R191	1-249-423-11	CARBON	3.3K 5% 1/4W	R258	1-215-435-00	METAL	3.9K 1% 1/4W
R192	1-249-433-11	CARBON	22K 5% 1/4W	R259	1-215-439-00	METAL	5.6K 1% 1/4W
R193	1-247-903-00	CARBON	1M 5% 1/4W	R260	1-215-445-00	METAL	10K 1% 1/4W
R194	1-249-423-11	CARBON	3.3K 5% 1/4W	R261	1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W
R195	1-249-423-11	CARBON	3.3K 5% 1/4W	R262	1-249-405-11	CARBON	100 5% 1/4W
R196	1-247-883-00	CARBON	150K 5% 1/4W	R263	1-215-878-00	METAL OXIDE	33K 5% 1W F
R197	1-249-405-11	CARBON	100 5% 1/4W	R264	1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W
R198	1-215-447-00	METAL	12K 1% 1/4W	R265	1-249-405-11	CARBON	100 5% 1/4W
R199	1-249-423-11	CARBON	3.3K 5% 1/4W	R266	1-249-441-11	CARBON	100K 5% 1/4W
R201	1-249-417-11	CARBON	1K 5% 1/4W	R267	1-215-379-00	METAL	18 1% 1/4W
R202	1-249-417-11	CARBON	1K 5% 1/4W				

E

DE

The components identified by shading and mark Δ are critical for safety.
Replace only with part number specified.

Les composants identifiés par une trame et une marque Δ sont critiques pour la sécurité.
Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK
R268	1-215-379-00	METAL 18 1% 1/4W		C523	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V
R269	1-215-421-00	METAL 1K 1% 1/4W		C524	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V
R270	1-215-421-00	METAL 1K 1% 1/4W		C525	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V
R271	1-215-924-00	METAL OXIDE 15K 5% 3W F		C526	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V
R272	1-249-453-11	CARBON 3.3 5% 1/4W F		C527	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V
R273	1-249-429-11	CARBON 10K 5% 1/4W		C528	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V
R274	1-249-429-11	CARBON 10K 5% 1/4W		C529	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V
R275	1-249-429-11	CARBON 10K 5% 1/4W		C530	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V
R276	1-249-429-11	CARBON 10K 5% 1/4W		C531	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V
R281	1-249-451-11	CARBON 2.2 5% 1/4W F		C532	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V
R282	1-249-451-11	CARBON 2.2 5% 1/4W F		C533	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V
R283	1-249-425-11	CARBON 4.7K 5% 1/4W		C534	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V
R284	1-215-467-00	METAL 82K 1% 1/4W		C535	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V
R285	1-215-445-00	METAL 10K 1% 1/4W		C536	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V
R286	1-215-911-11	METAL OXIDE 100 5% 3W F		C537	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V
R287	1-202-846-00	SOLID 470K 10% 1/2W		C538	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V
R288	1-202-846-00	SOLID 470K 10% 1/2W		C539	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V
R289	1-202-846-00	SOLID 470K 10% 1/2W		C540	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V
R290	1-202-846-00	SOLID 470K 10% 1/2W		C541	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V
R296	1-249-429-11	CARBON 10K 5% 1/4W		C542	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V
<VARIABLE RESISTOR>				C543	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V
RV104	1-228-997-00	RES, ADJ, CARBON 100K		C544	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V
<TRANSFORMER>				C545	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V
T2 Δ	1-439-479-11	TRANSFORMER, LINE OUTPUT		C546	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V
T3	1-437-078-00	TRANSFORMER, HORIZONTAL DRIVE		C547	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V
T102 Δ	1-439-480-11	TRANSFORMER, HORIZONTAL OUTPUT		C548	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V
T103	1-437-144-11	TRANSFORMER, FERRITE (HDT)		C549	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V
T104	1-437-144-11	TRANSFORMER, FERRITE (HDT)		C550	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V
T105	1-424-290-11	TRANSFORMER, DRIVE		C551	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V
*****				C552	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V
*A-1346-021-A	DE BOARD, COMPLETE	*****		C553	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V
*1-568-984-11	CONNECTOR, MALE 96P			C554	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V
<CAPACITOR>				C555	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V
C501	1-126-157-11	ELECT 10MF 20% 16V		C556	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V
C502	1-126-157-11	ELECT 10MF 20% 16V		C557	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V
C503	1-126-157-11	ELECT 10MF 20% 16V		C558	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V
C504	1-126-157-11	ELECT 10MF 20% 16V		C559	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V
C505	1-126-157-11	ELECT 10MF 20% 16V		C560	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V
C506	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	C561	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V
C507	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	C562	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V
C508	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	C563	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V
C509	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	C564	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V
C510	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	C565	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V
C511	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	C566	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V
C512	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	C567	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V
C513	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	C568	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V
C514	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	C569	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V
C515	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	C570	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V
C516	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	C571	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V
C517	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	C572	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V
C518	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	C573	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V
C519	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	C574	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V
C520	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	C575	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V
C521	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	<IC>			
C522	1-163-031-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	50V	IC501	8-759-304-94	IC HD74HC245FP	
				IC502	8-759-304-94	IC HD74HC245FP	
				IC503	8-759-304-94	IC HD74HC245FP	

DE

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK
IC504	8-759-304-94	IC HD74HC245FP		R518	1-216-049-00	METAL GLAZE 1K 5% 1/10W	
IC505	8-759-926-11	IC SN74HC138ANS		R519	1-216-049-00	METAL GLAZE 1K 5% 1/10W	
IC506	8-759-926-11	IC SN74HC138ANS		R520	1-216-049-00	METAL GLAZE 1K 5% 1/10W	
IC507	8-759-926-11	IC SN74HC138ANS					
IC508	8-759-926-11	IC SN74HC138ANS		R521	1-216-049-00	METAL GLAZE 1K 5% 1/10W	
				R522	1-216-049-00	METAL GLAZE 1K 5% 1/10W	
IC509	8-759-926-11	IC SN74HC138ANS		R523	1-216-049-00	METAL GLAZE 1K 5% 1/10W	
IC510	8-759-995-64	IC MB86023		R524	1-216-049-00	METAL GLAZE 1K 5% 1/10W	
IC511	8-759-995-64	IC MB86023		R525	1-216-049-00	METAL GLAZE 1K 5% 1/10W	
IC512	8-759-995-64	IC MB86023					
IC513	8-759-995-64	IC MB86023		R526	1-216-049-00	METAL GLAZE 1K 5% 1/10W	
				R527	1-216-049-00	METAL GLAZE 1K 5% 1/10W	
IC514	8-759-995-64	IC MB86023		R528	1-216-049-00	METAL GLAZE 1K 5% 1/10W	
IC515	8-759-995-64	IC MB86023		R529	1-216-049-00	METAL GLAZE 1K 5% 1/10W	
IC516	8-759-995-64	IC MB86023		R530	1-216-049-00	METAL GLAZE 1K 5% 1/10W	
IC517	8-759-995-64	IC MB86023					
IC518	8-759-995-64	IC MB86023		R531	1-216-049-00	METAL GLAZE 1K 5% 1/10W	
				R532	1-216-049-00	METAL GLAZE 1K 5% 1/10W	
IC519	8-759-995-64	IC MB86023		R533	1-216-049-00	METAL GLAZE 1K 5% 1/10W	
IC520	8-759-995-64	IC MB86023		R534	1-216-049-00	METAL GLAZE 1K 5% 1/10W	
IC521	8-759-995-64	IC MB86023		R535	1-216-627-11	METAL CHIP 100 0.50% 1/10W	
IC522	8-759-995-64	IC MB86023					
IC523	8-759-995-64	IC MB86023		R536	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
				R537	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
IC524	8-759-995-64	IC MB86023		R538	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
IC525	8-759-995-64	IC MB86023		R539	1-216-627-11	METAL CHIP 100 0.50% 1/10W	
IC526	8-759-995-64	IC MB86023		R540	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
IC527	8-759-995-64	IC MB86023					
IC528	8-759-995-64	IC MB86023		R541	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
				R542	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
IC529	8-759-995-64	IC MB86023		R543	1-216-627-11	METAL CHIP 100 0.50% 1/10W	
IC533	8-759-995-64	IC MB86023		R544	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
IC534	8-759-995-64	IC MB86023		R545	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
IC535	8-759-995-64	IC MB86023					
IC536	8-759-995-64	IC MB86023		R546	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
				R547	1-216-627-11	METAL CHIP 100 0.50% 1/10W	
IC537	8-759-908-15	IC TL431CLP		R548	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
IC538	8-759-114-06	IC UPC814G2-1		R549	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
IC539	8-759-114-06	IC UPC814G2-1		R550	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
IC540	8-759-114-06	IC UPC814G2-1					
<COIL>				R551	1-216-627-11	METAL CHIP 100 0.50% 1/10W	
L501	1-459-155-00	COIL (WITH CORE) 45UH		R552	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
L502	1-459-155-00	COIL (WITH CORE) 45UH		R553	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
<TRANSISTOR>				R554	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
Q501	8-729-205-96	TRANSISTOR 2SC3668-0		R555	1-216-627-11	METAL CHIP 100 0.50% 1/10W	
Q502	8-729-205-95	TRANSISTOR 2SA1428Y					
<RESISTOR>				R556	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
R501	1-216-065-00	METAL GLAZE 4.7K 5% 1/10W		R557	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
R502	1-216-065-00	METAL GLAZE 4.7K 5% 1/10W		R558	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
R503	1-216-065-00	METAL GLAZE 4.7K 5% 1/10W		R559	1-216-627-11	METAL CHIP 100 0.50% 1/10W	
R504	1-216-065-00	METAL GLAZE 4.7K 5% 1/10W		R560	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
R505	1-216-065-00	METAL GLAZE 4.7K 5% 1/10W					
R506	1-216-065-00	METAL GLAZE 4.7K 5% 1/10W		R561	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
R507	1-216-065-00	METAL GLAZE 4.7K 5% 1/10W		R562	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
R508	1-216-065-00	METAL GLAZE 4.7K 5% 1/10W		R563	1-216-627-11	METAL CHIP 100 0.50% 1/10W	
R509	1-216-065-00	METAL GLAZE 4.7K 5% 1/10W		R564	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
R510	1-216-065-00	METAL GLAZE 4.7K 5% 1/10W		R565	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
R511	1-216-065-00	METAL GLAZE 4.7K 5% 1/10W		R566	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
R512	1-216-065-00	METAL GLAZE 4.7K 5% 1/10W		R567	1-216-627-11	METAL CHIP 100 0.50% 1/10W	
R513	1-216-065-00	METAL GLAZE 4.7K 5% 1/10W		R568	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
R514	1-216-065-00	METAL GLAZE 4.7K 5% 1/10W		R569	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
R515	1-216-065-00	METAL GLAZE 4.7K 5% 1/10W		R570	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
R516	1-216-065-00	METAL GLAZE 4.7K 5% 1/10W		R571	1-216-627-11	METAL CHIP 100 0.50% 1/10W	
R517	1-216-065-00	METAL GLAZE 4.7K 5% 1/10W		R572	1-216-077-00	METAL GLAZE 15K 5% 1/10W	
				R573	1-216-077-00	METAL GLAZE 15K 5% 1/10W	
				R574	1-216-077-00	METAL GLAZE 15K 5% 1/10W	
				R575	1-216-627-11	METAL CHIP 100 0.50% 1/10W	
				R576	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
				R577	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
				R578	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
				R579	1-216-627-11	METAL CHIP 100 0.50% 1/10W	
				R580	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	

DE

DD

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK
R581	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
R582	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
R583	1-216-627-11	METAL CHIP 100 0.50% 1/10W	
R584	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
R585	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
R586	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
R587	1-216-627-11	METAL CHIP 100 0.50% 1/10W	
R588	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
R589	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
R590	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
R591	1-216-627-11	METAL CHIP 100 0.50% 1/10W	
R592	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
R593	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
R594	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
R595	1-216-627-11	METAL CHIP 100 0.50% 1/10W	
R596	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
R597	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
R598	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
R599	1-216-627-11	METAL CHIP 100 0.50% 1/10W	
R600	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
R601	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
R602	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
R603	1-216-627-11	METAL CHIP 100 0.50% 1/10W	
R604	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
R605	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
R606	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
R607	1-216-627-11	METAL CHIP 100 0.50% 1/10W	
R608	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
R609	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
R610	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
R611	1-216-627-11	METAL CHIP 100 0.50% 1/10W	
R612	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
R613	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
R614	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
R615	1-216-635-11	METAL CHIP 220 0.50% 1/10W	
R635	1-216-627-11	METAL CHIP 100 0.50% 1/10W	
R636	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
R637	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
R638	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
R639	1-216-627-11	METAL CHIP 100 0.50% 1/10W	
R640	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
R641	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
R642	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
R643	1-216-627-11	METAL CHIP 100 0.50% 1/10W	
R644	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
R645	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
R646	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
R647	1-216-627-11	METAL CHIP 100 0.50% 1/10W	
R648	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
R649	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
R650	1-216-679-11	METAL CHIP 15K 0.50% 1/10W	
R651	1-216-663-11	METAL CHIP 3.3K 0.50% 1/10W	
R652	1-216-651-11	METAL CHIP 1K 0.50% 1/10W	
R653	1-216-651-11	METAL CHIP 1K 0.50% 1/10W	
R654	1-216-663-11	METAL CHIP 3.3K 0.50% 1/10W	
R655	1-216-651-11	METAL CHIP 1K 0.50% 1/10W	
R656	1-216-651-11	METAL CHIP 1K 0.50% 1/10W	
R657	1-216-663-11	METAL CHIP 3.3K 0.50% 1/10W	
R658	1-216-651-11	METAL CHIP 1K 0.50% 1/10W	
R659	1-216-651-11	METAL CHIP 1K 0.50% 1/10W	
R660	1-216-663-11	METAL CHIP 3.3K 0.50% 1/10W	
R661	1-216-651-11	METAL CHIP 1K 0.50% 1/10W	
R662	1-216-651-11	METAL CHIP 1K 0.50% 1/10W	
R663	1-216-663-11	METAL CHIP 3.3K 0.50% 1/10W	

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK
R664	1-216-651-11	METAL CHIP 1K 0.50% 1/10W	
R665	1-216-651-11	METAL CHIP 1K 0.50% 1/10W	
R666	1-216-663-11	METAL CHIP 3.3K 0.50% 1/10W	
R667	1-216-651-11	METAL CHIP 1K 0.50% 1/10W	
R668	1-216-651-11	METAL CHIP 1K 0.50% 1/10W	
R689	1-216-619-11	METAL CHIP 47 0.50% 1/10W	
R690	1-216-619-11	METAL CHIP 47 0.50% 1/10W	

*A-1346-022-A DD BOARD, COMPLETE			

*1-568-984-11 CONNECTOR, MALE 96P			
<CAPACITOR>			
C19	1-124-120-11	ELECT 220MF 20% 16V	
C20	1-124-120-11	ELECT 220MF 20% 16V	
C21	1-124-907-11	ELECT 10MF 20% 50V	
C22	1-124-907-11	ELECT 10MF 20% 50V	
<IC>			
IC4	8-759-114-06	IC UPC814G2-1	
<COIL>			
L1	1-459-155-00	COIL (WITH CORE) 45UH	
L2	1-459-155-00	COIL (WITH CORE) 45UH	
<TRANSISTOR>			
Q1	8-729-205-96	TRANSISTOR 2SC3668-0	
Q2	8-729-205-95	TRANSISTOR 2SA1428Y	
Q11	8-729-903-82	TRANSISTOR FMW2	
Q12	8-729-920-59	TRANSISTOR IMX2	
Q13	8-729-904-04	TRANSISTOR FMS2	
Q14	8-729-903-10	TRANSISTOR FMW1	
Q15	8-729-920-59	TRANSISTOR IMX2	
Q16	8-729-902-96	TRANSISTOR FMS1	
Q17	8-729-902-96	TRANSISTOR FMS1	
Q18	8-729-902-96	TRANSISTOR FMS1	
Q19	8-729-903-82	TRANSISTOR FMW2	
Q20	8-729-920-59	TRANSISTOR IMX2	
Q21	8-729-903-10	TRANSISTOR FMW1	
Q22	8-729-904-04	TRANSISTOR FMS2	
Q23	8-729-920-59	TRANSISTOR IMX2	
Q24	8-729-902-96	TRANSISTOR FMS1	
Q25	8-729-902-96	TRANSISTOR FMS1	
Q26	8-729-902-96	TRANSISTOR FMS1	
Q27	8-729-903-82	TRANSISTOR FMW2	
Q28	8-729-920-59	TRANSISTOR IMX2	
Q29	8-729-903-10	TRANSISTOR FMW1	
Q30	8-729-904-04	TRANSISTOR FMS2	
Q31	8-729-920-59	TRANSISTOR IMX2	
Q32	8-729-902-96	TRANSISTOR FMS1	
Q33	8-729-902-96	TRANSISTOR FMS1	
Q34	8-729-902-96	TRANSISTOR FMS1	
Q35	8-729-920-59	TRANSISTOR IMX2	
Q36	8-729-903-10	TRANSISTOR FMW1	
Q37	8-729-903-10	TRANSISTOR FMW1	
<RESISTOR>			

DD

K

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK
R26	1-216-619-11	METAL CHIP	47 0.50% 1/10W	R113	1-216-627-11	METAL CHIP	100 0.50% 1/10W
R27	1-216-619-11	METAL CHIP	47 0.50% 1/10W	R114	1-216-627-11	METAL CHIP	100 0.50% 1/10W
R51	1-216-675-11	METAL CHIP	10K 0.50% 1/10W	R115	1-216-627-11	METAL CHIP	100 0.50% 1/10W
R52	1-216-673-11	METAL CHIP	8.2K 0.50% 1/10W				
R53	1-216-667-11	METAL CHIP	4.7K 0.50% 1/10W			<VARIABLE RESISTOR>	
R54	1-216-667-11	METAL CHIP	4.7K 0.50% 1/10W	RV1	1-237-505-21	RES. ADJ. CERMET 50K	
R55	1-216-627-11	METAL CHIP	100 0.50% 1/10W	RV2	1-237-501-21	RES. ADJ. CERMET 2K	
R56	1-216-627-11	METAL CHIP	100 0.50% 1/10W			*****	
R57	1-216-627-11	METAL CHIP	100 0.50% 1/10W			*A-1380-373-A	K BOARD, CONMplete
R58	1-216-639-11	METAL CHIP	330 0.50% 1/10W				*****
R59	1-216-643-11	METAL CHIP	470 0.50% 1/10W			*1-508-784-00	PIN, CONNECTOR (5MM PITCH) 1P
R60	1-216-639-11	METAL CHIP	330 0.50% 1/10W			*1-564-517-11	PLUG, CONNECTOR 2P
R61	1-216-643-11	METAL CHIP	470 0.50% 1/10W			*1-564-518-11	PLUG, CONNECTOR 3P
R62	1-216-615-11	METAL CHIP	33 0.50% 1/10W			*1-564-523-11	PLUG, CONNECTOR 8P
R63	1-216-615-11	METAL CHIP	33 0.50% 1/10W			*4-034-120-01	HOLDER (A)
R64	1-216-649-11	METAL CHIP	820 0.50% 1/10W			*4-341-752-01	EYELET (EY201)
R65	1-216-649-11	METAL CHIP	820 0.50% 1/10W			4-382-854-11	SCREW (M3X10), P, SW (+)
R66	1-216-649-11	METAL CHIP	820 0.50% 1/10W				
R67	1-216-649-11	METAL CHIP	820 0.50% 1/10W			<CAPACITOR>	
R68	1-216-639-11	METAL CHIP	330 0.50% 1/10W	C201	1-124-907-11	ELECT	10MF 20% 50V
R69	1-216-643-11	METAL CHIP	470 0.50% 1/10W	C202	1-124-907-11	ELECT	10MF 20% 50V
R70	1-216-615-11	METAL CHIP	33 0.50% 1/10W	C203	1-124-907-11	ELECT	10MF 20% 50V
R71	1-216-615-11	METAL CHIP	33 0.50% 1/10W	C204	1-101-004-00	CERAMIC	0.01MF 50V
R72	1-216-639-11	METAL CHIP	330 0.50% 1/10W	C205	1-101-004-00	CERAMIC	0.01MF 50V
R73	1-216-643-11	METAL CHIP	470 0.50% 1/10W	C206	1-124-907-11	ELECT	10MF 20% 50V
R74	1-216-649-11	METAL CHIP	820 0.50% 1/10W	C207	1-124-794-51	ELECT	4.7MF 20% 100V
R75	1-216-649-11	METAL CHIP	820 0.50% 1/10W	C208	1-102-050-00	CERAMIC	0.01MF 99% 500V
R76	1-216-649-11	METAL CHIP	820 0.50% 1/10W	C209	1-124-903-11	ELECT	1MF 20% 50V
R77	1-216-649-11	METAL CHIP	820 0.50% 1/10W	C210	1-136-173-00	FILM	0.47MF 5% 50V
R78	1-216-639-11	METAL CHIP	330 0.50% 1/10W	C211	1-124-910-11	ELECT	47MF 20% 50V
R79	1-216-643-11	METAL CHIP	470 0.50% 1/10W	C212	1-124-910-11	ELECT	47MF 20% 50V
R80	1-216-639-11	METAL CHIP	330 0.50% 1/10W	C213	1-124-907-11	ELECT	10MF 20% 50V
R81	1-216-643-11	METAL CHIP	470 0.50% 1/10W	C214	1-124-907-11	ELECT	10MF 20% 50V
R82	1-216-615-11	METAL CHIP	33 0.50% 1/10W			<DIODE>	
R83	1-216-615-11	METAL CHIP	33 0.50% 1/10W	D201	8-719-110-17	DIODE RD10ES-B2	
R84	1-216-649-11	METAL CHIP	820 0.50% 1/10W	D202	8-719-110-17	DIODE RD10ES-B2	
R85	1-216-649-11	METAL CHIP	820 0.50% 1/10W	D203	8-719-948-45	DIODE ERA22-08	
R86	1-216-649-11	METAL CHIP	820 0.50% 1/10W	D204	8-719-911-19	DIODE 1SS119	
R87	1-216-649-11	METAL CHIP	820 0.50% 1/10W	D205	8-719-911-19	DIODE 1SS119	
R88	1-216-635-11	METAL CHIP	220 0.50% 1/10W			<IC>	
R89	1-216-667-11	METAL CHIP	4.7K 0.50% 1/10W	IC201	8-759-109-82	IC UPC814C	
R90	1-216-647-11	METAL CHIP	680 0.50% 1/10W	IC202	8-759-109-82	IC UPC814C	
R91	1-216-647-11	METAL CHIP	680 0.50% 1/10W			<COIL>	
R92	1-216-665-11	METAL CHIP	3.9K 0.50% 1/10W	L201	1-459-155-00	COIL (WITH CORE) 45UH	
R93	1-216-663-11	METAL CHIP	3.3K 0.50% 1/10W			<TRANSISTOR>	
R94	1-216-651-11	METAL CHIP	1K 0.50% 1/10W	Q201	8-729-112-61	TRANSISTOR 2SA1441-L	
R95	1-216-627-11	METAL CHIP	100 0.50% 1/10W	Q202	8-729-207-82	TRANSISTOR 2SC3421-Y	
R96	1-216-627-11	METAL CHIP	100 0.50% 1/10W	Q203	8-729-143-42	TRANSISTOR 2SK929	
R97	1-216-655-11	METAL CHIP	1.5K 0.50% 1/10W	Q204	8-729-143-42	TRANSISTOR 2SK929	
R98	1-216-667-11	METAL CHIP	4.7K 0.50% 1/10W	Q205	8-729-142-74	TRANSISTOR 2SD1977	
R99	1-216-643-11	METAL CHIP	470 0.50% 1/10W	Q206	8-729-142-70	TRANSISTOR 2SB1315	
R100	1-216-627-11	METAL CHIP	100 0.50% 1/10W				
R101	1-216-627-11	METAL CHIP	100 0.50% 1/10W				
R102	1-216-655-11	METAL CHIP	1.5K 0.50% 1/10W				
R103	1-216-651-11	METAL CHIP	1K 0.50% 1/10W				
R104	1-216-663-11	METAL CHIP	3.3K 0.50% 1/10W				
R105	1-216-675-11	METAL CHIP	10K 0.50% 1/10W				
R106	1-216-675-11	METAL CHIP	10K 0.50% 1/10W				
R107	1-216-675-11	METAL CHIP	10K 0.50% 1/10W				
R108	1-216-675-11	METAL CHIP	10K 0.50% 1/10W				
R110	1-216-697-11	METAL CHIP	82K 0.50% 1/10W				
R111	1-216-661-11	METAL CHIP	2.7K 0.50% 1/10W				
R112	1-216-295-00	METAL GLAZE	0 5% 1/10W				

K

KA

NA

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK
<RESISTOR>				C505	1-101-002-00	CERAMIC 0.0022MF	50V
R201	1-215-429-00	METAL 2.2K 1%	1/4W	C506	1-124-477-11	ELECT 47MF	20% 16V
R202	1-215-429-00	METAL 2.2K 1%	1/4W	C507	1-124-477-11	ELECT 47MF	20% 16V
R203	1-215-461-00	METAL 47K 1%	1/4W	C508	1-126-103-11	ELECT 470MF	20% 16V
R204	1-215-429-00	METAL 2.2K 1%	1/4W	C509	1-126-103-11	ELECT 470MF	20% 16V
R205	1-249-417-11	CARBON 1K 5%	1/4W	C510	1-136-169-00	FILM 0.22MF	5% 50V
R206	1-215-445-00	METAL 10K 1%	1/4W	C511	1-136-169-00	FILM 0.22MF	5% 50V
R207	1-249-425-11	CARBON 4.7K 5%	1/4W	C512	1-124-557-11	ELECT 1000MF	20% 25V
R208	1-215-453-00	METAL 22K 1%	1/4W	C513	1-124-911-11	ELECT 220MF	20% 50V
R209	1-215-453-00	METAL 22K 1%	1/4W	<DIODE>			
R210	1-202-818-00	SOLID 1K 10%	1/2W	D501	8-719-900-95	DIODE V09G	
R211	1-202-818-00	SOLID 1K 10%	1/2W	<IC>			
R212	1-249-429-11	CARBON 10K 5%	1/4W	IC501	8-759-101-77	IC UPC1241H	
R213	1-249-441-11	CARBON 100K 5%	1/4W	<TRANSISTOR>			
R214	1-215-491-00	METAL 820K 1%	1/4W	Q501	8-729-112-61	TRANSISTOR 2SA1441-L	
R215	1-215-902-11	METAL OXIDE 47K 5%	2W F	Q502	8-729-119-76	TRANSISTOR 2SA1175-HFE	
R216	1-215-403-00	METAL 180 1%	1/4W	<RESISTOR>			
R217	1-249-425-11	CARBON 4.7K 5%	1/4W	R501	1-249-423-11	CARBON 3.3K 5%	1/4W
R218	1-249-429-11	CARBON 10K 5%	1/4W	R502	1-249-421-11	CARBON 2.2K 5%	1/4W
R219	1-247-713-11	CARBON 1K 5%	1/4W F	R503	1-249-405-11	CARBON 100 5%	1/4W
R220	1-247-700-11	CARBON 100 5%	1/4W F	R504	1-249-421-11	CARBON 2.2K 5%	1/4W
R221	1-202-842-11	SOLID 220K 10%	1/2W	R505	1-249-419-11	CARBON 1.5K 5%	1/4W
R222	1-247-713-11	CARBON 1K 5%	1/4W F	R506	1-249-381-11	CARBON 1 5%	1/4W
R223	1-215-904-11	METAL OXIDE 100K 5%	2W F	R507	1-247-704-11	CARBON 220 5%	1/4W F
R224	1-202-842-11	SOLID 220K 10%	1/2W	R508	1-249-417-11	CARBON 1K 5%	1/4W
R225	1-247-713-11	CARBON 1K 5%	1/4W F	R509	1-249-451-11	CARBON 2.2 5%	1/4W F
R226	1-249-389-11	CARBON 4.7 5%	1/4W F	*****			
R227	1-249-451-11	CARBON 2.2 5%	1/4W F	*1-639-942-11	NA BOARD	*****	
R228	1-215-429-00	METAL 2.2K 1%	1/4W	*1-564-519-11	PLUG, CONNECTOR 4P		
R229	1-249-437-11	CARBON 47K 5%	1/4W	*4-398-771-01	CAP, LED		
R230	1-215-407-00	METAL 270 1%	1/4W	<CAPACITOR>			
R231	1-215-431-00	METAL 2.7K 1%	1/4W	C601	1-124-477-11	ELECT 47MF	20% 16V
R232	1-247-700-11	CARBON 100 5%	1/4W F	<DIODE>			
R233	1-247-700-11	CARBON 100 5%	1/4W F	D601	8-719-955-04	DIODE PY5504S-1	
R234	1-249-447-11	CARBON 1 5%	1/4W F	D602	8-719-920-66	DIODE SLR-54VC12	
R235	1-249-447-11	CARBON 1 5%	1/4W F	<IC>			
R236	1-247-713-11	CARBON 1K 5%	1/4W F	IC601	8-741-148-33	IC SBX1483-59	
R237	1-249-433-11	CARBON 22K 5%	1/4W	<TRANSISTOR>			
R238	1-249-451-11	CARBON 2.2 5%	1/4W F	Q601	8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE	
<SPARK GAP>				<RESISTOR>			
SG201	1-519-063-XX	DISCHARGING GAP		R601	1-249-405-11	CARBON 100 5%	1/4W
SG202	1-519-063-XX	DISCHARGING GAP		R602	1-249-409-11	CARBON 220 5%	1/4W
<TRANSFORMER>				*****			
T201	1-424-287-11	TRANSFORMER, DYNAMIC FOCUS		<IC>			
*****				<TRANSISTOR>			
*1-639-941-11	KA BOARD	*****		<RESISTOR>			
*1-564-517-11	PLUG, CONNECTOR 2P			*****			
*1-564-520-11	PLUG, CONNECTOR 5P			<DIODE>			
4-382-854-11	SCREW (M3X10), P, SW (+)			D601	8-719-955-04	DIODE PY5504S-1	
<CAPACITOR>				D602	8-719-920-66	DIODE SLR-54VC12	
C501	1-124-910-11	ELECT 47MF	20% 50V	<IC>			
C502	1-101-004-00	CERAMIC 0.01MF	50V	IC601	8-741-148-33	IC SBX1483-59	
C503	1-124-907-11	ELECT 10MF	20% 50V	<TRANSISTOR>			
C504	1-124-927-11	ELECT 4.7MF	20% 50V	Q601	8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE	

NA

NB

L

Y

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK
R603	1-249-405-11	CARBON 100 5% 1/4W		C2	1-124-927-11	ELECT 4.7MF 20% 50V	
R604	1-249-433-11	CARBON 22K 5% 1/4W		C3	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 10% 50V	
R605	1-249-429-11	CARBON 10K 5% 1/4W		C4	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 10% 50V	
*****				C5	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 10% 50V	
	*1-639-943-11	NB BOARD		C6	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 10% 50V	
		*****		C7	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 10% 50V	
	*1-564-507-11	PLUG, CONNECTOR 4P		C8	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 10% 50V	
				C9	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 10% 50V	
				C10	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 10% 50V	
				C11	1-163-251-11	CERAMIC CHIP 100PF 5% 50V	
		<CAPACITOR>		C12	1-163-239-11	CERAMIC CHIP 33PF 5% 50V	
C701	1-124-477-11	ELECT 47MF 20% 16V		C13	1-163-239-11	CERAMIC CHIP 33PF 5% 50V	
				C14	1-163-036-00	CERAMIC CHIP 0.068MF 10% 25V	
		<IC>		C15	1-164-157-11	CERAMIC CHIP 0.068MF 10% 25V	
				C16	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 10% 50V	
IC701	8-741-139-80	IC BX-1398		C17	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 10% 50V	
*****				C18	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 10% 50V	
	*1-639-931-11	L BOARD		C19	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 10% 50V	
		*****		C20	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 10% 50V	
	*1-564-517-11	PLUG, CONNECTOR 2P		C21	1-163-097-00	CERAMIC CHIP 15PF 5% 50V	
	*1-564-526-11	PLUG, CONNECTOR 11P		C22	1-163-099-00	CERAMIC CHIP 18PF 5% 50V	
	1-941-648-22	CONNECTOR ASS'Y, MICRO 2P		C23	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 10% 50V	
				C24	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 10% 50V	
				C25	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 10% 50V	
				C26	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 10% 50V	
		<CAPACITOR>		C27	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 10% 50V	
C301	1-101-004-00	CERAMIC 0.01MF 20% 50V		C28	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 10% 50V	
C304	1-124-907-11	ELECT 10MF 20% 50V		C29	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 10% 50V	
				C30	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 10% 50V	
		<IC>		C31	1-163-253-11	CERAMIC CHIP 120PF 5% 50V	
				C32	1-163-253-11	CERAMIC CHIP 120PF 5% 50V	
IC301	8-759-233-33	IC TC74HC541AP		C33	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 10% 50V	
IC302	8-759-044-95	IC MC14495P1		C34	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 10% 50V	
IC303	8-759-044-95	IC MC14495P1		C35	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 10% 50V	
IC304	8-719-901-68	DIODE GL-6R202		C36	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 10% 50V	
		<COIL>		C37	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 10% 50V	
				C38	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 10% 50V	
L301	1-459-155-00	COIL (WITH CORE) 45UH		C39	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 10% 50V	
				C40	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 10% 50V	
		<TRANSISTOR>		C41	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 10% 50V	
				C42	1-124-477-11	ELECT 47MF 20% 16V	
Q301	8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE		C43	1-163-251-11	CERAMIC CHIP 100PF 5% 50V	
Q302	8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE		C45	1-163-089-00	CERAMIC CHIP 6PF 0.5PF 50V	
Q303	8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE		C46	1-163-235-11	CERAMIC CHIP 22PF 5% 50V	
Q304	8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE		C47	1-124-119-00	ELECT 330MF 20% 16V	
		<RESISTOR>		C48	1-124-477-11	ELECT 47MF 20% 16V	
				C49	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 10% 50V	
R301	1-249-441-11	CARBON 100K 5% 1/4W		C50	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 10% 50V	
R302	1-249-441-11	CARBON 100K 5% 1/4W		C51	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 10% 50V	
*****				C52	1-126-103-11	ELECT 470MF 20% 16V	
	*A-1394-325-A	Y BOARD, COMPLETE		C53	1-126-101-11	ELECT 100MF 20% 16V	
		*****		C54	1-126-101-11	ELECT 100MF 20% 16V	
	1-526-654-00	SOCKET, IC (DP) 16P		C55	1-126-101-11	ELECT 100MF 20% 16V	
	*1-526-659-00	SOCKET, IC (DP) 28P		C56	1-126-101-11	ELECT 100MF 20% 16V	
	*1-526-950-11	SOCKET, IC 64P		C57	1-613-227-11	CERAMIC CHIP 10PF 5% 50V	
	*1-563-949-11	SOCKET, SIL 8P		C58	1-613-227-11	CERAMIC CHIP 10PF 5% 50V	
	*1-568-984-11	CONNECTOR, MALE 96P		C59	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 10% 50V	
				C60	1-163-251-11	CERAMIC CHIP 100PF 5% 50V	
				C61	1-163-251-11	CERAMIC CHIP 100PF 5% 50V	
				C62	1-163-251-11	CERAMIC CHIP 100PF 5% 50V	
		<CAPACITOR>		C63	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 10% 50V	
				C64	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF 10% 50V	
				C65	1-163-036-00	CERAMIC CHIP 0.068MF 10% 50V	

The components identified by shading and mark Δ are critical for safety.
Replace only with part number specified.

Les composants identifiés par une trame et une marque Δ sont critiques pour la sécurité.
Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

Y

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK
C67	1-124-119-00	ELECT 330MF	20% 16V	IC27	8-759-925-98	IC SN74HC107ANS	
C68	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	10% 50V	IC28	8-759-032-01	IC MC74HC00AF	
C69	1-163-121-00	CERAMIC CHIP 150PF	5% 50V	IC29	8-759-206-28	IC TC74HC123A	
C70	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	10% 50V	IC30	8-759-032-29	IC MC74HC126AF	
C71	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	10% 50V				
C72	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	10% 50V	IC31	8-759-032-17	IC MC74HC14AF	
C73	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	10% 50V	IC32	8-759-008-21	IC MC74HC541F	
C74	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	10% 50V	IC33	8-759-979-65	IC RH5VA43AA	
C75	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	10% 50V	IC34	8-759-032-41	IC MC74HC157AF	
C76	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	10% 50V				
C77	1-164-004-11	CERAMIC CHIP 0.1MF	10% 25V	<COIL>			
C78	1-124-907-11	ELECT 10MF	20% 50V	L1	1-459-155-00	COIL (WITH CORE) 45UH	
C79	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	10% 50V	L2	1-459-155-00	COIL (WITH CORE) 45UH	
C80	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	10% 50V	L3	1-459-155-00	COIL (WITH CORE) 45UH	
C81	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	10% 50V	L4	1-459-155-00	COIL (WITH CORE) 45UH	
C82	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	10% 50V				
C83	1-124-907-11	ELECT 10MF	20% 50V	<IC LINK>			
C84	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	10% 50V	PS1	Δ 1-532-679-91	LINK, IC (ICP-N15)	
C85	1-164-004-11	CERAMIC CHIP 0.1MF	10% 25V	PS2	Δ 1-532-679-91	LINK, IC (ICP-N15)	
C86	1-163-133-00	CERAMIC CHIP 470PF	5% 50V				
C87	1-164-004-11	CERAMIC CHIP 0.1MF	10% 25V	<TRANSISTOR>			
C88	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01MF	10% 50V	Q3	8-729-230-46	TRANSISTOR 2SA1162-YG	
C90	1-164-004-11	CERAMIC CHIP 0.1MF	10% 25V	Q4	8-729-230-46	TRANSISTOR 2SA1162-YG	
C91	1-164-004-11	CERAMIC CHIP 0.1MF	10% 25V	Q5	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
C92	1-164-004-11	CERAMIC CHIP 0.1MF	10% 25V	Q6	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
				Q7	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
<DIODE>				Q8	8-729-230-49	TRANSISTOR 2SC2712-YG	
D1	8-719-971-20	DIODE ERC38-06		Q9	8-729-230-46	TRANSISTOR 2SA1162-YG	
D2	8-719-971-20	DIODE ERC38-06					
D4	8-719-800-60	DIODE TLR214		<RESISTOR>			
D5	8-719-104-34	DIODE 1S2836		R1	1-216-001-00	METAL GLAZE 10 5% 1/10W	
D7	8-719-400-18	DIODE 1S2837		R2	1-216-001-00	METAL GLAZE 10 5% 1/10W	
D8	8-719-400-18	DIODE MA152WK		R3	1-216-001-00	METAL GLAZE 10 5% 1/10W	
D9	8-719-104-34	DIODE 1S2836		R4	1-216-001-00	METAL GLAZE 10 5% 1/10W	
				R5	1-216-001-00	METAL GLAZE 10 5% 1/10W	
<IC>				R6	1-216-001-00	METAL GLAZE 10 5% 1/10W	
IC1	8-759-320-49	IC HD64180R1P8		R7	1-216-001-00	METAL GLAZE 10 5% 1/10W	
IC2	8-759-748-29	IC MBM27C512-20		R8	1-216-001-00	METAL GLAZE 10 5% 1/10W	
IC3	8-752-331-00	IC CXK5864BM-12L		R9	1-216-001-00	METAL GLAZE 10 5% 1/10W	
IC4	8-759-720-67	IC X28C64PI		R10	1-216-001-00	METAL GLAZE 10 5% 1/10W	
IC5	8-759-032-17	IC MC74HC14AF		R11	1-216-001-00	METAL GLAZE 10 5% 1/10W	
IC6	8-759-206-28	IC TC74HC123F		R12	1-216-001-00	METAL GLAZE 10 5% 1/10W	
IC7	8-759-008-21	IC MC74HC541F		R13	1-216-025-00	METAL GLAZE 100 5% 1/10W	
IC8	8-759-008-21	IC MC74HC541F		R14	1-216-025-00	METAL GLAZE 100 5% 1/10W	
IC9	8-759-995-97	IC MB8855-1314N		R15	1-216-025-00	METAL GLAZE 100 5% 1/10W	
IC10	8-759-984-56	IC MB670840PF		R16	1-216-025-00	METAL GLAZE 100 5% 1/10W	
IC11	8-759-984-59	IC MB654842UPF		R17	1-216-037-00	METAL GLAZE 330 5% 1/10W	
IC12	8-759-984-58	IC MB671469PF		R18	1-216-025-00	METAL GLAZE 100 5% 1/10W	
IC13	8-759-984-57	IC MB605195		R19	1-216-025-00	METAL GLAZE 100 5% 1/10W	
IC14	8-752-322-10	IC CXK5814P-45L		R20	1-216-037-00	METAL GLAZE 330 5% 1/10W	
IC15	8-752-333-84	IC CXK3864-040M		R21	1-216-025-00	METAL GLAZE 100 5% 1/10W	
IC16	8-752-333-85	IC CXK3864-041M		R22	1-216-025-00	METAL GLAZE 100 5% 1/10W	
IC17	8-752-333-86	IC CXK3864-042M		R23	1-216-025-00	METAL GLAZE 100 5% 1/10W	
IC18	8-759-301-24	IC HD10124		R24	1-216-037-00	METAL GLAZE 330 5% 1/10W	
IC19	8-759-301-24	IC HD10124		R25	1-216-037-00	METAL GLAZE 330 5% 1/10W	
IC20	8-752-306-51	IC CX23065A		R26	1-216-037-00	METAL GLAZE 330 5% 1/10W	
IC21	8-759-911-24	IC SN74S124N		R27	1-216-025-00	METAL GLAZE 100 5% 1/10W	
IC22	8-759-100-93	IC UPC393G2		R28	1-216-025-00	METAL GLAZE 100 5% 1/10W	
IC23	8-759-031-50	IC MC74F00M		R29	1-216-025-00	METAL GLAZE 100 5% 1/10W	
IC24	8-759-008-57	IC MC34051P		R30	1-216-061-00	METAL GLAZE 3.3K 5% 1/10W	
IC25	8-759-114-06	IC UPC814G2-1					
IC26	8-759-032-01	IC MC74HC00AF		R31	1-216-025-00	METAL GLAZE 100 5% 1/10W	

Y

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK
R32	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W	R105	1-216-083-00	METAL GLAZE	27K 5% 1/10W
R33	1-216-037-00	METAL GLAZE	330 5% 1/10W	R106	1-216-081-00	METAL GLAZE	22K 5% 1/10W
R34	1-216-061-00	METAL GLAZE	3.3K 5% 1/10W	R107	1-216-089-00	METAL GLAZE	47K 5% 1/10W
R36	1-216-037-00	METAL GLAZE	330 5% 1/10W	R108	1-216-089-00	METAL GLAZE	47K 5% 1/10W
R37	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W	R109	1-216-121-00	METAL GLAZE	1M 5% 1/10W
R38	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W	R110	1-216-097-00	METAL GLAZE	100K 5% 1/10W
R39	1-216-037-00	METAL GLAZE	330 5% 1/10W	R111	1-216-121-00	METAL GLAZE	1M 5% 1/10W
R40	1-216-037-00	METAL GLAZE	330 5% 1/10W	R112	1-216-121-00	METAL GLAZE	1M 5% 1/10W
R41	1-216-037-00	METAL GLAZE	330 5% 1/10W	R113	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W
R42	1-216-037-00	METAL GLAZE	330 5% 1/10W	R114	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W
R43	1-216-037-00	METAL GLAZE	330 5% 1/10W	R115	1-216-049-00	METAL GLAZE	1K 5% 1/10W
R44	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W	R116	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W
R45	1-216-037-00	METAL GLAZE	330 5% 1/10W	R117	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W
R46	1-216-037-00	METAL GLAZE	330 5% 1/10W	R118	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W
R47	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W	R119	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W
R48	1-216-037-00	METAL GLAZE	330 5% 1/10W	R120	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W
R49	1-216-037-00	METAL GLAZE	330 5% 1/10W	R121	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W
R50	1-216-037-00	METAL GLAZE	330 5% 1/10W	R122	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W
R51	1-216-037-00	METAL GLAZE	330 5% 1/10W	R123	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W
R52	1-216-037-00	METAL GLAZE	330 5% 1/10W	R124	1-216-045-00	METAL GLAZE	680 5% 1/10W
R53	1-216-037-00	METAL GLAZE	330 5% 1/10W	R125	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R54	1-216-037-00	METAL GLAZE	330 5% 1/10W	R126	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R55	1-216-037-00	METAL GLAZE	330 5% 1/10W	R127	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R56	1-216-037-00	METAL GLAZE	330 5% 1/10W	R128	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R57	1-216-037-00	METAL GLAZE	330 5% 1/10W	R129	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R58	1-216-037-00	METAL GLAZE	330 5% 1/10W	R130	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R59	1-216-037-00	METAL GLAZE	330 5% 1/10W	R131	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R62	1-216-097-00	METAL GLAZE	100K 5% 1/10W	R132	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R63	1-216-091-00	METAL GLAZE	56K 5% 1/10W	R133	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R64	1-216-121-00	METAL GLAZE	1M 5% 1/10W	R134	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R65	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R135	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R66	1-216-089-00	METAL GLAZE	47K 5% 1/10W	R136	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R67	1-216-045-00	METAL GLAZE	680 5% 1/10W	R137	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R68	1-216-089-00	METAL GLAZE	47K 5% 1/10W	R138	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R69	1-216-089-00	METAL GLAZE	47K 5% 1/10W	R139	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R70	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R140	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R71	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R141	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R72	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W	R142	1-216-049-00	METAL GLAZE	1K 5% 1/10W
R73	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W	R143	1-216-049-00	METAL GLAZE	1K 5% 1/10W
R74	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R146	1-216-675-11	METAL CHIP	10K 0.50% 1/10W
R75	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R147	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R76	1-216-045-00	METAL GLAZE	680 5% 1/10W	R148	1-216-049-00	METAL GLAZE	1K 5% 1/10W
R77	1-216-045-00	METAL GLAZE	680 5% 1/10W	R149	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R78	1-216-045-00	METAL GLAZE	680 5% 1/10W	R150	1-216-105-00	METAL GLAZE	220K 5% 1/10W
R79	1-216-045-00	METAL GLAZE	680 5% 1/10W	R151	1-216-113-00	METAL GLAZE	470K 5% 1/10W
R80	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W	R152	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R81	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W	R153	1-216-061-00	METAL GLAZE	3.3K 5% 1/10W
R82	1-216-045-00	METAL GLAZE	680 5% 1/10W	R154	1-216-061-00	METAL GLAZE	3.3K 5% 1/10W
R83	1-216-045-00	METAL GLAZE	680 5% 1/10W	R155	1-216-061-00	METAL GLAZE	3.3K 5% 1/10W
R84	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W	R156	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W
R85	1-216-045-00	METAL GLAZE	680 5% 1/10W	R157	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W
R86	1-216-045-00	METAL GLAZE	680 5% 1/10W	R158	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W
R87	1-216-045-00	METAL GLAZE	680 5% 1/10W	R159	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R88	1-216-045-00	METAL GLAZE	680 5% 1/10W	R160	1-216-049-00	METAL GLAZE	1K 5% 1/10W
R89	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W	R162	1-216-037-00	METAL GLAZE	330 5% 1/10W
R90	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W	R163	1-216-037-00	METAL GLAZE	330 5% 1/10W
R91	1-216-045-00	METAL GLAZE	680 5% 1/10W	R164	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W
R92	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W	R165	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W
R93	1-216-045-00	METAL GLAZE	680 5% 1/10W	R166	1-216-025-00	METAL GLAZE	100 5% 1/10W
R100	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R167	1-216-037-00	METAL GLAZE	330 5% 1/10W
R101	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R168	1-216-067-00	METAL GLAZE	5.6K 5% 1/10W
R102	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	R169	1-216-057-00	METAL GLAZE	2.2K 5% 1/10W
R103	1-216-085-00	METAL GLAZE	33K 5% 1/10W	R170	1-216-057-00	METAL GLAZE	2.2K 5% 1/10W
R104	1-216-085-00	METAL GLAZE	33K 5% 1/10W				

Y

M1

The components identified by shading and mark Δ are critical for safety.
Replace only with part number specified.

Les composants identifiés par une trame et une marque Δ sont critiques pour la sécurité.
Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK
R171	1-216-055-00	METAL GLAZE	1.8K 5% 1/10W	C209 Δ	1-162-131-11	CERAMIC	220PF 10% 2KV
R172	1-216-085-00	METAL GLAZE	33K 5% 1/10W	C210 Δ	1-162-131-11	CERAMIC	220PF 10% 2KV
R173	1-216-041-00	METAL GLAZE	470 5% 1/10W	C211 Δ	1-162-131-11	CERAMIC	220PF 10% 2KV
R174	1-216-079-00	METAL GLAZE	18K 5% 1/10W	C212 Δ	1-162-131-11	CERAMIC	220PF 10% 2KV
R175	1-216-049-00	METAL GLAZE	1K 5% 1/10W	C213 Δ	1-126-911-11	ELECT	47MF 0 200V
R176	1-216-065-00	METAL GLAZE	4.7K 5% 1/10W	C214 Δ	1-126-911-11	ELECT	47MF 0 200V
R177	1-216-129-00	METAL GLAZE	2.2M 5% 1/10W	C215 Δ	1-126-913-11	ELECT	220MF 0 160V
R178	1-216-045-00	METAL GLAZE	680 5% 1/10W	C216 Δ	1-126-913-11	ELECT	220MF 0 160V
R179	1-216-073-00	METAL GLAZE	10K 5% 1/10W	C217 Δ	1-126-912-11	ELECT	33MF 0 250V
R181	1-216-089-00	METAL GLAZE	47K 5% 1/10W	C218 Δ	1-126-913-11	ELECT	220MF 0 160V
R182	1-216-033-00	METAL GLAZE	220 5% 1/10W	C219 Δ	1-130-483-00	MYLAR	0.01MF 5% 50V
R183	1-216-033-00	METAL GLAZE	220 5% 1/10W	C221 Δ	1-130-493-00	MYLAR	0.068MF 5% 50V
R184	1-216-063-00	METAL GLAZE	3.9K 5% 1/10W	C222 Δ	1-130-485-00	MYLAR	0.015MF 5% 50V
R185	1-216-295-00	METAL GLAZE	0 5% 1/10W	C223 Δ	1-130-485-00	MYLAR	0.015MF 5% 50V
R187	1-216-295-00	METAL GLAZE	0 5% 1/10W	C224 Δ	1-126-911-11	ELECT	47MF 0 200V
R189	1-216-055-00	METAL GLAZE	1.8K 5% 1/10W	C225 Δ	1-124-907-11	ELECT	10MF 20% 50V
<SWITCH>				C226 Δ	1-124-478-11	ELECT	100MF 20% 25V
SW1	1-570-598-11	SWITCH, DIP		C227 Δ	1-124-443-00	ELECT	100MF 20% 10V
SW2	1-570-204-21	SWITCH, KEY BOARD		C228 Δ	1-130-495-00	MYLAR	0.1MF 5% 50V
<CRYSTAL>				C229 Δ	1-130-495-00	MYLAR	0.1MF 5% 50V
X1	1-578-687-11	VIBRATOR, CRYSTAL		C230 Δ	1-124-902-00	ELECT	0.47MF 20% 50V
X2	1-577-116-21	VIBRATOR, CRYSTAL		C231 Δ	1-161-925-00	CERAMIC	100PF 10% 500V
X3	1-567-192-11	OSCILLATOR, CERAMIC		C232 Δ	1-161-925-00	CERAMIC	100PF 10% 500V
X4	1-577-353-11	VIBRATOR, CERAMIC		<CONNECTOR>			
*****				CN103A Δ	1-535-419-00	TAB, FASTEN (PCB)	
M1 BOARD (SOPS-1036)				CN104A Δ	1-535-419-00	TAB, FASTEN (PCB)	
*****				CN106A Δ	1-560-549-00	PIN (WITH V CONNECTOR BASE) 3P	
Δ 1-543-060-00	CORE			CN107A Δ	1-535-419-00	TAB, FASTEN (PCB)	
Δ *2-643-841-01	SHEET, INSULATING			CN108A Δ	1-535-419-00	TAB, FASTEN (PCB)	
Δ *4-873-829-02	HEAT SINK			CN109A Δ	1-535-419-00	TAB, FASTEN (PCB)	
<CAPACITOR>				CN110A Δ	1-535-419-00	TAB, FASTEN (PCB)	
C108 Δ	1-161-743-12	CERAMIC	0.0047MF 400V	CN111A Δ	1-535-419-00	TAB, FASTEN (PCB)	
C109 Δ	1-125-593-11	ELECT (BLOCK)	2000MF 20% 250V	CN202A Δ	1-560-894-00	PIN, CONNECTOR 6P	
C110 Δ	1-125-593-11	ELECT (BLOCK)	2000MF 20% 250V	<DIODE>			
C111 Δ	1-125-593-11	ELECT (BLOCK)	2000MF 20% 250V	D101 Δ	8-719-500-27	DIODE S15VB60	
C112 Δ	1-125-593-11	ELECT (BLOCK)	2000MF 20% 250V	D102 Δ	8-719-210-21	DIODE 11EQS04	
C114 Δ	1-136-626-11	FILM	1MF 10% 250V	D103 Δ	8-719-210-21	DIODE 11EQS04	
C115 Δ	1-136-626-11	FILM	1MF 10% 250V	D201 Δ	8-719-971-20	DIODE ERC38-06	
C116 Δ	1-136-626-11	FILM	1MF 10% 250V	D202 Δ	8-719-971-20	DIODE ERC38-06	
C117 Δ	1-136-626-11	FILM	1MF 10% 250V	D203 Δ	8-719-971-20	DIODE ERC38-06	
C118 Δ	1-161-915-00	CERAMIC	0.001MF 10% 500V	D204 Δ	8-719-971-20	DIODE ERC38-06	
C119 Δ	1-161-915-00	CERAMIC	0.001MF 10% 500V	D205 Δ	8-719-979-28	DIODE ESAD39-06C	
C120 Δ	1-136-202-11	FILM	0.33MF 5% 400V	D206 Δ	8-719-979-29	DIODE ESAD39-06N	
C121 Δ	1-136-202-11	FILM	0.33MF 5% 400V	D207 Δ	8-719-911-55	DIODE U05G	
C122 Δ	1-161-741-00	CERAMIC	0.001MF 10% 400V	D208 Δ	8-719-911-55	DIODE U05G	
C124 Δ	1-161-743-12	CERAMIC	0.0047MF 400V	D209 Δ	8-719-109-89	DIODE RD5.6ES-B2	
C125 Δ	1-161-743-12	CERAMIC	0.0047MF 400V	D210 Δ	8-719-911-19	DIODE ISS119	
C201 Δ	1-102-030-00	CERAMIC	330PF 10% 500V	D211 Δ	8-719-911-19	DIODE ISS119	
C202 Δ	1-102-030-00	CERAMIC	330PF 10% 500V	D213 Δ	8-719-110-88	DIODE RD39ES-B2	
C203 Δ	1-102-030-00	CERAMIC	330PF 10% 500V	D214 Δ	8-719-110-88	DIODE RD39ES-B2	
C204 Δ	1-102-030-00	CERAMIC	330PF 10% 500V	D215 Δ	8-719-911-19	DIODE ISS119	
C205 Δ	1-162-558-11	CERAMIC	100PF 10% 2KV	D216 Δ	8-719-911-19	DIODE ISS119	
C206 Δ	1-162-558-11	CERAMIC	100PF 10% 2KV	D218 Δ	8-719-912-20	DIODE ISS120	
C207 Δ	1-162-558-11	CERAMIC	100PF 10% 2KV	D219 Δ	8-719-912-20	DIODE ISS120	
C208 Δ	1-162-558-11	CERAMIC	100PF 10% 2KV	D220 Δ	8-719-911-19	DIODE ISS119	
<FUSE>				F103 Δ	1-532-496-11	FUSE, THERMO (10A/250V)	

The components identified by shading and mark Δ are critical for safety.
Replace only with part number specified.

Les composants identifiés par une trame et une marque Δ sont critiques pour la sécurité.
Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

VPH-1271Q
RM-1271

M1

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK
<IC>				R221	Δ 1-249-419-11	CARBON 1.5K 5% 1/4W	
IC201	Δ 8-759-135-80	IC UPC358C		R222	Δ 1-249-417-11	CARBON 1K 5% 1/4W	
IC202	Δ 8-759-908-15	IC TL431CLP		R223	Δ 1-249-426-11	CARBON 5.6K 5% 1/4W	
IC203	Δ 8-759-135-80	IC UPC358C		R224	Δ 1-249-425-11	CARBON 4.7K 5% 1/4W	
IC204	Δ 8-759-908-15	IC TL431CLP		R226	Δ 1-247-747-11	CARBON 470 5% 1/2W	F
<COIL>				R227	Δ 1-247-747-11	CARBON 470 5% 1/2W	F
L104	Δ 1-424-058-11	LFT		R228	Δ 1-215-431-00	METAL 2.7K 1% 1/4W	
L201	Δ 1-412-263-11	COIL, CHOKE (CCLU160708Z) 22MMH		R229	Δ 1-215-456-00	METAL 30K 1% 1/4W	
L202	Δ 1-412-264-11	COIL, CHOKE (CCLU270817Z) 1.36MMH		R229	Δ 1-215-457-00	METAL 33K 1% 1/4W	
L203	Δ 1-408-949-11	COIL (WITH CORE) (CHOKE COIL)		R229	Δ 1-215-458-00	METAL 36K 1% 1/4W	
L204	Δ 1-421-370-00	COIL, CHOKE		R229	Δ 1-215-459-00	METAL 39K 1% 1/4W	
<TRANSISTOR>				R229	Δ 1-215-460-00	METAL 43K 1% 1/4W	
Q101	Δ 1-808-107-11	TRANSISTOR 2SK827		R229	Δ 1-215-461-00	METAL 47K 1% 1/4W	
Q102	Δ 1-808-107-11	TRANSISTOR 2SK827		R229	Δ 1-215-462-00	METAL 51K 1% 1/4W	
Q103	Δ 1-808-107-11	TRANSISTOR 2SK827		R229	Δ 1-215-463-00	METAL 56K 1% 1/4W	
Q104	Δ 1-808-107-11	TRANSISTOR 2SK827		R229	Δ 1-215-464-00	METAL 62K 1% 1/4W	
Q105	Δ 8-729-140-93	TRANSISTOR 2SB733-34		R230	Δ 1-249-426-11	CARBON 5.6K 5% 1/4W	
Q106	Δ 8-729-140-93	TRANSISTOR 2SB733-34		R231	Δ 1-249-426-11	CARBON 5.6K 5% 1/4W	
Q201	Δ 8-729-821-53	TRANSISTOR 2SC3042-N		R232	Δ 1-215-473-00	METAL 150K 1% 1/4W	
Q202	Δ 8-729-105-97	TRANSISTOR 2SA1156-L		R233	Δ 1-215-441-00	METAL 6.8K 1% 1/4W	
Q203	Δ 8-729-175-22	TRANSISTOR 2SC2752-M		R234	Δ 1-215-469-00	METAL 100K 1% 1/4W	
Q204	Δ 8-729-173-38	TRANSISTOR 2SA733-K		R235	Δ 1-215-469-00	METAL 100K 1% 1/4W	
Q205	Δ 8-729-173-38	TRANSISTOR 2SA733-K		R236	Δ 1-215-436-00	METAL 4.3K 1% 1/4W	
Q206	Δ 8-729-173-38	TRANSISTOR 2SA733-K		R237	Δ 1-215-902-11	METAL OXIDE 47K 5% 2W	F
Q207	Δ 8-729-173-38	TRANSISTOR 2SA733-K		R238	Δ 1-215-902-11	METAL OXIDE 47K 5% 2W	F
Q208	Δ 8-729-208-04	TRANSISTOR 2SK422		R239	Δ 1-205-625-00	WIREWOUND 220 5% 5W	F
Q209	Δ 8-729-208-04	TRANSISTOR 2SK422		R240	Δ 1-205-625-00	WIREWOUND 220 5% 5W	F
<RESISTOR>				R241	Δ 1-249-432-11	CARBON 18K 5% 1/4W	
R102	Δ 1-205-916-11	WIREWOUND 5 5% 20W	F	R242	Δ 1-249-426-11	CARBON 5.6K 5% 1/4W	
R103	Δ 1-205-916-11	WIREWOUND 5 5% 20W	F	R243	Δ 1-249-431-11	CARBON 15K 5% 1/4W	
R104	Δ 1-205-624-00	WIREWOUND 100 5% 5W	F	R244	Δ 1-249-413-11	CARBON 470 5% 1/4W	
R105	Δ 1-247-696-11	CARBON 47 5% 1/4W	F	R245	Δ 1-249-431-11	CARBON 15K 5% 1/4W	
R106	Δ 1-247-696-11	CARBON 47 5% 1/4W	F	R246	Δ 1-247-893-11	CARBON 390K 5% 1/4W	
R107	Δ 1-247-696-11	CARBON 47 5% 1/4W	F	R247	Δ 1-215-465-00	METAL 68K 1% 1/4W	
R108	Δ 1-247-696-11	CARBON 47 5% 1/4W	F	R248	Δ 1-215-433-00	METAL 3.3K 1% 1/4W	
R109	Δ 1-249-421-11	CARBON 2.2K 5% 1/4W		R249	Δ 1-215-465-00	METAL 68K 1% 1/4W	
R110	Δ 1-249-421-11	CARBON 2.2K 5% 1/4W		R250	Δ 1-215-465-00	METAL 68K 1% 1/4W	
R111	Δ 1-205-624-00	WIREWOUND 100 5% 5W	F	R251	Δ 1-215-433-00	METAL 3.3K 1% 1/4W	
R201	Δ 1-205-625-00	WIREWOUND 220 5% 5W	F	R252	Δ 1-215-447-00	METAL 12K 1% 1/4W	
R202	Δ 1-205-625-00	WIREWOUND 220 5% 5W	F	R253	Δ 1-215-447-00	METAL 12K 1% 1/4W	
R203	Δ 1-249-429-11	CARBON 10K 5% 1/4W		R254	Δ 1-215-413-00	METAL 470 1% 1/4W	
R204	Δ 1-249-441-11	CARBON 100K 5% 1/4W		R255	Δ 1-216-377-11	METAL OXIDE 4.7 5% 2W	F
R205	Δ 1-249-441-11	CARBON 100K 5% 1/4W		<VARIABLE RESISTOR>			
R206	Δ 1-249-405-11	CARBON 100 5% 1/4W		RV201	Δ 1-228-990-00	RES, ADJ, METAL GLAZE 1K	
R207	Δ 1-249-417-11	CARBON 1K 5% 1/4W		RV202	Δ 1-228-990-00	RES, ADJ, METAL GLAZE 1K	
R208	Δ 1-215-477-00	METAL 220K 1% 1/4W		<RELAY>			
R209	Δ 1-215-477-00	METAL 220K 1% 1/4W		RY101	Δ 1-515-450-12	RELAY, POWER	
R210	Δ 1-215-445-00	METAL 10K 1% 1/4W		<TRANSFORMER>			
R212	Δ 1-205-676-11	WIREWOUND 4.7 5% 5W	F	T101	Δ 1-449-845-11	TRANSFORMER, CONVERTER	
R213	Δ 1-215-477-00	METAL 220K 1% 1/4W		T102	Δ 1-421-819-11	TRANSFORMER, CURRENT	
R214	Δ 1-215-477-00	METAL 220K 1% 1/4W		T103	Δ 1-437-188-11	TRANSFORMER, DRIVE	
R215	Δ 1-215-445-00	METAL 10K 1% 1/4W		T104	Δ 1-437-188-11	TRANSFORMER, DRIVE	
R216	Δ 1-249-424-11	CARBON 3.9K 5% 1/4W		<ARRESTER>			
R217	Δ 1-247-887-00	CARBON 220K 5% 1/4W		VZ101	Δ 1-576-084-11	ARRESTER, GUS TUBE (M2P-470L)	
R218	Δ 1-247-887-00	CARBON 220K 5% 1/4W					
R219	Δ 1-247-895-00	CARBON 470K 5% 1/4W					
R220	Δ 1-247-903-00	CARBON 1M 5% 1/4W					

C1

M2

The components identified by shading and mark Δ are critical for safety.
Replace only with part number specified.

Les composants identifiés par une trame et une marque Δ sont critiques pour la sécurité.
Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK
*****				*****			
		C1 BOARD (SOPS-1036)				M2 BOARD (SOPS-1036)	
		*****				*****	
		<CAPACITOR>				<CAPACITOR>	
C51	Δ 1-130-471-00	MYLAR	0.001MF 5% 50V	R69	Δ 1-249-405-11	CARBON	100 5% 1/4W
C52	Δ 1-130-471-00	MYLAR	0.001MF 5% 50V	R70	Δ 1-249-421-11	CARBON	2.2K 5% 1/4W
C53	Δ 1-124-902-00	ELECT	0.47MF 20% 50V	R71	Δ 1-215-469-00	METAL	100K 1% 1/4W
C54	Δ 1-124-478-11	ELECT	100MF 20% 25V				
C56	Δ 1-130-483-00	MYLAR	0.01MF 5% 50V				
C57	Δ 1-130-495-00	MYLAR	0.1MF 5% 50V				
C58	Δ 1-124-910-11	ELECT	47MF 20% 50V				
C59	Δ 1-124-902-00	ELECT	0.47MF 20% 50V				
		<CONNECTOR>					
CN51	Δ 1-560-741-00	PIN, CONNECTOR 12P					
CN52	Δ 1-564-517-11	PLUG, CONNECTOR 2P					
		<DIODE>					
D51	Δ 8-719-210-21	DIODE 11EQS04					
D52	Δ 8-719-210-21	DIODE 11EQS04					
D53	Δ 8-719-210-21	DIODE 11EQS04					
D54	Δ 8-719-210-21	DIODE 11EQS04					
D55	Δ 8-719-210-21	DIODE 11EQS04					
D56	Δ 8-719-210-21	DIODE 11EQS04					
D57	Δ 8-719-911-19	DIODE 1SS119					
D58	Δ 8-719-107-87	THYRISTOR 03P2M					
D59	Δ 8-719-911-19	DIODE 1SS119					
		<IC>					
IC51	Δ 8-759-906-62	IC MB3759P-SNY					
		<COIL>					
L51	Δ 1-410-466-41	INDUCTOR 4.7UH					
		<TRANSISTOR>					
Q53	Δ 8-729-173-38	TRANSISTOR 2SA733-K					
		<RESISTOR>					
R51	Δ 1-249-410-11	CARBON	270 5% 1/4W				
R52	Δ 1-249-417-11	CARBON	1K 5% 1/4W				
R53	Δ 1-249-417-11	CARBON	1K 5% 1/4W				
R54	Δ 1-249-417-11	CARBON	1K 5% 1/4W				
R56	Δ 1-249-433-11	CARBON	22K 5% 1/4W				
R57	Δ 1-247-897-11	CARBON	560K 5% 1/4W				
R58	Δ 1-249-437-11	CARBON	47K 5% 1/4W				
R59	Δ 1-249-405-11	CARBON	100 5% 1/4W				
R60	Δ 1-247-885-00	CARBON	180K 5% 1/4W				
R61	Δ 1-249-421-11	CARBON	2.2K 5% 1/4W				
R62	Δ 1-249-421-11	CARBON	2.2K 5% 1/4W				
R63	Δ 1-249-421-11	CARBON	2.2K 5% 1/4W				
R64	Δ 1-247-895-00	CARBON	470K 5% 1/4W				
R65	Δ 1-249-425-11	CARBON	4.7K 5% 1/4W				
R66	Δ 1-249-426-11	CARBON	5.6K 5% 1/4W				
R67	Δ 1-249-425-11	CARBON	4.7K 5% 1/4W				
R68	Δ 1-249-415-11	CARBON	680 5% 1/4W				

The components identified by shading and mark Δ are critical for safety. Replace only with part number specified.

Les composants identifiés par une trame et une marque Δ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

VPH-1271Q
RM-1271

M2

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK
C290	Δ 1-124-478-11	ELECT	100MF 20%	L252	Δ 1-412-266-11	COIL, CHOKE (CCL U230914Z) 136UH	
C291	Δ 1-130-495-00	MYLAR	0.1MF 5%	L253	Δ 1-412-265-11	COIL, CHOKE (CCL U230914Z) 2.25MMH	
C292	Δ 1-130-495-00	MYLAR	0.1MF 5%	L254	Δ 1-421-465-00	COIL, FERRITE CHOKE 68UH	
C293	Δ 1-161-925-00	CERAMIC	100PF 10%	L255	Δ 1-421-370-00	COIL, CHOKE	
C294	Δ 1-161-925-00	CERAMIC	100PF 10%	L256	Δ 1-421-370-00	COIL, CHOKE	
C295	Δ 1-161-925-00	CERAMIC	100PF 10%	L257	Δ 1-421-370-00	COIL, CHOKE	
C296	Δ 1-161-925-00	CERAMIC	100PF 10%	L258	Δ 1-421-370-00	COIL, CHOKE	
C297	Δ 1-161-925-00	CERAMIC	100PF 10%	L259	Δ 1-421-465-00	COIL, FERRITE CHOKE 68UH	
C298	Δ 1-161-925-00	CERAMIC	100PF 10%				
<CONNECTOR>				<IC LINK>			
CN151	Δ 1-560-549-00	PIN (WITH V CONNECTOR BASE) 3P		PS151	Δ 1-532-605-11	LINK, IC	
CN252	Δ 1-560-894-00	PIN, CONNECTOR 6P		PS251	Δ 1-532-679-11	LINK, IC	
CN254	Δ 1-560-891-00	PIN, CONNECTOR 3P		<TRANSISTOR>			
CN255	Δ 1-560-891-00	PIN, CONNECTOR 3P		Q151	Δ 1-808-107-11	TRANSISTOR 2SK827	
<DIODE>					Δ 9-983-709-01	RUBBER (STB-CR07), RADIATION; Q151	
D151	Δ 8-719-210-21	DIODE 11EQS04		Q152	Δ 1-808-107-11	TRANSISTOR 2SK827	
D152	Δ 8-719-210-21	DIODE 11EQS04			Δ 9-983-709-01	RUBBER (STB-CR07), RADIATION; Q152	
D153	Δ 8-719-300-70	DIODE RH-1C		Q153	Δ 8-729-140-93	TRANSISTOR 2SB733-34	
D154	Δ 8-719-912-20	DIODE ISS120		Q154	Δ 8-729-140-93	TRANSISTOR 2SB733-34	
D155	Δ 8-719-912-20	DIODE ISS120		Q155	Δ 8-729-802-08	TRANSISTOR 2SC3150	
D156	Δ 8-719-109-89	DIODE RD5.6ES-B2		Q156	Δ 8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE	
D158	Δ 8-719-912-20	DIODE ISS120		Q251	Δ 8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE	
D159	Δ 8-719-912-20	DIODE ISS120		Q252	Δ 8-729-188-23	TRANSISTOR 2SD882-Q	
D251	Δ 8-719-302-81	DIODE FMG-24S			Δ 9-983-709-01	RUBBER (STB-CR07), RADIATION; Q252	
D252	Δ 8-719-313-14	DIODE FML-22S		Q253	Δ 8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE	
D253	Δ 8-719-302-60	DIODE FML-32S		Q254	Δ 8-729-140-97	TRANSISTOR 2SB734-34	
D254	Δ 1-807-793-21	DIODE FML-22R		Q255	Δ 8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE	
D255	Δ 1-807-793-21	DIODE FML-22R		Q256	Δ 8-729-208-04	TRANSISTOR 2SK422	
D256	Δ 8-719-302-82	DIODE FMG-24R		Q257	Δ 8-729-208-04	TRANSISTOR 2SK422	
D265	Δ 8-719-110-88	DIODE RD39ES-B2		Q258	Δ 8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE	
D266	Δ 8-719-110-88	DIODE RD39ES-B2		Q259	Δ 8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE	
D267	Δ 8-719-200-02	DIODE 10E-2		Q260	Δ 8-729-119-78	TRANSISTOR 2SC2785-HFE	
D268	Δ 8-719-200-02	DIODE 10E-2		<RESISTOR>			
D270	Δ 8-719-911-19	DIODE ISS119		R151	Δ 1-205-622-00	WIREWOUND 33 5% 5W F	
D271	Δ 8-719-911-19	DIODE ISS119		R152	Δ 1-247-696-11	CARBON 47 5% 1/4W F	
D272	Δ 8-719-911-19	DIODE ISS119		R153	Δ 1-247-696-11	CARBON 47 5% 1/4W F	
D273	Δ 8-719-911-19	DIODE ISS119		R154	Δ 1-247-717-11	CARBON 2.2K 5% 1/4W	
D274	Δ 8-719-911-19	DIODE ISS119		R155	Δ 1-247-717-11	CARBON 2.2K 5% 1/4W	
D275	Δ 8-719-911-19	DIODE ISS119		R156	Δ 1-215-902-11	METAL OXIDE 47K 5% 2W F	
D276	Δ 8-719-109-89	DIODE RD5.6ES-B2		R157	Δ 1-215-902-11	METAL OXIDE 47K 5% 2W F	
D277	Δ 8-719-110-41	DIODE RD15ES-B2		R158	Δ 1-246-539-00	CARBON 560K 5% 1/4W	
D278	Δ 8-719-110-48	DIODE RD18ES-B1		R159	Δ 1-246-539-00	CARBON 560K 5% 1/4W	
D279	Δ 8-719-109-97	DIODE RD6.8ES-B2		R160	Δ 1-247-733-11	CARBON 33 5% 1/2W	
D280	Δ 8-719-110-33	DIODE RD12ES-B3		R161	Δ 1-247-713-11	CARBON 1K 5% 1/4W	
D281	Δ 8-719-313-16	DIODE AU02A		R162	Δ 1-249-407-11	CARBON 150 5% 1/4W	
D282	Δ 8-719-210-21	DIODE 11EQS04		R163	Δ 1-249-390-11	CARBON 5.6 5% 1/4W	
D283	Δ 8-719-109-84	DIODE RD5.1ES-B1		R164	Δ 1-249-405-11	CARBON 100 5% 1/4W	
D284	Δ 8-719-109-97	DIODE RD6.8ES-B2		R165	Δ 1-247-741-11	CARBON 150 5% 1/2W F	
D285	Δ 8-719-911-19	DIODE ISS119		R166	Δ 1-249-393-11	CARBON 10 5% 1/4W	
D286	Δ 8-719-911-19	DIODE ISS119		R251	Δ 1-205-631-00	WIREWOUND 15 5% 5W F	
<IC>				R252	Δ 1-205-631-00	WIREWOUND 15 5% 5W F	
IC251	Δ 8-759-908-15	IC TL431CLP		R253	Δ 1-216-359-00	METAL OXIDE 6.8 5% 1W F	
IC252	Δ 8-759-135-80	IC UPC358C		R254	Δ 1-247-747-11	CARBON 470 5% 1/2W	
IC253	Δ 8-759-143-00	IC UPC7805HF		R255	Δ 1-247-747-11	CARBON 470 5% 1/2W	
<COIL>				R256	Δ 1-249-434-11	CARBON 27K 5% 1/4W	
L151	Δ 1-424-058-11	LFT		R258	Δ 1-249-437-11	CARBON 47K 5% 1/4W	
L251	Δ 1-412-266-11	COIL, CHOKE (CCL U230914Z) 136UH		R259	Δ 1-249-435-11	CARBON 33K 5% 1/4W	
				R260	Δ 1-249-417-11	CARBON 1K 5% 1/4W	
				R261	Δ 1-215-424-00	METAL 1.3K 1% 1/4W	

M2

C2

The components identified by shading and mark Δ are critical for safety.
Replace only with part number specified.

Les composants identifiés par une trame et une marque Δ sont critiques pour la sécurité.
Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK	REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK
R262	Δ 1-249-417-11	CARBON	1K 5% 1/4W	D51	Δ 8-719-911-19	DIODE 1SS119	
R263	Δ 1-215-452-00	METAL	20K 1% 1/4W	D52	Δ 8-719-911-19	DIODE 1SS119	
R264	Δ 1-249-417-11	CARBON	1K 5% 1/4W	D53	Δ 8-719-911-19	DIODE 1SS119	
R265	Δ 1-215-448-00	METAL	13K 1% 1/4W	D54	Δ 8-719-911-19	DIODE 1SS119	
R266	Δ 1-215-420-00	METAL	910 1% 1/4W	D55	Δ 8-719-210-21	DIODE 11EQS04	
R267	Δ 1-205-911-11	WIREWOUND	10 5% 5W F	D56	Δ 8-719-210-21	DIODE 11EQS04	
R268	Δ 1-247-711-11	CARBON	680 5% 1/4W	D57	Δ 8-719-911-19	DIODE 1SS119	
R269	Δ 1-247-700-11	CARBON	100 5% 1/4W	D58	Δ 8-719-107-87	THYRISTOR 03P2M	
R270	Δ 1-215-430-00	METAL	2.4K 1% 1/4W	D59	Δ 8-719-911-19	DIODE 1SS119	
R271	Δ 1-249-421-11	CARBON	2.2K 5% 1/4W				
R272	Δ 1-249-397-11	CARBON	22 5% 1/4W			<IC>	
R273	Δ 1-249-419-11	CARBON	1.5K 5% 1/4W	IC51	Δ 8-759-906-62	IC MB3759P-SNY	
R274	Δ 1-249-432-11	CARBON	18K 5% 1/4W			<COIL>	
R275	Δ 1-249-421-11	CARBON	2.2K 5% 1/4W	L51	Δ 1-410-466-41	INDUCTOR 4.7UH	
R276	Δ 1-249-421-11	CARBON	2.2K 5% 1/4W			<TRANSISTOR>	
R277	Δ 1-249-421-11	CARBON	2.2K 5% 1/4W	Q53	Δ 8-729-173-38	TRANSISTOR 2SA733-K	
R278	Δ 1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W			<RESISTOR>	
R279	Δ 1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W	R51	Δ 1-249-411-11	CARBON 330 5% 1/4W	
R280	Δ 1-249-417-11	CARBON	1K 5% 1/4W	R52	Δ 1-249-410-11	CARBON 270 5% 1/4W	
R281	Δ 1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W	R53	Δ 1-249-417-11	CARBON 1K 5% 1/4W	
R282	Δ 1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W	R54	Δ 1-249-417-11	CARBON 1K 5% 1/4W	
R283	Δ 1-249-431-11	CARBON	15K 5% 1/4W	R55	Δ 1-215-437-00	METAL 4.7K 1% 1/4W	
R284	Δ 1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W	R56	Δ 1-247-903-00	CARBON 1M 5% 1/4W	
R285	Δ 1-249-417-11	CARBON	1K 5% 1/4W	R57	Δ 1-247-897-11	CARBON 560K 5% 1/4W	
R286	Δ 1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W	R58	Δ 1-249-433-11	CARBON 22K 5% 1/4W	
R287	Δ 1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W	R59	Δ 1-249-417-11	CARBON 1K 5% 1/4W	
R288	Δ 1-249-431-11	CARBON	15K 5% 1/4W	R60	Δ 1-249-425-11	CARBON 4.7K 5% 1/4W	
R289	Δ 1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W	R61	Δ 1-249-421-11	CARBON 2.2K 5% 1/4W	
		<VARIABLE RESISTOR>		R62	Δ 1-249-425-11	CARBON 4.7K 5% 1/4W	
RV251	Δ 1-228-990-00	RES, ADJ, METAL GLAZE 1K		R63	Δ 1-249-425-11	CARBON 4.7K 5% 1/4W	
		<TRANSFORMER>		R64	Δ 1-247-895-00	CARBON 470K 5% 1/4W	
T151	Δ 1-449-846-11	TRANSFORMER, CONVERTER		R65	Δ 1-249-425-11	CARBON 4.7K 5% 1/4W	
T152	Δ 1-421-819-11	TRANSFORMER, CURRENT		R66	Δ 1-249-423-11	CARBON 3.3K 5% 1/4W	
T153	Δ 1-437-188-11	TRANSFORMER, DRIVE		R67	Δ 1-249-426-11	CARBON 5.6K 5% 1/4W	
T154	Δ 1-437-188-11	TRANSFORMER, DRIVE		R68	Δ 1-249-415-11	CARBON 680 5% 1/4W	
T155	Δ 1-449-847-11	TRANSFORMER, CONVERTER		R69	Δ 1-249-405-11	CARBON 100 5% 1/4W	
		*****		R70	Δ 1-249-421-11	CARBON 2.2K 5% 1/4W	
		C2 BOARD (SOPS-1036)		R71	Δ 1-249-427-11	CARBON 6.8K 5% 1/4W	
		*****				*****	
		<CAPACITOR>				MISCELLANEOUS	
C51	Δ 1-130-471-00	MYLAR	0.001MF 5% 50V			*****	
C52	Δ 1-130-471-00	MYLAR	0.001MF 5% 50V	Δ 1-236-592-11	FILTER BLOCK, NOISE (M3A BOARD)		
C53	Δ 1-124-902-00	ELECT	0.47MF 20% 50V	Δ 1-238-755-11	RESISTOR ASS'Y, HIGH-VOLTAGE		
C54	Δ 1-124-478-11	ELECT	100MF 20% 25V	Δ 1-413-701-11	SWITCHING REGULATOR (SOPS-1036)		
C55	Δ 1-130-471-00	FILM	0.001MF 5% 50V	Δ 1-451-355-11	DEFLECTION YOKE (Y636PJ)		
C56	Δ 1-130-481-00	MYLAR	0.0068MF 5% 50V	Δ 1-452-429-21	NECK ASS'Y, PICTURE TUBE (NA366)		
C57	Δ 1-130-495-00	MYLAR	0.1MF 5% 50V	Δ 1-452-487-31	NECK ASS'Y, PICTURE TUBE (NA363A)		
C58	Δ 1-124-907-11	ELECT	10MF 20% 50V	Δ 1-453-108-11	DC BLOCK, HIGH-VOLTAGE		
C59	Δ 1-124-907-11	ELECT	10MF 20% 50V	Δ 1-453-108-31	DC BLOCK, HIGH-VOLTAGE		
		<CONNECTOR>		1-466-674-11	INTERFACE UNIT (IFB-11)		
CN51	Δ 1-560-741-00	PIN, CONNECTOR 12P		1-503-255-00	SPEAKER		
CN52	Δ 1-564-517-11	PLUG, CONNECTOR 2P		1-533-227-11	HOLDER, FUSE (DIA. 5.2)		
		<DIODE>		1-541-923-31	FAN, DC		
				1-541-950-11	FAN, DC		
				*1-555-110-00	CABLE, P-P		
				Δ 1-559-865-31	LEAD ASS'Y, HIGH-VOLTAGE		

The components identified by shading and mark Δ are critical for safety.
Replace only with part number specified.

Les composants identifiés par une trame et une marque Δ sont critiques pour la sécurité.
Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARK
	*1-575-091-11	CABLE, P-P	
	1-575-092-11	CONNECTOR ASS'Y, MULTI 14P	
	1-575-100-11	COBLE, MINIATURE PLUG	
	Δ 1-580-375-11	INLET 3P	
	1-941-648-22	CONNECTOR ASS'Y, MICRO 2P	
	Δ 1-944-506-12	HARNESS (P)	
C901	Δ 1-136-890-11	CAP, METALIZED FILM 0.33MF	
C902	Δ 1-162-168-00	CAP, CERAMIC 3300PF E, F	
C903	Δ 1-162-168-00	CAP, CERAMIC 3300PF E, F	
F901	Δ 1-576-111-11	FUSE (CES-10A-N1) 10A/125V	
R901	Δ 1-202-719-00	RES, SOLID 1.00M 10% 1/2W	
S901	Δ 1-572-067-11	SWITCH, PUSH (1KEY) (AC POWER)	
V902	Δ 8-736-221-05	PICTURE TUBE 07MP G	
V903	Δ 8-736-222-05	PICTURE TUBE 07MP B	
V901	Δ 8-736-223-05	PICTURE TUBE 07MP R	

ACCESSORIES & PACKING MATERIALS

PART NO.	DESCRIPTION	REMARK
*A-1280-414-A	RC BOARD, COMPLETE	
A-1470-928-A	COMMANDER ASS'Y (RM-1271)	
*A-1499-937-A	X BOARD, COMPLETE	
X-4029-240-2	BAG ASS'Y, WASHER	
X-4029-241-2	BAG ASS'Y, WASHER	
*X-4029-335-1	PLATE ASS'Y, BOTTOM	
X-4395-576-3	BAG ASS'Y, WASHER	
X-4395-577-3	BAG ASS'Y, WASHER	
X-4395-578-1	SPACER (0) ASS'Y, LENS	
X-4395-579-1	SPACER (2) ASS'Y, LENS	
Δ 1-559-303-21	CODE, POWER	
1-575-100-11	CABLE, MINIATURE PLUG	
2-357-277-01	PANEL, FRONT	
3-562-223-00	TERMINAL BOARD, POSITIVE	
*3-704-333-01	SHEET (STANDARD), PROTECTION	
3-754-258-21	MANUAL, INSTRUCTION	
3-754-259-21	MANUAL, INSTRUCTION	
*4-030-571-01	CUSHION (LOWER) (ASS'Y)	
*4-030-572-01	PALLET, WOODEN	
*4-030-574-01	TRAY	
4-032-658-01	KEY TOP	
4-032-660-01	SHEET, RUBBER	
*4-034-258-01	INDIVIDUAL CARTON	
4-374-469-01	FOOT, RUBBER	
*4-388-954-01	BAG, PROTECTION	
4-395-501-01	KEY TOP	
4-395-502-01	LID (A)	
4-395-503-31	LID (B)	
4-395-504-01	COVER, BATTERY	
4-395-508-01	CASE, LOWER	
*4-395-515-01	CUSHION (UPPER) (ASS'Y)	
*4-395-562-01	SPACER (200S), PICTURE TUBE	
*4-395-563-01	SPACER (200U), PICTURE TUBE	
*4-395-564-01	SPACER (72U), PICTURE TUBE	
*4-395-565-01	SPACER (72S), PICTURE TUBE	
*4-396-077-01	JOINT	
*4-396-286-01	SUPPORT	
*4-396-287-01	SPACER	
*4-396-288-01	BOX, ACCESSORY	
*4-396-915-01	HOLDER	

